

FXOS Chassis ManagerによるFTDのパスワードの変更または回復

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[設定](#)

[確認](#)

概要

Cisco Firepower eXtensible Operating System(FXOS)Chassis ManagerCisco Firepower Threat Defense(FTD)

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
- Cisco Firepower eXtensible Operating System(FXOS)Chassis Manager

使用するコンポーネント

- Cisco Firepower Threat Defense(FTD) 6.2.2以降
- Cisco Firepower 4120セキュリティアプライアンスバージョンFXOS 2.2以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

セキュリティポリシーでは、ネットワーク管理者がデバイスのパスワードを定期的に変更する必要がある場合があります。

また、デバイスのパスワードが失われ、回復する必要がある場合もあります。

FP41xxおよびFP93xxセキュリティアプライアンスを介したFTDインスタンスの場合は、FXOS Chassis Managerを使用して実行できます。

設定


設定

FTDアプリケーションのパスワードを変更するには、手順は以下のとおりです。

ステップ1：管理者権限を持つユーザ名でChassis Managerにログインします。



ステップ2:[Devices]タブに移動し、**関連する**FTDアプリケーションの[Edit]ボタンを選択します。



ステップ3：図に示すように、FTDインスタンスのアイコンを選択します。



ステップ4:[Configuration]ウィンドウが表示されます。その後、[設定]タブに移動します。

Cisco Firepower Threat Defense - Configuration

General Information Settings Agreement

Interface Information

Management Interface: Ethernet1/7

Management

Address Type: IPv4 only

IPv4

Management IP: 192.168.1.1

Network Mask: 255.255.255.0

Network Gateway: 192.168.1.254

OK Cancel

ステップ5:[Password]テキスト・ボックスにFTDアプリケーションの新しいパスワードを入力します。

Cisco Firepower Threat Defense - Configuration

General Information Settings Agreement

Registration Key: Set: Yes

Confirm Registration Key: *****

Password: ***** Set: Yes

Confirm Password:

Firepower Management Center IP: 194.100.1.1

Search domains:

Firewall Mode: Transparent

DNS Servers: 194.100.1.1

Fully Qualified Hostname:

Eventing Interface:

OK Cancel

ステップ6:[パスワードの確認]テキストボックスに新しいパスワードを再入力します。

注：新しいパスワードが有効になる前に、FXOSレベルでデバイスを再起動します。

Bootstrap Settings Update Confirmation



Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now**: the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (**Logical Devices > Restart**).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in **FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area)**. This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now

Restart Later

Cancel

確認

SSH経由でFTDアプリケーションにログインし、新しいパスワードが正しく適用されていることを確認します。