



5. [Submit All Changes] をクリックします。設定を適用したら、SPA3102 を再起動します。これで新しい LAN IP アドレスを使用して、SPA セットアップ ページにアクセスできるようになりました。

## Q. SPA3102 への WAN アクセスをイネーブルにするにはどうすればよいですか。

A. SPA3102 への WAN アクセスをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

1. アナログ電話機を SPA3102 の PHONE 1 ポートに接続します。
2. 受話器を取って、トーン キー ( \* ) を 4 回押します : \*\*\*\*
3. 応答メッセージの後、110# をダイヤルして、SPA3102 の IP アドレスを入手します。
4. SPA3102 への WAN アクセスをイネーブルにするには、次の手順を実行します。7932# をダイヤルします。1# をダイヤルしてイネーブルにします。1 をダイヤルして保存します。
5. 受話器を置きます。

## Q. SPA3102 の設定を保存するにはどうすればよいですか。

A. 2 つのセクションを個別に保存する必要があります ( ルーティング/ネットワーキングの設定とおよび音声設定 )。

- ルーティング/ネットワーキングの設定ブラウザを開き、「`http://<device_IP_address>/admin/advanced`」と入力します。ブラウザの [Save As] 機能を使用して、設定を 1 のファイルに書き込みます。Internet Explorer では、[File] > [Save As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。Firefox では、[File] > [Save Page As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。次の命名規則を使用してファイルを保存します。  
`SPA3102Router_date_time.html`次に、例を示します。  
`SPA3102Router_Feb182009_09h18.html`
- 音声設定ブラウザを開き、「`http://<device_IP_address>/admin/voice/advanced`」と入力します。ブラウザの [Save As] 機能を使用して、設定を 1 のファイルに書き込みます。Internet Explorer では、[File] > [Save As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。Firefox では、[File] > [Save Page As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。次の命名規則を使用してファイルを保存します。  
`SPA3102Voice_date_time.html`次に、例を示します。  
`SPA3102Voice_Feb182009_09h18.html`注設定を保存すると、パスワードはフロント ページに表示されなくなります。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)