



## **Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G アクセサリ ガイド**

初版：2011年12月09日

最終更新：2012年7月4日

### **シスコシステムズ合同会社**

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

**【注意】** シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（[www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

**FCC クラス A 準拠装置に関する記述：**この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

**FCC クラス B 準拠装置に関する記述：**この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかどうかは、装置の電源のオン/オフによって判断できます。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。
- 装置と受信機との距離を離します。
- 受信機と別の回路にあるコンセントに装置を接続します。
- 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。



## 目次

### はじめに v

アクセサリのガイドライン v

関連資料 vi

マニュアル、サポート、およびセキュリティ ガイドライン vi

シスコ製品のセキュリティ vi

### シスコ製アクセサリ 1

バッテリー 1

AC 電源装置 2

AC 電源装置を使用した電話機の充電 3

電話機およびバッテリー用のマルチチャージャ 3

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デスクトップ チャージャ 4

電話機のロック セット 5

電話機のロック セットの取り付け 6

キャリア ケース 6

ホルスター キャリー ケース 7

レザー製キャリー ケース 7

USB ケーブル 9

### サードパーティ製アクセサリ 11

ヘッドセット 11

Bluetooth 無線ヘッドセット 11

ヘッドセットの選択 12

### シスコ製アクセサリの部品番号 13





## はじめに

---

このガイドでは、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G 向けに購入できるアクセサリについて説明します。

- [アクセサリのガイドライン](#), v ページ
- [関連資料](#), vi ページ
- [マニュアル、サポート、およびセキュリティ ガイドライン](#), vi ページ
- [シスコ製品のセキュリティ](#), vi ページ

## アクセサリのガイドライン

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G でアクセサリを使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- チャージャ、バッテリーおよびアクセサリには、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G の製造元が承認したもののみを使用してください。承認されていないチャージャ、バッテリーおよびアクセサリの使用は危険であり、それによって電話機の保証が無効になります。
- 電話機の背面にクリップを付けたり、電話機とバッテリーカバーの間にクリップを入れたりしないでください。バッテリーを損傷するおそれがあります。
- アクセサリの電源コードを外すときは、プラグを握って引いてください。電源コードを引っ張らないでください。
- 子供の手が届かないところにアクセサリを保管してください。
- 電話機の手入れには、乾いた柔らかい布または湿らせた柔らかい布を使用してください。
- 電話機は防塵性と防滴性を備えていますが、保護ケースを使用することで電話機をより確実に保護できます。

## 関連資料

詳細については、次の URL で Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G のドキュメントを参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html)



(注) Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G の最新情報については、『*Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, and 7926G Firmware Release Notes for Cisco Unified Communications Manager*』を参照してください。「7925G release notes」でキーワード検索すると、Cisco.com にあるリリース ノートにアクセスできます。

## マニュアル、サポート、およびセキュリティガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

## シスコ製品のセキュリティ

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、次の URL で参照できます。[http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear\\_data.html](http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html)



## 第 1 章

# シスコ製アクセサリ

---

ここでは、シスコから購入できる各種アクセサリについて説明します。

- [バッテリー, 1 ページ](#)
- [AC 電源装置, 2 ページ](#)
- [電話機およびバッテリー用のマルチチャージャ, 3 ページ](#)
- [Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デスクトップチャージャ, 4 ページ](#)
- [電話機のロックセット, 5 ページ](#)
- [キャリーケース, 6 ページ](#)
- [USB ケーブル, 9 ページ](#)

## バッテリー

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G のバッテリーは電話機に付属していないので、別途購入する必要があります。詳細については、最寄りの営業担当者にお問い合わせください。

次の表にバッテリーのタイプを示します。バッテリーの取り付け方法については、『*Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, and 7926G User Guide*』を参照してください。



注意

バッテリーには、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G の製造元が承認したもののみを使用してください。承認されていないバッテリーの使用は危険であり、それによって電話機の保証が無効になります。

---

表 1: Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G で使用するバッテリーのタイプ

タイプ	テクノロジー	通話時間 (Talk Time)	待ち受け時間	バッテリーの部品番号
標準	リチウムイオン	最大 9.5 時間	最大 180 時間	CP-BATT-7925G-STD=
拡張	リチウムイオン	最大 13 時間	最大 240 時間	CP-BATT-7925G-EXT=



(注) Bluetooth 無線ヘッドセットを使用するとバッテリー寿命が影響を受け、通話可能時間が短くなります。さらに、システム管理者が電話機をどのように設定しているかという点もバッテリー寿命に影響を与えます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

## AC 電源装置

AC プラグアダプタを備えた電源装置を使用すると、電話機のバッテリーを短時間で充電できます。バッテリーを充電しているときでも電話機は使用可能です。

次の表は、2種類のバッテリーと電源装置の構成によるおよそのバッテリー充電時間を示しています。電話機の表示でバッテリーの充電状態を確認できます。

表 2: およそのバッテリー充電時間

バッテリー タイプ	電話機を電源装置に接続した場合の充電時間	電話機を USB ケーブルでコンピュータに接続した場合の充電時間
標準	2 時間	5 時間
拡張	3 時間	7 時間



**注意** Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G には、シスコ指定の AC 電源装置のみを使用してください。



## AC 電源装置を使用した電話機の充電

次の図は、AC 電源装置を使用して電話機を充電するための設定を示しています。各番号は、以下の説明にある手順の番号に対応しています。

図 1: AC 電源装置



### 手順

- 
- ステップ 1 電話機底部にあるミニ USB ポートのカバーを持ち上げます。
  - ステップ 2 ポートのカバーを片側に回転します。
  - ステップ 3 AC 電源のミニ USB コネクタをポートに差し込みます。
  - ステップ 4 AC プラグ アダプタを電源のスロットに差し込みます。
  - ステップ 5 AC 電源を壁コンセントに差し込みます。
  - ステップ 6 インジケータ LED が赤色で点灯することを確認します。赤色で点灯しているときはバッテリーを充電中です。バッテリーの充電が完了すると、この LED が緑色に変化します。
- 

## 電話機およびバッテリー用のマルチチャージャ

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G のマルチチャージャは、次の図に示すように最大 6 台の電話機と最大 6 本のバッテリーを同時に充電できます。

詳細については、『Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, and 7926G Multicharger Installation Guide』を参照してください。

図 2 : Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G のマルチチャージャ



## Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デスクトップチャージャ



Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デスクトップチャージャには次の特徴があります。

- 商用電源または充電済みの電話機用スペアバッテリーで動作します。
- 次の2つのLEDを備えています。
  - 電源LED：電源がオンの時は緑色で点灯し、Bluetoothの使用中は青色で点灯します。
  - バッテリーLED：充電中は赤色、充電が完了すると緑色、電話機のバッテリーで動作しているときは黄色で点灯します。

- 電話機のボリューム ボタンでボリュームを調整できるスピーカーフォンを備えています。
- Bluetooth を使用できます。
- ドッキングした電話機用バッテリーを充電できます。
- ステーション背面に充電ポートを別途備えているので、そこでスペアバッテリーを充電できます。

詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- *Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G Desktop Charger Getting Started Guide*
- *Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, and 7926G Administration Guide*
- *Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, and 7926G User Guide*

## 電話機のロックセット

Cisco Unified Wireless IP Phone ロックセットは、ケーブル、Cリングおよびダイヤル錠で構成されています。

セキュリティスロットには最大20mmのケーブルを挿入できます。使用できるラップトップケーブルロックとして、Kensington 製ラップトップケーブルロックなど、デスクトップチャージャ左側面のセキュリティスロットに取り付け可能なケーブルロックがさまざまな製造元から提供されています。



---

(注) シスコではラップトップケーブルロックを扱っていないので、最寄りの電子機器販売元からケーブルロックを購入してください。

---

## 電話機のロックセットの取り付け

図 3: 電話機のロックセット



電話機にロックを取り付けるには、上の図を参照して次の手順に従います。

### 手順

- 
- ステップ 1 コンピュータの固定に使用している支柱またはケーブルに、両端にループを持つケーブルを巻き付け、その 2 つのループを C リングに通します。
  - ステップ 2 電話機背面のスロットに C リングを通します。
  - ステップ 3 ダイヤル錠を使用して C リングの両端どうしを結び付け、電話機を固定します。
- 

## キャリー ケース

キャリー ケースは Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G の保管に便利で、電話機の保護機能を提供します。次の各項では、利用可能なキャリーケースについて説明します。

## ホルスター キャリー ケース

ホルスター キャリー ケースは、電話機を保持する硬質樹脂ケースで、その背面に 180 度回転できるクリップを備えています。次の図を参照してください。このクリップを使用して、ベルトやポケットに電話機を固定します。

図 4: ホルスター キャリー ケース



## レザー製キャリー ケース

レザー製キャリー ケースは電話機の保管に便利で、電話機の保護機能を提供します。

レザー製キャリー ケースの特徴

- 樹脂製の透明な窓を備えているので画面の確認が可能で、各種のキーやボタンも容易に操作できます。
- マイク、ヘッドセットポート、およびミニ USB ポートの開口部があるので、レザー製キャリー ケースを装着したままで電話機の使用と充電が可能です。
- 360 度回転できる脱着式のベルトクリップを背面に備えています。
- キャリー ケース背面の D 型リングに装着するリングを一端に備えたセキュリティコードが付属します。このコードの他端をベルトループに結び付けることで、電話機を固定して盗難から保護できます。



(注) レザー製キャリアケースに電話機を収めた後、マイク（電話機底面）がふさがれないように、電話機の位置の調整が必要になることがあります。

図 5：電話機を収めたレザー製キャリア ケース



189057

次の図は、レザー製キャリア ケースに収めた電話機の底面を示しています。

図 6：レザー製キャリア ケースのマイクとミニ **USB** ポートの開口部



277092

1	マイク	2	カバー付きミニ USB ポート
---	-----	---	-----------------

## USB ケーブル

標準の USB ケーブルを使用して Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX、および 7926G をコンピュータに接続し、新品の電話機を初めて使用するときの設定や電話機のバッテリーの充電が可能です。次の図を参照してください。

図 7: 電話機を PC に接続する USB ケーブル



1	電話機のミニ USB コネクタ
2	PC の標準 USB コネクタ
3	インジケータ ライト : バッテリーの充電中は赤色で点灯し、バッテリーの充電が完了すると緑色で点灯します。







## 第 2 章

# サードパーティ製アクセサリ

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX および 7926G で使用できる電話機チャージャ、バッテリー チャージャ、保護ケースなどのアクセサリがサードパーティから提供されています。詳細については [www.zcover.com](http://www.zcover.com) を参照してください。



(注) シスコでは、サードパーティ製アクセサリをテストしていません。これらのアクセサリは、実際の使用環境でテストしたうえでユーザに提供することをお勧めします。

- [ヘッドセット, 11 ページ](#)

## ヘッドセット

Cisco Unified Wireless IP Phone では、サードパーティ製の有線ヘッドセットおよび Bluetooth 無線ヘッドセットを使用できます。

有線ヘッドセットには、2.5 mm の 3 接点 4 導線コネクタを備えたヘッドセットまたはイヤホンが必要です。

## Bluetooth 無線ヘッドセット

Bluetooth 無線ヘッドセットを使用すると、電話機のバッテリー電力消費量が増加し、通話可能時間が短くなります。

Bluetooth 無線ヘッドセットが機能するために、ヘッドセットが電話機の直線見通し距離にある必要はありませんが、壁やドアなどの障害物、および他の電子デバイスからの干渉が接続に影響を及ぼすことがあります。

## ヘッドセットの選択

ヘッドセットの音声部分は、話しているユーザとその通話相手に良好な音質を提供する必要があります。音質は主観的なものであり、シスコは、いかなるヘッドセットの音質も保証できませんが、下記のサイトのヘッドセットのなかには、Cisco Unified Wireless IP Phone で良好な音質を提供すると報告されているものがあります。

ヘッドセットの詳細については、次の URL を参照してください。

<http://www.plantronics.com>

<http://www.jabra.com>

<http://www.jawbone.com>



---

(注) 実際の使用環境でヘッドセットをテストして、適切な性能を備えているかどうか判断することをお勧めします。

---



# 第 3 章

## シスコ製アクセサリの部品番号

次の表に、シスコから購入できるすべてのアクセサリとその部品番号を示します。これらのアクセサリを購入するには、最寄りの販売店または代理店にお問い合わせください。

表 3 : Cisco Unified Wireless IP Phone のアクセサリ

電話機のアクセサリ	部品番号
標準バッテリー	CP-BATT-7925G-STD=
拡張バッテリー	CP-BATT-7925G-EXT=
ホルスター キャリヤ ケース	CP-HOLSTER-7925G=
レザー製キャリヤ ケース	CP-CASE-7925G=
Cisco Unified Wireless IP Phone 7926G ホルスター（一体型クリップ付き）	CP-HOLSTER-7926G=
Cisco Unified Wireless IP Phone 7926G レザー製ケース（ベルトクリップ付き）	CP-CASE-7926G=
電話機用 USB ケーブル	CP-CAB-USB-7925G=
電話機のロック セット	CP-LOCK-7921G=
電話機用電源装置（オーストラリアおよびニュージーランド向け）	CP-PWR-7925G-AU=
電話機用電源装置（中欧向け）	CP-PWR-7925G-CE=
電話機用電源装置（中国向け）	CP-PWR-7925G-CN=
電話機用電源装置（アルゼンチン向け）	CP-PWR-7925G-AR=

電話機のアクセサリ	部品番号
電話機用電源装置（日本向け）	CP-PWR-7925G-JP=
電話機用電源装置（北米向け）	CP-PWR-7925G-NA=
電話機用電源装置（英国向け）	CP-PWR-7925G-UK=