

Intersight عضو ىلج ذفنملا عون نيوكت Managed

تايوت حمل

[عمدق ملام](#)

[ةيساس الابلط ملام](#)

[تابلط ملام](#)

[عمدخت س ملام تانوك ملام](#)

[ةيساس ا تامول عم](#)

[نيوكت ل](#)

عمدق ملام

Intersight Managed ىلج (FI) ني ب نراق ل نم عون اني ملام لكشي نأ فيك ةقيثو اذه فص ي Mode (IMM).

ةيساس الابلط ملام

تابلط ملام

ةيلال تاعوضوملا ةفر عم ب Cisco ي صوت:

- Intersight Managed (IMM) عضول ةماعلا ةفر عم ملام
- Cisco Intersight تاي ساس ا
- اهن نيوكتو ذفان ملام عاون ا

عمدخت س ملام تانوك ملام

ةيلال ةيداملا تانوك ملام او جمار ب ل تارادص ا ل دنن س ملام اذه في ةدراول تامول عم ل دنن س ت:

- Cisco UCS 6454 ةيجي س نللا تاطابل راللا
- Cisco Intersight Software-a-service (SAAs) جم انرب

ةصاخ ةيلم عم ةئي ب في ةدوجوملا ةزهجال نم دنن س ملام اذه في ةدراول تامول عم ل اءاشن ا م ت ناك اذ ا. (يضا رتفا). حوس م م نيوكت ب دنن س ملام اذه في عمدخت س ملام ةزهجال عي مج ت ادب رم ا يال لم تح ملام ري ثات ل ل كم هف نم دكات ف، ليغ شت ل دي ق ك تك ب ش.


ةيساس ا تامول عم

لا ث ملام لي ب س ىلج "ذفنملا رود" و ا ذفنملا نيوكت نيوكت ل (IMM) Intersight Managed Mode لاجم في رعت فلم ىل اهن ني عتو تاسا ي س اءاشن ا كي ل ع ب جي، ةكب ش ل ل ص و و ا Server

نيوكت ل

ذفنم ةسايس عاشناب مق 1. ةوطخلال


جهن عاشناب → جهن → نيوكت يل لقتنا



جهنلا ضرع ةقيرط عاشناب

ذفنم لاجم ددح UCS او

ءدب يل ع رقنا



ةسايس لاجم ةقيرط ددحت

زارط لوجم لاجم او، مسال او، ةسسؤم لاجم. جهنلا مق نييعت ب مق


يه اهن نيوكت مت يتلا مق لاجم، لاثم لاجم اذه يف

- ةسسؤم لاجم يضارت فا-

-Name MyPortPolicy


-UCS-Fi-6454 لوجم لاجم زارط-

يل لاجم قوف رقنا



ةس ايسال لي صافت ضرع


ذفانملا ني وكت نكمي .تنترثي | وأ FC ةئيه ىلع "ةدجوملا ذفانملا ني وكتل راىخلل كيدل ، نآلا اهنى وكت نكمي (يناورجا) نيمى لىل و ةئيه فىل ةانق اهنأ ىلع (قرزأ) راسى لىل ةدجوملا .تنترثي ةئيه ىلع



ةدجوملا ذفانملا ضرع

، لاثملا لىبس ىلع ، ةتبات ةئيه طمن ةدحو ىلع ةدجوملا ذفانملا ريغتت تمق اذا : ةظالم ةقحلال تاوطلخا لىل فىرعتلا فلم رشن دنع ديهتم ةداع| بلطتت نا نكمي ، 6454 فى


54 ىل 49 نم ءانيم جرملا بهذي FI 6454 فى . "تقوملا فاقى اىلا تالبك ني وكتل راىخلل كيدل



Breakout تالېك ضرع ةقيرط

ذفنملا نيوكت نييعت متي، ذفانملا راودأ عزج ي ف.


نيوكت لىل ع رقناو هنيوكت ديرت يذلا ذفنملا دح، عدبلل.



ذفانملا راودأ ضرع ةقيرط


ءانملا لىل ع سايس ةكبشو، ةعرس، عونلا ت تبت، لكشي ي ف.

تاريغلا لىل ع طافح قوف رقنا.



ذفانم لال لاصاف نيوكت

نيوكت لال ءحص نم ققحت لال:




نيوكت لال ءحص نم ققحت لال

ظاف ءق ققط.


تقول اسفن يف ءددتم ذفانم لال نيوكت لال قيبطت اضيأ كنكم ي: ءظءالم

نيوكت قوف رقناو هنيوكت ديرت يذلا ذفنم لال دح.



ذفانم لانيوكت


ذفانم لانيوكت لاسايسو وعرسالاونلانيوكت مق، نيوكت يف.



ذفانم لانيوكت

يلالنيوكت لانيوكت لانيوكت نم ققحت.


هظفح ونيوكت لانيوكت لانيوكت قوف رقنا.



نيوكتالا ءحص نم ققحتلا

ةلثمألا هذه يف حضوم وه امك نيوكتالا ءحص نم ققحت

تاسايسلا ءحول نمض نآلا جهنلا رهظي




تاسايسلا ءحول

لاجملا فيرعت فلم ىلع هقبيبطت بجي، جهنلا ءاشناب تمق نأ دعب نآلا 2 ءوطخل

فيرعت فلم مس" → UCS تالاجم فيرعت تافلم → فيرعت تافلم ىلا لقتنا لاجملا


IMM لاجم فيرعت فلم مادختسا متي، لاثملا اذه يف



لاجملا فيرعت فلم عزج

جهنلا ديدحت راixela لعلع الال ذفانملا نيوكت لىل لقتنا

جهنلا ددوجهنلا ديدحت قوف رقنا



جهنلا عزج ديدحت

"MyPortPolicy" لبق هؤاشن! مت يذلا جهنلا ديدحت متي، لاثملا اذه ي

Select Policy

Policies 3 [Create New](#)

3 items found | 50 per page | 1 of 1

Device Model UCS-FI-6454 Add Filter


Name	Device Model	Last Update	
<input type="radio"/> IMM-6454-FI-A	UCS-FI-6454	2 minutes ago	
<input checked="" type="radio"/> MyPortPolicie	UCS-FI-6454	6 minutes ago	
<input type="radio"/> IMM-6454-FI-B	UCS-FI-6454	Aug 25, 2022 2:17 PM	

Selected 1 of 3 | [Show Selected](#) | [Unselect All](#) | 1 of 1

Select


جهنلا ديحت مت

نيوكتلة حص نم ققحتلا:



نيوكتالا ةحص نم ققحتلا

رشنلا يف رقنا صخلملا ءزج يف .لاجملا فيرعت فلم رشنب مق 3 ةوطخلا



تاريغيغتلا رشن

لك ةصاخلا تاديححتلا لىل ذفانملا نيوكتا متيو نيوكتالا رشن متي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإل دن تسمل