

تارمت ؤملاو ناون عل او نيوك ت لا تانايب خسن TANDBERG Codian تاجت نم ني ب

المحتويات

المقدمة

نسخ بيانات التكوين والعنوان والمؤتمرات بين منتجات TANDBERG Codian
معلومات ذات صلة

المقدمة

يتعلق هذا المقال ب Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence و Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

q. نسخ التكوين ودفتر العناوين وبيانات المؤتمرات بين منتجات TANDBERG Codian

أ. يمكنك نسخ تكوين منتج Tandberg إلى منتج ترميز TANDBERG آخر باستخدام FTP أو [واجهة الويب](#).

يحتوي التكوين على:

- إعدادات تكوين منتج Codian
- دفتر العناوين
- بيانات المؤتمر
- تكوين نقطة النهاية

نسخ التكوين ونقله باستخدام FTP

لحفظ ملف التكوين الخاص بمنتج Codian الأصلي:

1. تأكد من تمكين خدمة FTP على صفحة الشبكة < الخدمات.
 2. اتصل بمنتج Codian باستخدام عميل FTP. عند طلب اسم مستخدم وكلمة مرور، أدخل نفس الأسماء التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى واجهة الويب الخاصة بالمنتج كمسؤول. ستشاهد ملفا باسم configuration.xml. يحتوي هذا على التكوين الكامل لمنتجك.
 3. انسخ هذا الملف واحفظه في مكان آمن.
- لتحميل التكوين إلى منتج كودي آخر:

1. حدد موقع نسخة ملف configuration.xml الذي تريد استعادته.
2. تأكد من تمكين خدمة FTP على صفحة الشبكة < الخدمات.
3. الاتصال بوحدة التحكم في إدارة الهيكل (MCU) باستخدام عميل FTP. عند طلب اسم مستخدم وكلمة مرور، استخدم نفس الأسماء التي تستخدم لتسجيل الدخول إلى واجهة الويب الخاصة بالمنتج كمسؤول.
4. قم بتحميل ملف configuration.xml إلى المنتج، مستبدلا الملف الموجود على المنتج.

نسخ التكوين ونقله باستخدام واجهة الويب

قدمت إصدارات البرامج التالية القدرة على نسخ التكوين احتياطيا واستعادته باستخدام واجهة الويب:

- MCU: الإصدار 4.0 والإصدارات الأحدث
 - ISDN GW: 2.0 والإصدارات الأحدث
 - المشرف 2.0 و فيما بعد
- لحفظ ملف التكوين الخاص بمنتج Codian الأصلي:

1. انتقل إلى الإعدادات < الترقية.
 2. انقر فوق حفظ ملف النسخ الاحتياطي.
 3. قم بحفظ ملف "configuration.xml" الناتج في موقع آمن.
- لتحميل التكوين إلى منتج كودي آخر:

1. انتقل إلى الإعدادات < الترقية.
 2. لإعدادات الكتابة فوق، حدد إذا كنت تريد الكتابة فوق الشبكة أو إعدادات المستخدم (راجع التعليمات عبر الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات).
 3. انقر فوق إستعادة ملف النسخ الاحتياطي.
- ملاحظة:** يمكن إستخدام العملية نفسها لنقل معلومات التكوين بين الخوادم النصلية في أحد الهياكل. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، تأكد من الاحتفاظ بنسخة من مفاتيح الميزة الأصلية من الخادم النصلي الذي يتم إستبدال التكوين الخاص به.

إذا كنت تستخدم ملف التكوين لتكوين منتج مكرر، على سبيل المثال في شبكة تحتوي على أكثر من وحدة معالجة مركزية (MCU) واحدة، فكن على دراية بأنه إذا تم تكوين المنتج الأصلي باستخدام عنوان ثابت، فستحتاج إلى إعادة تكوين عنوان IP على أي منتجات أخرى قمت باستخدام ملف التكوين عليها.

معلومات ذات صلة

- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا