

CCE يكدل صيخرتل لماع كالهتسا مهف

تايوتحمل

[قمدقمل](#)

[قيساسال تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[قمدختسمل تانوكمل](#)

[قفلخل](#)

[عارال](#)

قمدقمل

لحي في يضارتفال رمل في فداي زلاو صيخرتل كالهتسا لمع قيفي كدنتسمل اذه حضوي Cisco Contact Center Enterprise (CCE) مادختساب.

Cisco نم قينفلا قدعاسمل زكرم وسدنهم، اياما وريمار و ايتاهب جونأ هب مهاس.

قيساسال تابلطتمل

تابلطتمل

قيلالتل عيضاوملاب قفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- CCE رادصال 12.5(1)
- Smart صيخرتل

قمدختسمل تانوكمل

قيلالتل جماربال تارادصال لى دننتسمل اذه في قراول تامولعمل دننتست:

- CCE 12.5(1)
- Smart صيخرتل

قصاخ قيلمعم قئيبي في قدوجومل قزهجال نم دننتسمل اذه في قراول تامولعمل عاشن امت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمل اذه في قمدختسمل قزهجال عيمج تادب رمايال لمتحمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف، قرشابم كتكبش.

قفلخل

قيللمل ققورلا قينانكم رفوت يتل Cisco Smart License قزيم 12.5(1) CCE لحي قمدختسي جماربال ريدم في صاخلا يكدل هباسح لى لجال ليجست درجمب. هكالهتساو صيخرتل نوكت ناب نكمي. اهمادختساو صيخرتل ددع ضرع يلوؤسمل نكمي Cisco نم (CSSM) قيكذلا، اهل قحتسمل غلبمل زواجتت صيخارت لاصتال زكرم اهيف كلهتسي قق تاهوي رانيسي كانه رملل زواجت ويرانيسي لى لاثم قوجوم دننتسمل اذه قرشي. قفاوتل مدع لى قدي قمام قفاوتمل لجال قداعتسا عرملل نكمي قفيكو ييضارتفال.

ءارءال

ل.ل.م 100 لىل لوصءل لىم لىل قءى ءىء ىرءش ل طاءءم ل اءه ل مءءن لو

Customer Entitlement(ENT): 100

S	M	T	W	T	F	S
				1 ENT:100 PU: 100 CF: 0	2 PU: 102 (4 consecutive OOC) CF: 1	3 PU: 95 LU: 102 CF: 1 #Days: 90
4 PU: 96 LU: 102 CF: 1 #Days: 89	5 PU: 110 LU: 110 CF: 1 #Days: 88	6 PU: 100 LU: 110 CF: 1 #Days: 87	7 PU: 112 LU: 112 CF: 1 #Days: 86	8 ENT:112 PU: 90 LU: 0 CF: 0	9 PU: 95 CF: 0	10 PU: 106 CF: 0
11 PU: 105 CF: 0	12 PU: 120 (4 consecutive OOC) CF: 1	13 PU: 103 LU: 120 CF: 1 #Days: 90	14 PU: 100 LU: 120 CF: 1 #Days: 89	15 PU: 99 LU: 120 CF: 1 #Days: 88	16 PU: 100 LU: 120 CF: 1 #Days: 87	17 PU: 100 LU: 120 CF: 1 #Days: 86
18 PU: 90 LU: 120 CF: 1 #Days: 85	19 PU: 99 LU: 120 CF: 1 #Days: 84	20 PU: 85 LU: 120 CF: 1 #Days: 83	21 PU: 85 LU: 120 CF: 1 #Days: 82	22 PU: 108 LU: 120 CF: 1 #Days: 81	23 PU: 102 LU: 120 CF: 1 #Days: 80	24 PU: 100 LU: 120 CF: 1 #Days: 79
25 PU: 90 LU: 120 CF: 1 #Days: 78	26 PU: 115 LU: 120 CF: 1 #Days: 77	27 PU: 110 LU: 120 CF: 1 #Days: 76	28 PU: 80 LU: 120 CF: 1 #Days: 75	29 PU: 90 LU: 120 CF: 1 #Days: 74	30 PU: 95 LU: 120 CF: 1 #Days: 73	31 PU: 90 LU: 120 CF: 1 #Days: 72

PU: Peak Usage – It is the peak usage of last 15mins which will be shared with CSSM

LU: Locked Usage – It is the highest license consumption value above and beyond entitlement(ENT) value when the system is in Out-of-compliance state

Compliance Flag(CF): It's a local flag that keeps that tracks whether the system is in out-of-compliance state or the in-compliance state. In the example, green boxes with CF set to 0 represent in-compliance states and red boxes with CF set to 1 represent out-of-compliance states.

In Out-of-compliance state(OOC):

- System sends Locked Usage value rather than peak usage
- CF flag will be set to 1
- #Days will decrement without disrupting the functionality for first 90 days before the system goes into Enforcement mode

#Days: System can be in OOC state for a max 90 days without impacting the functionality. This value in the example represents the days left to purchase additional licenses without impacting the system functionality

لاصءال زكرم ىف ءمءءءسم ل ءمه م ل اءل طاصم ل اءى طاءءم ل ءضوى :ءظءالم ىك ء صىءءرء لىل لوصءل ل

- لىم ل ناك اءا ءم اءءم لك ءب م اظنل لىل ل لوءءل لىءءءب موقى لىم ل 100 ل ءىف ءقى ءءم ل 15 ءءم ل 100 ه نأ لىل ءبء لك ءب م اءءءءس ال ىرى CCE A لءسم ىف ىءل ىءل ءبءس نل اب اقءءسم لءل ناك ام لو . 100 لىل (PU) ءم لءم ل نىىءءب موقى ه نإ ءرفص ل ءنء لاءءم ال م لءب طفاءءى و لاءءم ءل اءى م اظنل نإ ، 100 م اءل
- موقى و ، م اظنل لىل ل لوءءل لىءءءب م نون م اءءم ال ءالم ءل موقى ، 102 ن م ى ناءل م ءرل ىف مءء امك . ءقى ءءم ل 15 ءءم ل م اءءءءس ال س فن ىأ ر اءا 102 لىل PU نىىءءب ىءل لىم ل ءءم ل ىأ ، ءىل اءءم 4 ءنءم اءى ل م ءل ءقى ءءم ل 15 لك CSSM ءب اءب عم "ىءل لءم" ءنءم اءم ، CSSM ءب اءب لىل 102 ءءرءب (PU) ءق اءل اب ءىوزءل ءءو نء ءل بى و اءطءل ءقى ءءم ل 60 م اءءءءس ال "ءم لءم لىل ءم ال ءضو مءى . قق اءءل ءل اءءءءم ل لءن مءى ءىء 1 لىل CF ءم ال ءرى ءمءى امك 102 ب "LU) ن م ءم ال
- ال لك ءءم و ، 95 لىل PU نىىءءمءم و ، م اظنل لىل ل لوءءل لءءس ن م اءءم لىم ل 95 ءل اءىف ءنءم ىم ، اموى 90 ءءم ل ىل زانءل ءءل ءىل مءم اءبء . قق اءءل مءء ءل اءىف لءل ل اءى قق اءءل ءل اءى م اظنل ءءءل رءش 3 لىم ل
- قق اءءل ءل اءى ن م ءرءى و 1 ىسك ءل ءءل مءءس ىءىء CF ءم ال ءل طاءءل مءى . ءبارل ىف ءضوم وه امك لءا و 100 م اءءءءس ال ءورءءنك اءىء مءءس ىو
- مءى و ل لوءءل لىءءءب م نوم موقى نىءل نىىءم اءءم ال ءالم ءل ن م 110 ن م 5 ءءم ءم ال ىف و رىءءل لك ءل ءءىءن ، ءءءس ءءم ل 110 ن م ءنوءم ل (PU) ءق اءل اب ءىوزءل ءءو ب طاءءءل ىف 1 لىل لءل لءل CF نىىءءمءم ه نأل ارظن . 110 لىل 102 ن م (LU) ءق اءل اب ءىوزءل ءءو ءءل لءل ءىءبءم اموى 88 رءظى رىءىءمءم نوء مءءس ىءىءل "ىل زانءل ءءل" ءق ءم

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
(رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل