

# ةقاطال دادمإ ةدحول يببرهكلل دهجل ريدحت

## تاوتحمل

- [ةقاطال دادمإ ةدحول صاخلل يببرهكلل دهجل ريدحت](#)
- [ICSeverity](#)
- [ريثأتل](#)
- [فصولا](#)
- [SyslogMessage](#)
- [MessageSample](#)
- [تاجت نملل ةلئاع](#)
- [سك يغير](#)
- [ةيصوتل](#)
- [رماوالا](#)

## ةقاطال دادمإ ةدحول يببرهكلل دهجل ريدحت

### ICSeverity

ريدحت - 4

### ريثأتل

ةمدخلل يلل ع ريثأتل دجوي ال

### فصولا

ةيليمجت ةعيبط تاذ انم ريثك و، ةيضقلا هذلل ةلمتحمل بابسألل نم ليلق ددع كانهو

وأ -1، 0 syslog ةطساوب انع غالبإل مت (mV) يلللملاب يئابرهكلل دهجل ةميقتي أرا إذا: يلوألل يف ريبكلل مقرلل نم نيمقر رآ نع شحباو CLI show ل ساسألل ماظنلل ليغشتب مق، 65535 وأ 38 امه CPLD نم نيمقر رآ ناك إذا 4451 و ISR4431 تاهجومل ةبس نلاب. CPLD رادصا دومع جم انربلل ةيقرت لال خ نم هلح نكمي يليلمجت بيعة ةجيتن اذه نوكتي نأ لمتحمل نم ف، لقا نم ف، لقا وأ 40 امه CPLD ماقرا نم نيمقر رآ ناك إذا، ISR4461 تاهجومل ةبس نلاب. FPGA/CPLD نأ طحال FPGA/CPLD ةيقرت لال خ نم هلح نكمي يليلمجت بيعة ةجيتن كلذ نوكتي نأ لمتحمل يلل روثعلل نكمي. هليغشت يراجل Cisco IOS® XE رادصا نع لقتسم تباثلل جم انربلل اذه نم ةجمربلل ةلباقلل ةزهجالل جم انربل لي زنت ةحفص نمض FPGA/CPLD عون نم ةروص شحأ Cisco IOS® XE كل يذل ساسألل ماظنلل.

ديوزت ةدحو لال خدمت يتلل او شحأ رادصا وأ 17.6.1 ليغشتلل ماظنل لمعت يتلل تاهجومل: ايناث هذو ةيؤر انكمي، طشن ةقاط رصمب ةلصوم ريغ انكلو، لك هلا لخاد اهيف ةقاطلاب 5 لك ةلاسرلل هذو ةعابطل ليحستلل كولس ريغت مت 17.6.1 نم اءب. قئاقد 5 لك ةلاسرلل ادوجوم اذه ةقاطال طرش ناك إذا قئاقد.



ديوزت ةدحو لادخدا مت يتلاو ثدحأ رادصا وأ 17.6.1 لئغشتلا ماظن ب لمعت يتلا تاهجوملا :ايناث هذه ةيؤر اهنكمي ،طشن ةقاط رصمب ةلصوم ريغ اهنكلو ،لكيهلا لخد اهيف ةقاطلاب ةلاسرلا هذه ةعابطل لئجستلا كولس ربيغت مت 17.6.1 نم ءادتبأ - .قئاقد 5 لك ةلاسرلا ادوجوم ةوقلاب صاخلا طرشللا اذه ناك اذا قئاقد 5 لك

ةداعا يدؤت نا نكمي - .ةقاطلا تادادم اءا سيق ي لخد دصر ماظن فاقيا نكمي :اثلاث ةيساسال ةمظنالاضعبب ةطيحملا فورظلا حسم يلا ةقاطلا رصم ي ف ايئاي زيف سولجال عم لكيهلل ةتبات ةقاط ةرود ارجا بچي ف ،يلعفللا طبضلا ةداعا دعب ةلحال ترمتسا اذا - .ةقاط رصم و نوكم يا نع ةيناث 30 نع لقت ال ةدمل ةقاط عاطقنا

،لقال يلع ةيناث 30 ةدمل ةقاط كالهتسا نودب ةتبات ةقاط ةرود دعب اطلال رمتسا اذا :اريا ل اؤس ي ل .ةزهجال لادبتسا مزلي نا ةزهجالا ي ف يقيقح اطلال كانه نوكمي نا لم تحملا نم ف cisco TAC ب لصتا ،اهالصالو عاطخال فاشكتسا ةدعاسم و ،مومه ،رخأ

## رم اوألا

#show version

#show platform

#show logging

#show environment

#show redundancy

#show facility-alarm status

#show platform diag

#show inventory

