

ةركاذلل لم تحم برست

تايوت حمل

- [ةركاذلل لم تحم برست](#)
 - [ICSeverity](#)
 - [ريثأتلا](#)
 - [فصولا](#)
 - [SyslogMessage](#)
 - [MessageSample](#)
 - [تاجت نمل اةلئاع](#)
 - [سك يغير](#)
 - [ةي صوتلا](#)
 - [رمألا](#)

ةركاذلل لم تحم برست

ICSeverity

ريذحت - 4

ريثأتلا

عاطقنا ىل ايدؤي امم ،لم اكلااب زاهجال ل طعت ىل اةركاذل بيرست ايدؤي نأ نكمي - ةيلاع
ةجرع ةلاح يف زاهجال ناك اذا ةكباشلا

فصولا

رادصإلا Polaris جم انربب لمعت يتل Cisco Catalyst 3850/3650 switches تالوحم ضرعت دق
ةركاذل مادختسا يف ةدايزىل ريشي امم ةركاذل يف تابيرست ،مدقأ رادصإا 16.3.3
راعشا يف ليصافتلا نم ديزمب ةلكشملا هذه ةشقانم متت . platform_mgr ةيلمع ةطساوب
هذه ىدحإ ضرع متيس . 90% وه ريذحتلا دح . CSCvd45973 للخل يفو ، FN - 70110 ينادي الم Cisco
ذفنم : دنامس : PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING:Switch 1 R0/0 : تالجسلال يف لئاسرلا
PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0 : 90% ريذحتلا ىوتسم 91% ةمدختسملا ةركاذل ةميق زواجتت : 0 رادصإا RP/
ةركاذل ةميق زواجتت : 0 رادصإا RP/ذفنم : دنامس : PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING:Switch 1 R0/0 :
95% جرحلا ىوتسملا 96% ةمدختسملا

SyslogMessage

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

MessageSample

Apr 10:10:10 <> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand: 1/RP/0: Used Memory value 91% exceed

تاجت نمل ةلئاع

- Cisco Catalyst 3850 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 3650 Series Switches تالوحملا

سكئغئر

رفوتم رئغ

ةئصوتلا

جلاعم ،ةلاحلا هذه يف) ددحمل نوكلما ىلع ةمدختسمل ةركاذلا نأ ىلا syslog ةلاس رريشت وهو اقبس م ددحمل ريذختلا دح زواجت يتلاو ،اهت عس نم برقي ام ىلا تلصو دق (هيجوتلا كلذ رثؤي دق ف ،عافترا لا يف ةركاذلا مادختسا رمتسا اذا هنأل هتبقارم بجي طرش اذه 90% ليطعت ىلا يدؤت دق ةركاذلا دافنل تالاح ىلا فاطملا ةياهن يف يدؤي دق و زاهجلا ءادأ ىلع بئرس ت ةلكشم حسم قيرط نع ةتقؤملا ةثاغلا زاهجلا ليحت ةداع رفوت نأ نكمي .ةمدخل ،ةدوجوم لازت ال ةئساسلا ةلاحلا نأل ارظن ،كلذ عمو :رمألا اذه مادختساب ،جمانربلا نم ةركاذلا يتلا تالوحملا ىلع ةلكشملا هذه رثؤت ال .جمانربلا ةيقرت وه ديحول مئادلا لجال ناف ثدحألا تارادصلا او 16.6.x و 16.5.x رادصلا لغشت

رماوالا

#router

#show version router

#show platform router

#show logging router

#show platform software process list switch active R0 sort memory

ةمچرتل هذه لوح

ةللآل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا اناء عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةللآل ةمچرت لصف اناء ظحال مچري. ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل اامئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلال يزيلچنل دنتسمل