

مداخل جراح ةل كشم فاشك تسأ NCS4200-3GMS ةقاطب ىلع اهال صإو

تايوت حمل

[مدمقمل](#)

[ةلكشم](#)

[دصر](#)

[لحل](#)

[ةلصلل وذاطخلل بىع](#)

[ةلكشملا هذهل مئادلح](#)

مدمقمل

ىلع مدمقمل لىدبلا لحو او اهال صإو ةاطخلل فاشك تسأ دن تسمل اذه فصى
4202 لكىهلل ةىطم نلل ةدحو لل NCS4200-3GMS.

ةلكشم

ةلطم يهو مدمقمل مدمقمل ةلح NCS4200-3GMS ةقاطب ضرعت.

دصر

- ةلطم يهو مدمقمل مدمقمل ةلح NCS4200-3GMS ةقاطب ضرعت
- طوخلل رىغت ي نود رخلل لكىهلل ةقاطبلا لىدبلا مق
- ىرتس كنإف، ةدقعل هذهل ةدىجلل ةدىجلل ةقاطبلا جارباب تمق اذا، لثملابو
ةلكشملا صإو ف دعاست ال ىتلل ةلحو لسفن
- 17.9.4 نم لقاأ جم انربلا رادصل ىلع ةلكشملا ثدحت نأ ربكأ ةصرف كانه

لحل

- ةقاطبلا ىلع تباث نىيىع ةداعل ذىفنت
- CLI رمل لالحو نم ةقاطبلا ىلع مراض طبض ةداعل مق

```
# config t  
# hw-module subslot (slot number) shutdown unpowered
```

- ةقاطبلا لىغشت فاقىل CLI رماو لىغشت مق، قىاقود عضب دعب

no hw-module subslot (slot number) shutdown unpowered

- نم تانايب الة دعاق نم ةيطايتح | ةخسن ذخأب مقف ، ةتباثلا طبضلا ةداع | دعاست مل اذ | نم لكهلا الة ليمحتلا ةداع | ةيلمع ذيفنتب مق ، يلحمل زاهجلا الة اءسنو ةدقلا رمألا اذ لالخ :

reload
#Yes

- ةدقلا ليلغشت ءدب راطتنا
- رارقتسالا قيقحتل ةدقلا ليمحت ةداع | ةبقارم ةينام | دعب ةلكشملا لحتم
- ةقاطلا ةرود زاجن | لواحف ، ةيئرم لازت الة لكشملا تناك اذ |
- لكهلا لة فخلال ةحولل صحف الة جاتحت نأ لمتحمل نمف ، كلذك نكت مل اذ |

ةلصللا وذاطخلال ببع

Cisco نم ءاطخلال اءصت فرعم

https://bst.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwc84627_CSCwc84627

ةلكشملا هذهل مئاد ل

17.9.4 نم اقحال جم انرب رادصا الة ةدقلا ةيقرتب مق

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل