

Cisco نم CGR2010 ذفانم عجرم

تايوتحمل

[عمدقملا](#)

[ةيضارتفال ذفانملا](#)

[يسكعلال ذفانملا تامدخ لودج](#)

عمدقملا

تاقيبطتل ةصنم لمعتسي Cisco CGR2010 نأ ءانيم UDP و TCP ل ةقيثو اذه فصبي تنرتنإل تالاصتاو.

ةيضارتفال ذفانملا

: ايضارتفا نكمي ءانيم اذه Cisco CGR2010 ىقلتي

```
Router#show control-plane host open-ports
Active internet connections (servers and established)
Prot      Local Address          Foreign Address         Service     State
tcp       *:23                   *:0                     Telnet     LISTEN
```

Router#

CGR 2010: لوحملال في احوتم 22 ذفانملا نوكي، هجوملالي SSH لوكوتورب نيكمم لاج في

```
Router#show control-plane host open-ports
Active internet connections (servers and established)
Prot Local Address Foreign Address Service State
tcp *:22 *:0 SSH-Server LISTEN
tcp *:23 *:0 Telnet LISTEN
```

هجوملالي في اهنكمم متي تال ذفانملا نم ققحتلل NMAP مدختسأ

```
C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:05 Central Standard Time (Mexico)
Nmap scan report for 10.31.126.137
Host is up (0.0054s latency).
Not shown: 9998 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
23/tcp open  telnet
```

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.23 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

و 6003 و 4003 و 2003 ذفانملا هجوملا حت في ،CGR2010 ىلع لوحملل ةيطمن ةدحو تيبثت دنع
ةلواطلا ىلع ةرظن قلأ 9003.

```
C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:22 Central Standard Time (Mexico)
Nmap scan report for 10.31.126.137
Host is up (0.0067s latency).
Not shown: 9994 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
23/tcp open  telnet
2003/tcp open  finger
4003/tcp open  pxc-splr-ft
6003/tcp open  X11:3
9003/tcp open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.54 seconds
```

C:\Program Files (x86)\Nmap>

يسكعلا ذفنملا تامدخ لودج

ةمدخلا مسا	زوجملا ذفنملا قاطن
ي داعلا Telnet جم انرب	2000-2xxx
م اخلا TCP لوكوت ورب	4000-4xxx زارطلا
ل Telnet ل ئانثلا عضولا	6xxx ىلإ 6000 نم
سكع Xremote	9xxx ىلإ 9000 نم

رم اوألا هذه في كولسل اذه لوانت متي:

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsh95539>

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا