

اهتلاحو cEdge عيقرت عاطخأ فاشكتسأ ماظن يف عيفاك عحاسم دجوت ال؛ اءحالصإو ؛"SDWAN تبثم" ب صاخلا "تافلما

تايوتحمل

[قمءملا](#)

[قلاسم](#)

[قئيبلا](#)

[بارق](#)

[ءحصلال نم ققءلا](#)

[ريغءلالبق](#)

[ريغءلالءعب](#)

[ببسل](#)

[قلصلال ذيوتءملا](#)

قمءملا

عروطءملا Cisco Edge ءجوم عيقرت عطشنأب ققلعءملا قلكشملا دنءسملا اءه فصي
0x0040 و config-register 0x8000 ءامال ع مائءءساب

قلاسم

أطءلا نبيءه ءأ عم ءماربل عيقرت عطشنأ لشفء نأ نكمي، Cisco Edge ءجوم عزهأ يف

- زاءءلا عارء ءمارب ءيبءء ذيفنء
- ءماربل عروص ءيبءء
- <system-ip> زاءءلا ىلع يلاءلا ءيهمءلا مسق ءيءء رءعءي

SDWAN Installer Space Check: Not enough space in SDWAN installer filesystem. SDWAN installer filesystem

نم ريءكب ربكأ (ءيابولي ك 10055522) عبولطملا عحاسملا عمي ق نوكت، يءائلا لءسلال يف
قلاءلا ءءل عءيءص ريغ يلاءلابو، ءءمءءملا ءاءبءملا مءء

ةئيبلا

- Cisco Edge (cEdge) هجوم :يساسألا ماضنلا
- (SD-WAN) مكحتلا ةدحو عضو :عضولا
- جماربلا تيبثت لمع ريس وأ جماربلا ةيقرت :ويرانيسلا
- 0x0040 وأ 0x8000 نيوكتلا لجس نمضتي :طرشلا

راق

- ريغتللا ةقفاوم ىلع لوصحلاو ةنايص راطا ةلودج
- هجوملل مكحتلا ةدحو لوصو رفوت نم دكأت
- ايطايتح ايلاحلا هليغشت يراجلا نيوكتلا خسنا
- نمضتي نيوكتلا لجس امنيب اهؤارج مت يتلا نيوكتلا تاريغيغت ناب ملع ىلع نك
- ليمحتلا ةداعا دعب رمتست ال 0x0040 وأ 0x8000



نيوكتلا دق ىلإ نيوكتلا لجس ريغيغت دعب هجوم ليمحت ةداعا يدؤت دق :ريذحت
امنيب اهؤارج مت يتلا نيوكتلا تاريغيغت عيمج دق متي .ةينبلا لاصتا نادقو
لشفي نأ نكمي .ليمحتلا ةداعا دنع 0x0040 وأ 0x8000 تامالع نيوكتلا لجس نمضتي
ةدحو لوصو بلطتي نأ نكمي يذلاو ،ليمحتلا ةداعا دعب چيسننلاب لاصتالا في هجوملا
ءارجالا اذه ذيفنت لبق مكحتلا ةدحو لوصو رفوت نم دكأت .نيوكتلا حيحصتل مكحتلا

هجوملا دشرت يتلاو ،0x3922 وأ 0x2102 لثم ةيسايق ةميقي ىلإ نيوكتلا لجس ريغيغت مق
يعيبط لكشب ليمحتلا ىلإ

```
configure-terminal
config-register 0x2102
commit
```



متي ،ليمحتلا ةداعا دنع .هجوملا ليمحت ةداعا مزلي ،نيوكتلا لجس ريغيغت دعب :ريذحت
ديدل نيوكتلا لجس ةميقي مادختساب هجوملا ديهمت

ةحصللا نم ققحتلا

ريغتللا لبق

نيوكتال لجس ةميقي نم ققحتلل نيوكتال ني مضت | show version رمأل لي غشتب مق
يلال.

ةميقي رثأتي نم لاثم انه

```
#sh ver | i Configuration  
Configuration register is 0x8000
```

و

```
#sh ver | i Configuration  
Configuration register is 0x2142
```

ريي غتال دعب

ةنايصلل ةذفان ءانثأ هجومل لي محت ةداعإ 1.

نيوكتال لجس ةميقي دي كأتب مق ، هجومل دي همت دعب 2.

```
show version | include Configuration
```

3. (0x2102، لاثمل ليبس يلع) ةعقوتمل ةميقلل حضوي جارخال نأ نم ققحت.

ءاطخال هذه نم يأ عم ةلشاف دعت مل ةيلعمل نأ نم دكأت وجمانربلل ةيقرت ةلواحم دعأ 4.

- زاهجل يلع يلالل دي همتل مسق دي دحت رذعتي
- تبثم تافل ماطن يفي ةيفاك ةحاسم دجوت ال SDWAN: تبثت ةادأ ةحاسم نم ققحتل
SDWAN

ببسلا

0x0040 و config-register: 0x8000 تامال ع نم يأ نيي عت دن ع ةلكشملا ثدحت

عدب نيوكت لهاجت هجومل مايقي في نيوكتل لچس في 0x0040 و 0x8000 تامالعل ببستت NVRAM. ةركاذ في نځمل ليغشتل

- NVRAM. تايوتحمل هجومل لهاجت ببستت و ةيصيغشتل لئاسرل نيكمت: 0x8000
- NVRAM. تايوتحمل ماظنل چمانرب لهاجت في ببستت: 0x0040

عضو في اهنيكمت دنع راض ريثأت اهل نكلو، لقتسمال عضولل تامالعل هذه ميمصت مت مځحتل ةدحو

ةلصلال يذ يوتحمل

- [تاهومل ايمج يلعل نيوكتل لچس مادختسا مهف](#)
- [Cisco Bug ID CSCwv02836](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةيلآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا ءانأ عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلا و
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمچرت لصفأ نأ ةظحال ميجري. ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتلا ةيفارتحالا ةمچرتلا عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन عاهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإل دنتسمل