

يحلحما لروؤسما رورم ةم لك نييغت ةداعإ

ةيلا لروؤسما ذفنو FXOS ب ةصاخلا (CLI) رماوؤلا رطس ةهجاو ىلا لوصولاب مق

```
FP4100# scope security
FP4100 /security # show local-user
User Name      First Name      Last name
-----
admin
FP4100 /security # enter local-user admin
FP4100 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FP4100 /security/local-user* # commit-buffer
FP4100 /security/local-user #
```

تارابتعاو تاظحالم

- ةقيرطالا يه (SSO و LDAP و RADIUS و TACACS) دع ب نع ةقداصملا نوكت ام دنع باسح مادختساب "ةيامحلا راج لك يه ريدم" ىلا لوخدلا ليحست كنكمي ال، ةيضارتفالا ةرفوتم ريغ دع ب نع ةقداصملا نكت مل ام يلحم مدختسم.
- ام دنع يلدابت لكشب ةديعبلاو ةيحلحما نيمدختسملا تاباسح مادختسا كنكمي ال ةطشن دع ب نع ةقداصملا نوكت.
- اهنإف، "يلحم" ىلح مكحتلا ةدحو ذفنم ةقداصم ةقيرط نييغت مت اذإ، وييرانيسلا يف لاصتا عطق ىلا ةجاحب تنك ال او ديدجلا لروؤسما دامتعا تانايب نم ققحتلاب حمست لروؤسما دامتعا تانايب رابتخال دع ب نع ةقداصملا مداخ.

ببسا

- لوصولان نمي امم، ةفورعم ريغ وأ FXOS لك يهل يحلحما لروؤسما رورم ةم لك دقف مت يحلحما باسحلا مادختساب رشابملا يراذال.
- ةءارقلا تازايتما مادختساب ةدوجوملا TACACS يمدختسم تاباسح عيجم نيوكت مت ديهمت ةداعإ لثم، ةيرورضلا ةيراذال ما هملا ذيفنت ىلح ةردقلا تديقي تلالو، طقف دع ب نع لوصولانم FXOS ل يطايتحاللا خس نلاو تايقرتلاو لك يهل.
- ةجاح كانه ناك اذإ هدارتسا وأ زايجلا ةرادإ ىلح ةردقلا مدع رطخ قلخ ىلا فقوملا اذه ىدا دقو احوال صاوا ءاطخال فاشكتسا وأ تارييغتلا نم ديزم ءارجا ىلا.
- ةططخملا ةنايصللا ةطشنأ ةعباتمل لروؤسما رورم ةم لك نييغت ةداعإ كلذ بلطت دقو.

ةلصللا يذوتحما

- [FXOS مدختسم ةرادا](#)
- [FirePOWER 9300/4100 Series ةزهجال رورملا ةم لك دادرستسا ءارجا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل