

في احوال صاوه جاولا ة لاج ااطخا فاشكتسا ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو نيب قباطت مدع (CLI) رماوالا رطس ةهجاوو FMC ل (GUI) يلع نيوكت في FTD ب ةصاخلا ةيوناثلا رفوتلا

تايتوحتملا

ةلأسم

ةيامحلا راج تايدتهت نم ةيرهاظلا ةيامحلا "نيوكت ب ةصاخلا تانايبلا تاهجاو لي طعت دع ب راج ةرادا زكرم ل (UI) مدختسملا ةهجاو في (ل ااطعألا زواجت أو HA) رفوتلا قئاف " (FTDv) نمألا حاجن ب ضارعألا هذه ةطاحالم متي يتلا تاسايسلا رشنو (FMC) نمألا ةيامحلا

1. رماوالا رطس ةهجاوو FMC مدختسم ةهجاو نيب ةهجاو ةرادا ةلج قباطت ال متي امنيب ،ايرادا ةلطم FMC مدختسم ةهجاو تاهجاو لعل . FTD ل ةيطايتحال/ةيوناثلا FTD لعل (CLI) رماوالا رطس ةهجاو نيوكت

2. لعل ايرادا تاهجاو ل ليغشت فاقبي متي HA: تادحو نيب تاهجاو ل ةيرادال ةلج لفلتخت . ل ليغشتلا دي ق ةيطايتحال/ةيوناثلا ةدحول في تاهجاو ل نوكت امنيب ةيساسألا ةدحول ايرادا:

<#root>

>

show failover

```
Failover On
Failover unit Secondary
Failover LAN Interface: FailoverLink GigabitEthernet0/7 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 8 of 311 maximum
```

MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.20(2)121, Mate 9.20(2)121
Serial Number: Ours ABC123, Mate DEF123
Last Failover at: 05:30:31 UTC Apr 7 2026
This host: Secondary - Standby Ready
Active time: 83 (sec)
slot 0: ASAv hw/sw rev (/9.20(2)121) status (Up Sys)

Interface outside (192.168.1.1): Normal (Waiting)

<-- No shutdown

Interface inside (192.168.2.1): Normal (Waiting)

<-- No shutdown

Interface DMZ (192.168.3.1): Normal (Waiting)

<-- No shutdown

slot 1: snort rev (1.0) status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 188332 (sec)

Interface outside (192.168.1.1): Link Down (Shutdown)

<-- Shutdown

Interface inside (192.168.2.1): Link Down (Shutdown)

<-- Shutdown

Interface DMZ (192.168.3.1): Link Down (Shutdown)

<-- Shutdown

slot 1: snort rev (1.0) status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

...

ةي امحل ا ناردج لي حرت حاجن نود ضق ان تال اذه لاج

ةي بل

- تارادص إرثأتت أنك مي امك HA. في 4. 2. 4 رادصلإا، FMC لبق نم رادملإا FTDv جم انرب ىرألإا جم اربلإا.
- ةلألاب ضارعالأا لصتتو. ةزهأ ةيونألالاوة طشن ةيساسألأا ةدحولإا. يونألالا/يلولأال رودلا نع رظنلأا فرصب، ةيطايتألالا/ةطشنلأا.
- تاسايسلأا رشن م تي و FMC ىلع تانايبلأا تاهأول ليغشت فاقيا م تي.

رارق

لأا تاوطأ عم [Cisco CSCwt99185](#) نم ءاطأألأا حيحصت فرعم في اهقياثوتو ضارعالأا خسن م تي. ةقثوم ليدب.

ببسلا

[Cisco CSCwt99185](#) نم ءاطأألأا حيحصت فرعم ىلإ ةهأولأا ةلأا نيابت عجري.

ةلصلأا يذوتألالا

- [Cisco CSCwt99185](#) نم ءاطأألأا حيحصت فرعم.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل