

تتأكد إذا (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دننسسما اذف فم دختسُملا ةزهجالا عيمج تأب رمأ يال لم حمل ريثألل كمهف نم دكأتف ،ليغشلتا دي قكتكبش


نيوكتلا

1. UCS ل ةيترك رمل راودال

UCS ل نييترك رمل ني مدختس مالا ةرادا رود عاشنإ 1.1 ةوطخل

- راودال ددو مدختس مالا تاداع | > ماظنلا نيوكت رزىل لقتنا ، UCS Central ف
- 'UCS-KVM' مساب دي دج رود عاشنإ مق
- ةفاضاب مق ، تايلمع بيوبتلا ةمالع نمض 'UCS-KVM' اتي دح أشنملا رودلل ةبسنلاب KVM زايتم


UCS Central Users Administration Manage




UCS Central لى رودلا نيوكت

ي لحمل مدختس مالا نيوكت 1.2 ةوطخل

- ي لحمل مدختس مالا ددو مدختس مالا تاداع | > ماظنلا نيوكت رزىل لقتنا
- ةثالثل راودال ةفاضاب مق راودا بيوبتلا ةمالع تحت م ث قباطملا مدختس مالا دح :
 1. نوي رادال
 2. طقف ةعارقلل
 3. (ةقباسلا ةوطخل ي رودلا سفن عاشنإ مت) UCS-KVM



نييحلحالم نيمدختسالم نيوكت




UCS Central في نييحلحالم نيمدختسالم ل رود نييعت

2. لاجم راودأ UCS

UCSM. لاجم في ارود عي شناً 2.1 ةوطخلال

steps: اذه تزجنأ يزكرم نم KVM ربع ذفني نأ بوغرم UCSM لاجم لك لىع

- ةفاضل قوف رقن او راودأل > ممدختسالم تامدخ > ممدختسالم اراد > لكلا لىل لقتنا
- ةمدخل في رعت فلمل ي عرفل لوصول زايتما طقف ددحو UCS-KVM رودل اعاشن اب مق



UCS ريدم يل ع دي دج رود عاشنا

3. UCSM لاجم يل KVM لوصو نم ققحتال

3.1 UCS Central نم KVM قالطال ةوطخال

- يل حمل مدختسم لل ةلباقم لادامتعال تانايب عم UCS Central يل لوخدلا ليجستب مق 1.2 ةوطخال يف
- دجوم ل KVM لغشم > ماظنلا تاودأ رز يل لقتنا
- حضوم وه امك لعف لاب هي ف رود عاشنا مت لاجمب ةصاخلا رايتخالال ةناخ يل ع ةمالع عضو نآل KVM لمعي نأ بجي و 2.1 ةوطخال يف

Server	Hardware	Configuration	Status
UCS-AS-MXC-P25-02-B 1/1 Un grouped 10.31.123.7	UCSB-B200-M5 20 Cores 64 GB RAM S/No FCH2147F2C	Ph1_Ch2_ESX01 root 4.2(1)B,4.0(4)B FW Ready	OK Domain Status: Lost Viability Fault: Major Power ON Locator LED OFF
UCS-AS-MXC-P25-02-B 1/3 Un grouped 10.31.123.7	UCSB-B200-M4 24 Cores 256 GB RAM S/No FCH191079JE	Ph1_Ch2_ESX02 root 4.0(1a)B,4.2(1)B FW Ready	OK Domain Status: Lost Viability Fault: Major Power ON Locator LED OFF
UCS-AS-MXC-P25-02-B 1/4 Un grouped 10.31.123.7	UCSB-B200-M5 20 Cores 64 GB RAM S/No FCH2147EXZ	Ph1_Ch2_ESX5 root 4.0(4g)B,4.2(1)B,4.0(4)B FW Ready	OK Domain Status: Lost Viability Fault: Critical Power ON Locator LED OFF
UCS-AS-MXC-P25-02-B 1/5 Un grouped 10.31.123.7	UCSB-B200-M5 12 Cores 256 GB RAM S/No FLM242700FM	Ph1_Ch2_RS1_W2x16 root 4.2(1)B,4.1(3)B,4.0(4)B FW Ready	OK Domain Status: Lost Viability Fault: Critical Power ON Locator LED OFF
UCS-AS-MXC-P25-02-B 1/6 Un grouped 10.31.123.7	UCSB-B200-M5 12 Cores 256 GB RAM S/No FLM235100K2	Ph1_Ch2_ESX6 root 4.0(1a)B,4.2(1)B,4.0(4)B FW Ready	OK Domain Status: Lost Viability Fault: Cleared Power ON Locator LED OFF
UCS-AS-MXC-P25-04-Mini 1/2 root 10.31.123.62	UCSB-B200-M3 8 Cores 8 GB RAM S/No FCH18127CFY	PROFILEFORMTEMPLATESAM1 root 4.1(3)B FW Ready	OK Domain Status: OK Fault: Cleared Power ON Locator LED OFF
UCS-TS-MXC-P25-64108 1/2 root 10.31.123.128	UCSB-B200-M5 32 Cores 1216 GB RAM S/No FCH21337FCX	TestBundLab1 root 4.2(2)B,4.2(2)B,4.1(0.6)B FW Ready	OK Domain Status: OK Fault: Major Power ON Locator LED OFF

UCS Central نم ددحم ل UCS لاجم نم KVM لي غشت

LDAP قداصم

م دختسم ل قيرط نم ال دب تام لي لع ت ل هذه مدختست LDAP قداصم تناك اذا : عطا ل م لي ل حم ل .

- راودأل س فن تني عو قداصم ل ددحو مدختسم ل ادادع | > ماظن ل ني وكت رز ي ل ل قتنا ل LDAP مسق تحت 1.2 ة و ط خ ل ي ف بول ط م ل ة و م ح م ل ط ئ ا ر خ راي خ ل ة ث ا ل ث ل

The screenshot shows the 'UCS Central Authentication Manage' dialog box with the 'LDAP' tab selected. The 'Basic' sub-tab is active, showing configuration for 'Provider Group Map DN' set to 'CN=ucsbnd,OU=CiscoUCS,DC=msnlab,DC=room'. Under the 'Roles' section, 'KVM' is selected, and 'Read Only' is checked. The 'Roles' list includes 'KVM' and 'ucsa-kvm'. The 'Save' button is highlighted.

UCS Central ي ف LDAP ة و م ح م ل رود ني عت

ق ل ص تا ذ تام و ل عم

- [UCS Central ي ف راودأل او نوم دختسم ل](#)

- [Cisco نىم تالې زىنن تىل او ې نىق تىل م عدلىا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا