

لامعأال تامولعم ةحول ىلع ةزهجأال تاعومجم ةرادإ نم Cisco

فدهل

م تي .نويوكتل مام م مطعمم ذي فنن تل ةزهجأال تاعومجم Cisco نم لامعأال تامولعم ةحول مدختست
دحاو ءارجإ يف اهنويوكت نكم يف ىتح اع م ةددعتمل ةكبشلا ةزهجأ عيجمت

ديج نويوكت قيبت دن نكلو ،ةددعتم عاونأ نم ةزهجأ ىلع ةزهجأ ةعومجم لك يفوتحت نأ نكم يف
يتل ةعومجملا يف ةدوجوملا ةزهجأال ىلع طقف نويوكتل قيبتت م تي ،ةزهجأ ةعومجم ىلع
تالوحم و ةيكلسال لوصو طاقن ىلع يفوتحت يتل ةزهجأال ةعومجم نأ ىنعم ب .ةزيملا هذه معدت
لوصولا طاقن ىلع هقيبتت م تي ،ديج يكلسال SSID ىلع قبطم نويوكت اهب تاهجومو
كلت يف ةيكلسال تاهجوملا و تالوحملا ىلع سي لو ،ةيكلسال تاهجوملا و ةيكلسال
ةعومجملا .

ىل ةزهجأال عيجم يمتنت نأ بجي نكلو ،ةددعتم تاكلبش نم ةزهجأ ةزهجأال تاعومجم نمضتت دق
،ةكبش و ةسسؤمل ةيضارتفا ةعومجمك ةزهجأال ةعومجم نبيعت م تي دق .دحاو ةسسؤم
ةزهجأال ةعومجم يف ةسسؤملا و ةكبشلا كلتل اثيدح اهفاشتتكا م ت ةزهجأا يف عضو م تيسو
ةيضارتفالا .

ةعومجم ةادأ وحمي و ،لدعي ،قلخي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةقيثو اذه فدهي .

ةزهجأال تاعومجم ةرادإ

ةديج ةزهجأ ةعومجم ءاشنا

1 ةوطخل

Cisco نم لامعأال تامولعم ةحول ةرادإ مدختسم ةهجاو ىل لوخدلا ليحستب مق

English ▾



Cisco Business Dashboard

User Name*

This field is required

ةمئاقلا رز قوف رونا



Cisco Business Dashboard

ةرادا رتخأ

The screenshot shows the Cisco Business Dashboard navigation menu. The menu items are: Dashboard, Network, Inventory, Port Management, Network Configuration, Network Plug and Play, Event Log, Reports, Administration, and System. The Administration item is highlighted with a green border. At the bottom, the user is identified as 'cisco' and there is a 'Logout' button.

ةزهألا تاعومجم رتخأ

The screenshot shows the Administration menu. The menu items are: Administration, Organizations, Device Groups, Device Credentials, Users, and Monitoring Defaults. The Device Groups item is highlighted with a green border.

2 ةوطخلال

وأ ةديج ةعومجم عاشنإل دئاز ةنوقيأ قوف رقنا ،لمعلل عزج نم رسيألا يولعلل عزجلال ي اهتفاضلإا.

Group Name	Default Group	Description	Organization	# Network Devices
Main Office Group	Yes	Default group for the Main Office	Main Office	23
Branch Offices Group	Yes	Default group for Branch Offices	Branch Offices	5

3 ةوطخلال

ظفح ةققطط .فصولاو ةعومجملل مسا لخدأ .ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةححصلا ةسسؤملا ددح

Add new device group

Organization: 1 Branch Offices

Group Name: 2 Wireless Devices

Description: 3 Cisco HQ

4 Save Cancel

هاندا ةلاس رلل ةلثامم ديكتأ ةلاس رهظتس

Cisco Business Dashboard

Device group Wireless Devices created successfully

يمكنك أيضا إضافة أجهزة إلى مجموعة الأجهزة بالنقر فوق أيقونة زائد واستخدام مربع البحث لتحديد الأجهزة التي سيتم إضافتها إلى المجموعة. يمكنك إضافة أجهزة بشكل فردي أو عبر الشبكة. إذا كان الجهاز المحدد عضوا بالفعل في مجموعة مختلفة، فسيتم إزالته من تلك المجموعة. يمكن أن يكون كل جهاز عضوا في مجموعة واحدة فقط.

حاجنب ةزهجأ ةعومجم عاشنإل نألا بجي

ةزهجأ ةعومجم لي دعت

1 ةوطخلال

رقنا م اهلي دعت ديرت يتلل ةعومجملل رايتخالل ةناخ ددح ،ةزهجألا ةعومجم ةرادا ةقطنم ي ريرحتلا ةنوقيأ قوف

Group Name	Default Group	Description	Organization
Main Office Group	Yes	Default group for the Main Office	Main Office
Branch Offices Group	Yes	Default group for Branch Offices	Branch Offices
Default	Yes	Default group for default organization	Default

2 ةوطخل

ظفح قوف رقنا، تاريغت ءارجاب تمق اذا. رمألا مزلا اذا فصولا و مسالا ريغت ب تمق

Add new device group

Organization: Branch Offices

Group Name: Wireless Devices ✓

Description: Cisco HQ ✓

Save Cancel

حاجنب ةزهجأ ةعومجم لي دعبت تمق دقل

ةزهجأ ةعومجم فذح

رقنا، ةعومجم لا إلابسم هتفاضلإا تم زاهج ةلازال. ةجالحلإا بسح ةعومجم لا نم ةزهجالأا فذحلا كذا في Trashcan زمرقوف رقنا. اهتلازنا دارملا ةزهجالأا ةعومجم ب صاخلا راي تخال رزقوف ةسسؤملا وأ ةكبش لل ةيضا رتفالا ةعومجم لا إلاب زاهجالأا لقن متيس. فصلالا

Monitoring Profile: Devices

Network	Hostname	Model	MAC	IP Address	SN	Action
CBW	APA453.0E1F.E488	CBW140AC-B	A4: [redacted]	192.168.1.122	FOC232771FB	[icon]
CBW	AP6C41.0E22.009C	CBW240AC-B	6C: [redacted]	192.168.1.111	PSZ234819L2	[icon]
CBW	AP68CA.E46E.1558	CBW142ACM-B-xx	68: [redacted]	192.168.1.107	null	[icon]

لا يمكنك حذف مجموعة افتراضية. لا يمكنك حذف جهاز من المجموعة الافتراضية. لإزالة جهاز من المجموعة الافتراضية يجب إضافته إلى مجموعة جديدة.

هاندأ ةلاسرلل ةلثامم ديكات ةلاسر رهظتس

Cisco Business Dashboard

Successfully deleted device group Wireless Devices

حاجنب ةزهجأ ةعومجم فذح نألا تمق دق نوكت نأ بجي

رارقلا

ةكبش لا ةرادا ءانثأ تقولا كذا رفوي نأ بجي. ةزهجالأا تاعومجم ةرادا ةي فيك نألا فرعت

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مء ءب
Cisco ءلءت. فرءم مچرت مءم دقء ءلءل ةء فارءءال ةمچرتل عم لءل او
ءل ءمءءاء ءوچرلاب ءصوء وءءامچرتل هذه ةقء نء اهءل وءس م
Systems (رفوءم طبارل) ءلصل ءل ءلءلءل دن تسمل