

RV215W ىلج VLAN ةيوضع نيوكت

فادهال

ةلصتم لاريغ ةفيضم لاةزهجال نم ةومجمل (VLAN) ةيره اظلال LAN ةكبش حمست ىقلىتي نأ نراق جاتيحي. هسفن ثبلا لاجم ىلج اوناك ول امك لاصتالاب لوحم لاسفن ب دعاسي VLAN. تطقس نكمأ طبر وأ نراق نأ ىلج نيغي VLANs ىقلىتي نأ رورم ةكرح VLAN ىلج حم يلحم رورم ةكرح ىقبيو لاجم ثبلا مچج ي ف م كحتل لىكشت

VLAN ةكبش ي ف ةياهن ةطحم ب لاصتالال ىلج VLAN ةكبش ي ف ةياهن ةطحم جاتيحت ام دنع ني ب هيجوتل لال خ نم لاصتالال اذه معد متي. VLAN تاكبش ني ب لاصتالال مزلي، ىرخأ VLAN تاكبش

RV215W ىلج VLAN ةيوضع نيوكت ةيفيكي دنتسم لال اذه حرشي

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

RV215W زارطال

جماربال رادصا

•1.1.0.5

VLAN ةكبش ةيوضع

VLAN تفضا

> ةكبش لال رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسم لال ةادالال ىلج لوخدلال ليجستب مق 1. ةوطخلال LAN > VLAN ةكبش ةيوضع ةحفص حتف متي. VLAN ةكبش ةيوضع

Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.
Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094)

You must save before you can edit or delete.

| VLANs Setting Table | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Select | VLAN ID | Description | Inter VLAN Routing | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Default | Disabled | Untagged | Untagged | Untagged | Untagged |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Test | Enabled | Tagged | Tagged | Tagged | Tagged |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Test 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Tagged | Tagged | Excluded | Excluded |

Add Row Edit Delete

ديج VLAN قلىخي نأ فص فيضي ةق قوط 2. ةوطخلال

ريصقتلال ل 1 id زوجم VLAN. لاجم VLAN id لىي في ديرف VLAN id لال تلخد 3. ةوطخلال VLAN تاكبش تافرع م. نراقلال ىلج ملتسي راطا untagged ل تلمعتسا نوكي ي، VLAN، امهم ادختسا نكمي الونات زوجم 2 و 1 مق

لاجم فصولا في VLAN لال رىصق فصو تلخد 4. ةوطخلال

VLAN تاكبش ني ب هيجوتل لال نيكم تل Inter VLAN Routing راي تخالال ةناخ ددح 5. ةوطخلال ةزهجال ىلج VLAN تاكبش ني ب لاصتالال تاراسم VLAN تاكبش ني ب هيجوتل لال قلىخي ةة. ةفلتخم

ذفنم لل (1-4) ةلدسنملا ةمئاقلا نم ذفنم لكل ةبولطملا ةي لمعلا رتخأ 6. ةوطخل
يه ةحاتملا تاراخيلا:

مت ذفنملاو ةني عم VLAN ةكبش نيب طب رلا نأ عضو لا اذه ددحي — تامالع عضو:
ةكبش ىل ذفنملا اذه ىلع ةدراولا تانايبلا رورم ةكرح هيجوت ةداعإ متتس. هزييمت
في VLAN ةكبش ةمالع في ةدوجوملا VLAN ةكبش تامولعم ىل ادا نسا ةدحما VLAN
م تي يتي VLAN ةمالع ىل ذفنملا اذه ىلع ةرداصلا رورملا ةكرح يوتحتس. راطإلا
نارتقالا زيمي مت تي ام دنع اهب ظافاتحالا.

untagged. نوكي ءاني م لاو ىطعم VLAN نيب نارتقالا نأ بولسأ اذه ني عي — untagged.
ةكرحلا. ءاني م لا عم نارتقا untagged ىقل تي في VLAN لىل امداق رورم ةكرحلا تلسرأ
untagged ءاني م اذه نم رداص رورم.

تزعأ. ءاني م و ىطعم VLAN لىل نيب نارتقا نم ام كانه نأ بولسأ اذه ني عي — ءانثتسا:
ءاني م و VLAN اذه نيب رورم ةكرح.

ظفح ةق طقط. 7. ةوطخل

VLAN ري رت

> ةكبش ل رتخا و بيولا ني وكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخل
LAN > VLAN ةكبش ةيوضع ةح ف صحت في متي. VLAN ةكبش ةيوضع

Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.
Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094)

You must save before you can edit or delete.

| VLANs Setting Table | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Select | VLAN ID | Description | Inter VLAN Routing | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Default | Disabled | Untagged | Untagged | Untagged | Untagged |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | Test | <input checked="" type="checkbox"/> | Tagged | Tagged | Tagged | Tagged |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Test 1 | Enabled | Tagged | Tagged | Excluded | Excluded |

م تي س يتي ل ةبولطملا VLAN ةكبش راي تخال دي دحت راي تخال ةناخ ددح 2. ةوطخل
اهري رت.

ءارجإل VLAN ةكبش ةفاضا مسق نم 2-6 تا و طخل اعبتا. ري رت قوف رقنا 3. ةوطخل
ةبولطملا VLAN ةكبش ىل ةاري يغت.

ظفح قوف رقنا، VLAN ةكبش ري رت دعب 4. ةوطخل

VLAN تاحم

> ةكبش ل رتخا و بيولا ني وكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخل
LAN > VLAN ةكبش ةيوضع ةح ف صحت في متي. VLAN ةكبش ةيوضع

Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.
Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094)

| Select | VLAN ID | Description | Inter VLAN Routing | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 |
|-------------------------------------|---------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Default | Disabled | Untagged | Untagged | Untagged | Untagged |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | Test | Enabled | Tagged | Tagged | Tagged | Tagged |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Test 1 | Enabled | Tagged | Tagged | Excluded | Excluded |

اه فذح متيس يتلا ةبولطم ال VLAN ةكبش رايتخال دي دحت رايتخال ةناخ ددح. 2 ةوطخال

فذح قوف رقنا. 3 ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا