

تاهجوم ةلسلس ىلع ةتباتللا جماربلا ةرادا RV320 و RV325 VPN

فدهلا

جمارب نم لكب قلعتي اميف تايقرتلا نم ةعومجم نم ةتباتللا جماربلا ةيقرت فلأتت كنم بلطتي الوكتكبش اءا ةدايزب كل حمسي اذهو. زاهجلل ةزهجال او جماربلا ليغشت ىلع ةعطقتما لكاشملا نم اهرغو ءاطخالل حالصا ىلع دعاسي. ديدج زاهج ياءارش تبات جمارب ةيقرت اءنثا. تقولا ضعب ديدج تبات جمارب ليحت قرغتسي دق. هجوملا حاجنب تباتللا جماربلا ليحت متي ىتح زاهجال عطاقت ال، ديدج

جماربلا ليحت كنكمي RV32x زارط (VPN) ةيرهاظلا ءصاخلا ءكبشلا هجوم ةلسلس يغبغرت تنك اذا. USB ذفنم لالخنم و ايصخشلا رتويبمكل لالخنم ةديجال ءتباتللا ليصوت ىللا ءحاجب تناف، ايصخشلا رتويبمكل لالخنم ءتباتللا جماربلا ليحت يغبغرت تنك اذا و (LAN) ءي لحم ءكبش ذفنم ىلع دوجوملا هجوملاب ايصخشلا رتويبمكل لالخنم. هجوملاب USB ذفنم ليصوتب مقف، USB ذفنم لالخنم ءتباتللا جماربلا ليحت يغبغرت تنك اذا.

VPN RV32x هجوم ةلسلس ىلع ءتباتللا جماربلا ةرادا ءيفي ءلاقملا هءه حضوت

رتويبمكل ىلع اهظفحو هجوملل ءتباتللا جماربلا ثءا ليذنت كمزلي: **ءطءالم** جماربلا ليحتب تمق اذا. ءتباتللا جماربلا ليحت لبق USB ذفنم و ايصخشلا ميقل ىللا زاهجال نييعة ءءاع ممء دقف، قباسلا راءصلا اب صاخلا تباتللا كب صاخلا نيوكتلل يطايتءا ءسن اءراجب ايصوي. عنصملا اب ءصاخلا ءيضا رءفالا يطايتءالا ءسنلا ءيفي ءلوح ديزملا ءفرعمل. ءتباتللا جماربلا ءيقرت لبق ءلسلس ىلع اهءءاعءسا و نيوكتلل اءفلمل يطايتءالا ءسنلا ىللا ءءرا، نيوكتلل *RV320 و RV325 VPN* تاهجوم

قيبطتلل ءلباقلا ءزهجال


- ءءوزم WAN ءكبشب VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا

جماربلا ليذنتل URL ناووع

[VPN RV32x هجوم ءلسلس](#)

ءتباتللا جماربلا ةرادا

> **ماظنلا ةرادا** رءءاو بيولا ءئيءتل ءءاسملا ءءاللا ىللا لوءءلا ليءسءب مق 1. ءوطءالا ءتباتللا جماربلا ءيقرت ءءفص رءطء. ءتباتللا جماربلا ءيقرت




تتطلب الـ جمارب الـ ة قرت ل بسانم الـ رايتخ الـ رز قوف رقنا 2. ة وطلخ الـ


تتطلب الـ جمارب الـ ة قرت ل ثمت — ي صخش الـ رتوي بـم ك الـ نم ة تتب الـ جمارب الـ ة قرت ل
رتوي بـم ك الـ لال خ نم

لال خ نم ة تتب الـ جمارب الـ ة قرت ل ثمت — USB ذفنم نم ة تتب الـ جمارب الـ ة قرت ل
USB ذفنم

رتوي بـم ك الـ لال خ نم ة تتب الـ جمارب الـ لـمحت




تتطلب الـ جمارب الـ ظفح ب تمق ي ذلـ راسم الـ راهظ الـ فلم رايتخ | قوف رقنا 1. ة وطلخ الـ
هـجـوم لـل هـي فـي ذـجـالـ




ىل هلىمحت دىرت يذلا دىدل تباثلل جامانربللا ظفحب تمق يذلا راسملا رتخأ 2. ةوطخللا هىف هجوملل

هراي تخال بسانملا ةتباثلل جاماربللا فلم قوف رقنا 3. ةوطخللا



حتف قوف رقنا 4. ةوطخللا



ةتباثلل جاماربللا ةىقرتل ةتباثلل جاماربللا ةىقرت قوف رقنا 5. ةوطخللا

USB نم ةتباثلل جاماربللا لىمحت

Firmware Upgrade

Warning

- Uploading a previous version of the firmware might cause the device parameters to be reset to factory default values.
- Do not power off, reset, or otherwise interrupt the device during a firmware upload. The upload will require a few minutes to complete.
- Do not close this window or disconnect any cables from the device during a firmware upload.
- It might suspend network traffic during a firmware upload.

Firmware Upgrade from PC

Firmware Version: v1.0.1.17 (Nov 22 2012 17:35:55)

Choose File No file chosen

Firmware Upgrade from USB

Source USB Device: USB2 Refresh

Select File:

File Images on USB device	
File Name	
<input type="radio"/> 0.0.6.182.bin	
<input type="radio"/> 1.0.0.276.bin	
<input type="radio"/> command.bt	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g1.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g2.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g3.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g4.jpg	
<input checked="" type="radio"/> Firmware	
<input type="radio"/> q3.bt	

Firmware Upgrade

1. ةوطخل USB Device ردصم ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا USB ذفنم رتخأ.

2. ةوطخل شيدحت قوف رقنا، USB ةمئاق شيدحتل (يراي تخا).

Firmware Upgrade

Warning

- Uploading a previous version of the firmware might cause the device parameters to be reset to factory default values.
- Do not power off, reset, or otherwise interrupt the device during a firmware upload. The upload will require a few minutes to complete.
- Do not close this window or disconnect any cables from the device during a firmware upload.
- It might suspend network traffic during a firmware upload.

Firmware Upgrade from PC

Firmware Version: v1.0.1.17 (Nov 22 2012 17:35:55)

Choose File No file chosen

Firmware Upgrade from USB

Source USB Device: USB2 Refresh

Select File:

File Images on USB device	
File Name	
<input type="radio"/> 0.0.6.182.bin	
<input type="radio"/> 1.0.0.276.bin	
<input type="radio"/> command.bt	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g1.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g2.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g3.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g4.jpg	
<input checked="" type="radio"/> Firmware	
<input type="radio"/> q3.bt	

Firmware Upgrade

3. ةوطخل هجوملا إلهي محت ديرت يذلا بسانملا ةتپاثلل جماربلا فلم قوف رقنا.

USB ةزهجأ لودج يلعل تافللملا روص نم كب صاخلا

Firmware Upgrade

Warning

- . Uploading a previous version of the firmware might cause the device parameters to be reset to factory default values.
- . Do not power off, reset, or otherwise interrupt the device during a firmware upload. The upload will require a few minutes to complete.
- . Do not close this window or disconnect any cables from the device during a firmware upload.
- . It might suspend network traffic during a firmware upload.

Firmware Upgrade from PC

Firmware Version: v1.0.1.17 (Nov 22 2012 17:35:55)

No file chosen

Firmware Upgrade from USB

Source USB Device:

Select File:

File Images on USB device	
File Name	
<input type="radio"/> 0.0.6.182.bin	
<input type="radio"/> 1.0.0.276.bin	
<input type="radio"/> command.bt	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g1.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g2.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g3.jpg	
<input type="radio"/> ee726_hw1_g4.jpg	
<input checked="" type="radio"/> Firmware	
<input type="radio"/> q3.bt	

ىلع ةدوجوملا ةتباثلا جماربلا ةيقرتل ةتباثلا جماربلا ةيقرت قوف رقنا 4. ةوطخلا هجوملا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا