


تدابیر ال جماربلا نم رادصا شذحأ مدختست كنأ نم دكأت

يذؤت هفئاظوو لوحملا لئغشت يف مكحتي يذلا جماربلا وه تدابیر ال جماربلا تازيمو انسحم انامأ رفوي دق امم، زاهجلا اءا نئسحت ىلا تدابیر ال جماربلا ةيقرت اذإ اظيسب الح ةتدابیر ال جماربلا ةيقرت نوكت نأ نكمي. اعاطألل تاحالصل او ةديج كي دل لوحملا عم تالكشم ةبرجت يف تادب


1 ةوطخل

م.اظنلا صلخم > تائئاصحلال او ةلجال ىلا لقتنا



2 ةوطخل

ي.لجال تدابیر ال جماربلا رادصا دجتس جماربلا رادصا تحت



3 ةوطخل

نكي مل اذإ. حاتم رادصا شذحأ ددحو Cisco.com ىلع CBS350 تاليزنت ىلا لقتنا تاميلعتلا ىلع لوصحلل رقنا. ةتدابیر ال جماربلا شي دجتب مقف، رادصا شذحأ كي دل ةي.لمعلا هذه لوح ليصف تلاب

تالبكلا كلذ يف امب زاهجل يداملا زاهجلا صحفا

تالبكلا كي دل نأ دي كأتل. ذفنملا ىلع اهمادختسا متي تالبك يأ ربتخا


إنه [دوجوم](#) زاهجلا تانايب ةقروىلى عوجرلا كنكمي، ةحيجصللا.

1 ةوطخللا

ىلى ةعباتملااب مقف، ةلكشملا ترمستسا اذلا. ةبقارملاو تالباكلا ريغت لواح ةيلاللا ةوطخللا.


2 ةوطخللا

ساحنلا رابتخا > تاصيخشلا > ةرادلا ىلى لقتنا



3 ةوطخللا

ساحنلا رابتخا ىلى ع طغضاو اذفنم ددح.



4 ةوطخللا

رقناو. تقولا نم ةريصق ةرتفل هقالغا متيس ذفنملا نأ حضوي ريذحت رهظيس OK قوف.



The port is shut down during the brief testing period.
Click OK to continue or Cancel to stop the test.

Don't show me this again

OK

Cancel

5 ةوطخلال

إذا. لربك لاسيل حجراً لىلع وه، ماري ام لىلع عيش لك نأ ترهظاً إذا. جئاتنللا رهظتس هنا ديكأتل ساحنللا رابتخا رركو لربك لاريغتب مق، ةحيص جئاتنللا نكت مل لربك لاسيل.

Test Results

Last Update:

Test Results:

Distance to Fault:

Operational Port Status: Down

كتقبط ليلحت

ةلئسألا لىلع بجأ، لوحمل لىلع نيوكت تسيلو ةيدام ةلكشم اهانم دكأتلل ةيلالل:

- لولم لابل ةلصتملا ةزهجالا ام
- ةيأ تهجاو له. رادصالا وه كلذ نوكي نإ يري نأ حاتملا لىل طبري ةادأ لك تللح ةزهجالا هذه عم تالكشم

زاهجال ما ذفنملا وه له


- رمتست ةلكشملا تناك إذا ام ةفرعمل ذفنملا كلذب لىل ةزهجالا لىل صوتب مق. زاهجالا كلذل معدلا ةرادب لاصتالا لىل جاتحت دق، زاهجالا وه اذه ناك نأ تنأ دجي نإ. ءانيم رخآ لىلع ةلكشم ببسي وه نإ يري نأ ءانيم رخآ لىل ةادألا تطبر.
- يعيبط ةلكشم وأ لىل كشت نوكي وه نإ دحي نأ جاتحت تنأ، ءانيملا وه

(EEE) ةقائل ةرفوملا تنرثي ةكبش لىل طعت

لازت ال تنأ طابترالا ةفرفر عنم نيكمتو كتزهجاو كتقبط نم ققحتلا دعب (EEE) ةقائل ةرفوملا تنرثي ةكبش لىل طعت لوح، ذفنملا ةفرفر نم يناع ةكبش تاطابترا زيمتت نأ وه (EEE) ةقائل ةرفوملا تنرثي ةكبش نم ضرغلاو ةزهجالا عيچ نوكت ال، كلذ عمو. ةقائل ريفوت ةصرفو لومخلل تقوب تنرثي لىل راسم لصفأ راي عمللا اذه لىل طعت نوكي دق اذل، EEE 802.3az راي عم عم ةقفاوتم لمعلل.


1 ةوطخلال

لو حمل بي و مدخ تسم ة هجاو ىل لو خدلا لي ج س ت ب مق




2 ةوطخل

صئاصلا > رضال تنرثي > ذفانملا ةرادا ىل لق تنا



3 ةوطخل

لالخ نم 802.3 راي عمل اقفو (EEE) ةقائل ةرفوملا تنرثي ةكبش لي طعت ب مق
قبطت ىل ع طغضا. ني كمتلا ةناخ دي دجت ءاغل



4 ةوطخل

ظفح ةنوقيا ىلع طغضلاب تانويكتلا ظفح.



admin

English


Advanced

ةطساوب (EEE) ةقائل ةرفوملا تئرثيا ةكبش ليطعت ذفنملا

وه تزجأ عيطتسي تنأ، رايخ كحاتفم ىلع ماع لكشب EEE ليطعت نوكتي ال نإ ةوطخ ةوطخ هجاوي نأ ءانملا ىلع EEE زجعي تنأ نقوي. ءانم

1 ةوطخلا

ذفانملا تادادع | > رضأل تئرثيا | > ذفانملا ةرادا ىل لقتنا



2 ةوطخلا

اهريحتل ريرحتلا ةنوقيا طغضا، GE2 انمدختسا يذلا لاثملا اذه في، ذفنملا دح.

Port Settings

Port Setting Table

Entry No.	Port	Energy Efficient Ethernet	Operational Status
1	GE1	Disabled	Disabled
2	GE2	Disabled	Disabled
3	GE3	Disabled	Disabled
4	GE4	Disabled	Disabled
5	GE5	Disabled	Disabled
6	GE6	Disabled	Disabled
7	GE7	Disabled	Disabled
8	GE8	Disabled	Disabled
9	GE9	Disabled	Disabled
10	GE10	Disabled	Disabled

3 ةوطخلا

ةزيم ريغ اهانم دكأتلا لالخ نم ةقائل ةرفوملا تئرثيا ةكبش ليطعت ب مق.

قېبېت ىلغ طغضا

Edit Port Settings

Interface: Port GE2

Energy Efficient Ethernet: Enable **1**

2

4 ةوطخل

طفح ةنوقى ىلغ طغضلاب تانويوكتلا ظفح

 admin English

رارقل

دنتسملا اذه ةطساوب تملعتو ةكبش يف انهوم طابترالا ةفرفر نوكي نأ نكمي
اهلح يف ةدعاسملا واهنمو ةلكشملا صيخش ةيفيكي

انه ةيكدلا ذفانملا صيخشت SmartPort؟ يف لكاشم كي دل له

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا