

# قرادمو ةيكدو قرادمل ريغ Cisco تالوحم

## فدهل

ةيكدل او قرادمل ريغ تالوحم ل ني ب ةيساسأل تافال تخال ل اقم ل اذه حرشي Cisco Business نم قرادمل او.

## قيبطتل ةلباقل ةزهجال

- قرادمل Cisco Business 110 ريغ تالدم ل
- ةيكدل تالدم ل Cisco Business 220
- ةيكدل تالدم ل Cisco Business 250
- قرادمل Cisco Business 350 تالدم

## ةمدقم ل

لو . ك تاجايتح | بسانتل تالوحم ل نم ةفلتخم تايوتسم Cisco Business رفوت كارتشا وأ صيخرت ل اهنم يأل ةجاج.

تننرثي | ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتل ذفانم ةلسلس لك ي ف زرطل اضعب رفوت نامأل اريماك لثم ، ةكبشلاب ةلصتم ةيفاضا | ةزهجال ةقاطل رفوت يتل او ، (PoE) . لوصول ةطقن وأ .

لكلذ ةفرعمل ةعارقل ي ف اورمتسا | ؟ ك تكبشل ل لصفأل وه ام

## قرادمل ريغ تالوحم ل

عيسوتل ةدوجوم ةكبش ل قرادمل ريغ تالوحم ل ةفاضل ممت ، نايلحال مطعم ي ف ام ف . حضاو دادع ل . تننرثي | ةكبش معدت يتل ةيفاضا | ةزهجال ةكبشلا ةعس ، ام ذفنم هليصوت م ، رخا ل وحم ب وأ كيدل هجوملاب ل وحم ل ليصوت يوس كي ل ع قرادمل ريغ تالوحم ل رفوت . نيوكتلل ةجاج دجوت ال . لمعلل زهجا تنأف اذهب و . صفخنم رعسب ةيساسأل ةكبشلاب لاصلتال ةينام |

لوحم ل نوكي نأ نكمي ، ةريغصل تالوحم ل وأ ةيلزنم ل بتاكم ل بسانم ل لصفأل ةمهمل زاجنل امامت بولطم ل وه رادمل ريغ Cisco Business 110 .

## ةيكدل Cisco تالدم

نأ اهنكمي يتح ، نامأل او ةمدخل ةدوجو ةرادل تانام | ضعف ةيكدل تالوحم ل رفوت ةلباق ةيكدل تالوحم ل تسيل . قرادمل تالوحم ل ةفلكتل ل صفخنم ل اي دب نوكت لثم ، ةريبك ةكبش ةفاح دن ع ةداع اهرشن متيو قرادم تالوحم ي ه ام ردق ب ريوطتلل ديقعتل ل صفخنم تالوحم ل وأ ، رغصل تالوحم ل ل ةيساسأل ةينام |

## Smart Lite تالوحم

كشال لاصتا رفوت ةضفخنم ةي كذ تالوحم Cisco Business 220 ةلسلس دعت Cisco ةلسلس نم لقا اهنكلو، رادم ريغ لوحم نم يلعا ةفلكتب ةطيسبلا ةرادالو ةفلكتلا نوكتو تاسسؤملا ةئف نم ةكبش يلا جاتحت امدنع Cisco Business 250. ازاتم الح Cisco Business 220 ةلسلسلا نم تالوحملا رفوت، يوصق ةيولوا.

## ةمدقتملا ةي كذلا تالوحملا

تاناكما Cisco Business 250 ةلسلسلا نم ةمدقتملا ةي كذلا تالوحملا رفوت ديحت ي ف رارمتسال عم، دعب نع ةرادالو 3 ةقبطلا نم تباثلا هي جوتلا نمضتت ةيضا رتفا ةي لحم تاكبش عاشن كنكمي. لمكلاب ةرادملا تالوحملا نم لقا رعس مدختسم ةهجو دعاست. ةكبشلا ميسقتل توصلل ةي ضلل ةي ساسا (VLANs) ةكراشملا هي لع دامتعالا كنكمي الح ةمدقتملا ةي كذلا تالوحملا دعت. ةرادالو ي ف بيو لوصلو طاقنو فتاوهلاو رتويبمكلا ةزهجا ليصوتو تنرتنالا ربع دراوملا ةي كلساللا.

## ةرادملا Cisco تالوحم

ايبسن يلعأ ةفلكتو دادعالا ةكراشملا نم ركبأ ردقب ةرادملا تالوحملا مستت مكحتلا نم يوتسم يلعأ ةرادملا تالوحملا رفوت. دهجال قحتست دق تازيمل انكلو دعب نع ةرادالو ةصصخملا ةئيهتلا تاي لمع لالخ نم كي دل ةكبشلا ي ف.

ةنايصلو دادعالو ي ف دعاست بيو مدختسم ةهجو ب ةرادملا Cisco تالوحم ي تات نم دي دعالا كذ ي ف امب ةمدقتملا تازيمل ةرادملا تالوحملا معدت. ةبقارملاو رورم ةيولوا دي دعتو ةقداصملاو ذف نملا نامو VLAN تاكبش دادعال تارايل تانايبلا.

Cisco Business 350 series نم ةرادملا تالوحملا زرط معدت، كلذ يلا ةفاضلابا هيتي امم، تادحو 4 يلا لصي امل يقي قحلا عي مجتلا تبا جي 10 تال صوب ةدوزملا اهترادو دحو IP ناو نعب ةدحو ةدحو سدكم ي ف تالوحملا عي مج نيوكت كل اهالصالو اهئاطخا فاشكتساو.

## ةماع ةرطن

ب.ب. يلا ابنج تالوحملا نراق.



Cisco Business Switch Family	Unmanaged CBS110	Smart Life CBS220	Smart Managed CBS250	Managed CBS350
Business Size	Home and Small Office	Small Business	Small Business	Small Business and Branch Office
Speed	1G	1G with optional 10G uplinks	1G with optional 10G uplinks	1G/mGig/10G with optional 10G uplinks
Number of Ports	5 to 24	8 to 48	8 to 48	8 to 48
Switch Layer	Layer 2	Layer 2	Layer 3 static	Layer 3 dynamic
Power over Ethernet	PoE up to 100W	PoE+ up to 370W	PoE+ up to 370W	60W PoE * up to 740W
Web UI Management	-	✓	✓	✓
Cisco Business Dashboard Cisco Plug and Play	-	Direct management ✓	Embedded probe ✓	Embedded probe ✓
Network Control (VLAN, QoS) and Security (ACL, 802.1x, DoS Prevention)	-	✓	✓	✓
Advanced security	-	-	-	✓
Advanced intelligence (Smartports and Network Wide Auto Voice)	-	-	✓	✓
Layer 3 Routing	-	-	✓	✓
Stacking	-	-	-	Up to 4 units (10G uplink models)
	Limited lifetime with return to factory	3 years with return to factory	Limited lifetime with return to factory	Limited lifetime with next business day

# رارقلا

يف وأ ةرادإلل يفاضإ مكحت رصنع وأ يساسأ لوح م ب لاصتالا ىلإ طقف جاتحت له  
!مك يلا دوعي هءارش نوراتخت ام نإف، عئاقولا نوفرعت ذإ نألاو؟ طسولا يف ام ناكم

نم ي أ قوف رقنا؟ زرطالا لوح ليصافتالا نم ديزملا ةفرعم يف ب غرت له  
تامولعملال نم ديزم ىلع لوصحلل هاندأ تاطابتالال

Cisco Business 110 Series ةرادملا ريغ تالدبملا

- [مع دلا قئاثو](#)
- [ةلسلسلا ىلع ةماع ةرظن](#)
- [ةلسلسلا هذه يف زرطالا نراق](#)

Cisco Business 220 ةلسلس ةيكدلا تالدبملا

- [مع دلا قئاثو](#)
- [ةلسلسلا ىلع ةماع ةرظن](#)
- [ةلسلسلا هذه يف زرطالا نراق](#)

Cisco Business 250 ةلسلس ةيكدلا تالدبملا

- [مع دلا قئاثو](#)
- [ةلسلسلا ىلع ةماع ةرظن](#)
- [ةلسلسلا هذه يف زرطالا نراق](#)

Cisco Business 350 ةلسلس ةرادملا تالدبملا

- [مع دلا قئاثو](#)
- [ةلسلسلا ىلع ةماع ةرظن](#)
- [ةلسلسلا هذه يف زرطالا نراق](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا