

# تالوحملا ىلع ةتباثلل MAC نيوانع نيوكت 200/300 Series ةرادملا

## فدهلا

هنييعة متي ديرف فرعم وه (MAC ناووع) طئاسولا ىل لوصولا ي فم كحتلا ناووع  
حاتفم ةرادا 200/300 sery ل. ىلعفلا ةكبشللا عطقم ىلع لاصلتاللا ةكبشللا تاهاول  
ةهاول نامألا ةتباثلل MAC نيوانع رفوت. ناووع كام يكييتاتسا نكاس لكشي نأ تنأ  
، صاخ نراق يأ ىلع نأ تنمض عي طتسي تنأ ، يكييتاتسا نكاس ناووع عم . ةنيعم  
متيس . صاخ يكييتاتسا نكاس ناووعلا نم رورم ةكرح ىل طقف عمتسي حاتفملا  
كلت لالخنم يات يتللا ىرخألا MAC نيوانع نم ىرخألا رورملا تاكرح عيمج طاقسا  
لوجملا ةطساوب ةهاولا

تالوحملا ىلع ةتباثلل MAC نيوانع نيوكت ةيفيك حرش وه لاقملا اذه نم فدهلا  
200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهألا

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

## جماربال رادصا

•1.3.0.62

## تباثلل MAC ناووع

نيوانع لوادج رتخاوب يولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا  
ةتباثلل نيوانعلا ةحفص رهظت . ةتباثلل نيوانعلا >MAC

# Static Addresses

Static Address Table					
<input type="checkbox"/>	VLAN ID	MAC Address	Interface	Status	
<input type="checkbox"/>	1	aa:bb:cc:dd:ee:ff	GE16	Permanent	
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>			

يكي تاتسإ نكاس ناو نع ةفاضإ ةذفان رهظي. (Add) ةفاضإ قوف رونا 2. ةوطخلإ

VLAN ID:

MAC Address:

Interface:  Port   LAG

Status:  Permanent  
 Delete on reset  
 Delete on timeout  
 Secure

ديرت تنأ VLAN لآ ترتخأ، لآج م VLAN id لآ نمض VLAN ةلدس نم لآ ةمئاق لآ يف 3. ةوطخلإ  
{upper}mac address. يكي تاتسإ نكاس لآ لآ قبطي نأ

MAC ناو نع لآ خدأ، MAC ناو نع لآ قح يف 4. ةوطخلإ

بوغرم لآ ةاقت نالآ رزرتخأ، ةهجاو لآ قح يف 5. ةوطخلإ

MAC ناو نع قيبطتل بوغرم لآ ذفنم لآ رتخأ، Port ةلدس نم لآ ةمئاق لآ يف — ذفنم  
تباثل

ةوومج م رتخأ، (LAG) تاطابترالآ عيمجت ةوومج م لآ ةلدس نم لآ ةمئاق لآ يف — LAG  
تباثل لآ MAC ناو نع قيبطتل تاطابترالآ عيمجت

بوغرملاءاقتنالارزرتخأ،ةالخالقحي ف. 6 ةوطخال

- VLAN ةكبش ىلع مئاد لكشب تباثلل MAC ناوع نبيعت ىلع اذه لمعي — مئاد .  
ةراتخملل ةهجالواو
- لوجملل ليغشت ةداعإ دعب تباثلل MAC ناوع فزح مئيس — طبضلل ةداعإ دنع فزحلل .  
نبيعت دعب ايئاقلت تباثلل MAC ناوع فزح مئيس — ةلهملل ءاهتنا دنع فزح .  
لوجملل ىلع ةلهملل ةميق
- يكيسالكلل لفقلا عضو ي ف ةهجالوا تناك اذا تباثلل MAC ناوع نبيمأ مئيس — نمأ .  
يذلل MAC ناوع لك لفق مئيس، يكيسالكلل لفقلا عضو ي ف ةهجالوا نوكت ام دنع  
MAC نبيوانع ي ىلع ةهجالوا فرعتت نلو، ةدحملل ةهجالوا كلت ىلإ هتفاضل تمت  
ةديج

قيبطت قوف رقنا 7. ةوطخال

## Static Addresses

Static Address Table				
<input type="checkbox"/>	VLAN ID	MAC Address	Interface	Status
<input type="checkbox"/>	1	aa:11:22:bb:cc:dd	GE4	Permanent
<input checked="" type="checkbox"/>	1	aa:bb:cc:dd:ee:ff	GE16	Permanent

ةصاخلل رايخالل ةناخ دح، يكيئاتاسل نكاس MAC ناوع فزحل (يرايخال). 8. ةوطخال  
فزح رقناو بوغرملاء MAC ناوع ب

