

تالوحملا ىلع SmartPort عون وركام ريحرت 200/300 Series ةرادملا

فدهلا

ذفانملا اقبسما هنيوكت مت وركام تادحوب ةدوزم 200/300 ةئف ةرادملا تالوحملا يتأت مت يذلا زاهجلا نيوكتل هنييغت مت رماوالا نم ةعومجم يه وركاملا تادحو هذه. ةيكدلا ريحرت 200/300 ةئف ةرادملا تالوحملا كل حيتت Smartport ةطساوب ايئاقلت هفاشتكا وركامل نكمي ثيحب تاملعمل هذه ريحرت كنكمي. نيعم وركامل نيتملعمل ل لصي ام لاقملا اذه حرشي. كب ةصاخلا ةكبشلا تاجايح عم لصف لكشب فيكتل نيعم 200/300 Series ةرادملا تالوحملا ىلع Smartport عون وركام ريحرت ةيفيكي

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

جماربلا رادصا

•1.3.0.62

Smartport عون وركام ريحرت

> Smartport رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال Smartport عون تاداعا ةحفص رهظت. Smartport عون تاداعا

Smartport Type Settings

Smartport Type Setting Table									
Smartport Type	Macro		Parameter 1		Parameter 2		Parameter 3		
	Name	Type	Name	Value	Name	Value	Name	Value	
<input checked="" type="radio"/> Printer	printer	Built-in	\$native_vlan	1					
<input type="radio"/> Desktop	desktop	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1			
<input type="radio"/> Guest	guest	Built-in	\$native_vlan	1					
<input type="radio"/> Server	server	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1			
<input type="radio"/> Host	host	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1			
<input type="radio"/> IP Camera	ip_camera	Built-in	\$native_vlan	1					
<input type="radio"/> IP Phone	ip_phone	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1	
<input type="radio"/> IP Phone + Desktop	ip_phone_desktop	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1	
<input type="radio"/> Switch	switch	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1			
<input type="radio"/> Router	router	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1			
<input type="radio"/> Wireless Access Point	ap	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1			

Edit... View Macro Source...

ردصم ضرع قوف رقناو وركامل عون رايخا رز رقنا ،وركامل ضرعل (يرايخا). 2 ةوطخلا وركامل

هريحت ديرت يذلا وركامل ليلدابتلا رزلا قوف رقنا. 3 ةوطخلا

وركامل عون ريرحت دادع! ةذفان رهظت .ريرحت قوف رقنا. 4 ةوطخلا

Port Type:	Printer
Macro Name:	printer
Macro Type:	<input checked="" type="radio"/> Built-in Macro <input type="radio"/> User Defined Macro
User Defined Macro:	
Macro Parameters	
Parameter 1 Name:	\$native_vlan
* Parameter 1 Value:	10
Parameter 1 Description:	The untag VLAN which will be configured on the port
Parameter 2 Name:	N/A
* Parameter 2 Value:	N/A
Parameter 2 Description:	N/A
Parameter 3 Name:	N/A
* Parameter 3 Value:	N/A
Parameter 3 Description:	N/A
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Restore Defaults"/> <input type="button" value="Close"/>	

لقح يف راتخم الم وركام الم نع فلتخم وركام ريرحت يف بغرت تنك اذا (يراي تخا). 5 ة ووطخ الم ة لدسنم الم ة مئاق الم نم هريرحت بولطم الم وركام الم رتخا، ذفنم الم عون

هريرحت ترتخا يذال وركام الم مسا وركام الم مسا لقح ضرعي: ة ظحالم

وركام الم عون راي تخال ة حاتم الم اقاتن الم رارزا دحأ رقنا، وركام الم عون لقح يف 6 ة ووطخ الم

· وركام يف جمدم يضارتفا — جمدم وركام ·

· عضو نم مدختسم الم ة طساوب هؤاشنإ مت وركام — مدختسم الم لبق نم فرعم وركام ·

نم فرع وركام ةفاضام اذ طقف اذ ةاقتنالا رزرفوتي (CLI) رماوالا رطس ةهجاو (رماوالا رطس ةهجاو) CLI ربع لوحمالا لىل مدختسما لبق

لق نم فرع وركام ةلدس نمال ةمئاقلا نم رتخا — مدختسما لبق نم فرع وركام - مدختسما

تاملعم نم رثكالال لىل ع نيتعومجم ريرحت كنكمي ،وركامل تاملعم لقح في 7 ةوطخلال ةرفوتمال تاملعمال .ةيضارتفالال ةيتوصلال VLAN ةكبشلال ةثلاثلال ةملعملال .وركاملال يه:

· ةملعملال مسا ضرعي — ةملعملال مسا

· ةميقلال لخدأ ،ةميقلال هذه ريرحتل .ةملعملال ميقلال ةومجم ضرعي — ةملعملال ةميق

· "ةملعملال ةميق" لقح في ةملعملال هذهل ةديدل

· ةملعملال هذه فصو ضرعي — ةملعملال فصو

لكب صاخلال نيوكتال ظفحل قيبطت قوف رقنا 8 ةوطخلال

نيوكتال دعب اهؤارجل مت يلال تاريغتلال هاندأ ةروصلال حضوت

Smartport Type Settings									
Smartport Type Setting Table									
Smartport Type	Macro			Parameter 1		Parameter 2		Parameter 3	
	Name	Type		Name	Value	Name	Value	Name	Value
<input type="radio"/> Printer	printer	Built-in		\$native_vlan	10				
<input type="radio"/> Desktop	desktop	Built-in		\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/> Guest	guest	Built-in		\$native_vlan	1				
<input type="radio"/> Server	server	Built-in		\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/> Host	host	Built-in		\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/> IP Camera	ip_camera	Built-in		\$native_vlan	1				
<input type="radio"/> IP Phone	ip_phone	Built-in		\$max_hosts	10	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1
<input type="radio"/> IP Phone + Desktop	ip_phone_desktop	Built-in		\$max_hosts	10	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1
<input type="radio"/> Switch	switch	Built-in		\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		
<input type="radio"/> Router	router	Built-in		\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		
<input type="radio"/> Wireless Access Point	ap	Built-in		\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		

Edit... View Macro Source...

