

قرادمل تالوحم لىل ع SmartPort ةهجاو نيوكت 200/300 Series

فدهلا

لصتم زاهج نع SmartPorts فشكت .ةيكذ ذفانم 200/300 ةئف قرادمل تالوحم لىل رفوت
حىحص لكشب زاهجلا اذه نيوكتل وركام وأ نيوكت ايئاقولت قبطتو ،لوحم لاب ايلاح
ةقيرط ةيكذلا ذفانم لادعت .ةنيعم ةزهجأ لىل دادعإلا اذه قىبطتل ةهجاو ريرحت كنكمي
نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي .ام لوحم بةلصتم ةفلتخم ةزهجأ دادعإل ةديج
200/300 Series زارط قرادمل تالوحم لىل ع ةهجاو لىل ع Smartport

قىبطتل ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 قرادمل تالوحم لىل ع

جماربل رادصا

•1.3.0.62

Smartport ةهجاو نيوكت

> Smartport رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا لىل لوخدلا لىل جستب مق 1. ةوطخل
:ةهجاو لادادعإ ةحفص رهظت .ةهجاو لادادعإ

Interface Settings

Reapply Smartport Macro: All Switches, Routers and Wireless Access Points
 All Switches
 All Routers
 All Wireless Access Points

Apply

Cancel

The operational **Auto Smartport** status is enabled.

Interface Settings Table

Showing 1-26 of 26 per page

Filter: *Interface Type* equals to

Smartport Type equals to

	Entry No.	Interface	Interface Status	Smartport Type	Smartport Application Method	Persistent Status
<input type="radio"/>	1	FE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	2	FE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	3	FE3	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	4	FE4	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	5	FE5	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	6	FE6	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	7	FE7	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	8	FE8	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	9	FE9	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	10	FE10	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	11	FE11	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	12	FE12	Up	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	13	FE13	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	14	FE14	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	15	FE15	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	16	FE16	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	17	FE17	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	18	FE18	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	19	FE19	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	20	FE20	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	21	FE21	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	22	FE22	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	23	FE23	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	24	FE24	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	25	GE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	26	GE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled

Copy Settings...

Edit...

Show Diagnostics

Reapply

Reset All Unknown Smartports

تحت ملاما رارزا دحا قوف رقنا، Smartport قيبطت اداعا وركام لقح يف 2. ةوطخلا وركام قيبطت اداعال ةزهجال رارزا دحا قوف رقنا

· وركاملال قيبطت ةداعإ متت — ةيكلساللال لوصولال طاقنو تاهجوملاو تالوحملا عيمج .
ةيكلساللال لوصولال طاقنو تاهجوملاو تالوحملا عيمج ىلع

· طقف تالوحملا ىلع وركاملال قيبطت ةداعإ متت — تالوحملا عيمج .

· طقف تاهجوملا ىلع وركاملال قيبطت ةداعإ متت — تاهجوملا عيمج .

· لوصولال طاقن ىلع وركاملال قيبطت ةداعإ متي — ةيكلساللال لوصولال طاقن عيمج .
طقف ةيكلساللال

· ةدوحملا ةزهجالا ىلع وركاملال قيبطت ةداعإل قيبطت قوف رقنا 3. ةوطخال

ال Smartports greset all unkown و reapply و show diagnostic رارزالا نيكم مت متي ال :ةطخال م
رقناف ،ةلاجالا يه هذه تناك اذا .ةهجالاولا عون ةفرعم مدعو Smartport وركاملال لشف ةلاحي ف
رقنلال كنكمي ،وركاملال حالصإ دعب .وركاملال لشف ناكم ةفرعمل صيخشتللا راهظإ قوف
طبض ةداعإ قوف رقنا ،ةلكشملا ترمتسإ اذا .وركاملال قيبطت ةداعإل قيبطت ةداعإ قوف
ةيضارتفالاهم يقىلع تاهجالاولا نييعةتل ةفورعملال ريغ Smartports ذفانم عيمج
لمالك لكشب وركاملال حالصإ درجمب وركاملال قيبطت ةداعإل كنكمي

Interface Settings

Reapply Smartport Macro: All Switches, Routers and Wireless Access Points
 All Switches
 All Routers
 All Wireless Access Points

Apply

Cancel

The operational [Auto Smartport](#) status is enabled.

Interface Settings Table

Showing 1-26 of 26 per page

Filter: *Interface Type* equals to

Smartport Type equals to

	Entry No.	Interface	Interface Status	Smartport Type	Smartport Application Method	Persistent Status
<input type="radio"/>	1	FE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	2	FE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	3	FE3	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	4	FE4	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	5	FE5	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	6	FE6	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	7	FE7	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	8	FE8	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	9	FE9	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	10	FE10	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	11	FE11	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input checked="" type="radio"/>	12	FE12	Up	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	13	FE13	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	14	FE14	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	15	FE15	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	16	FE16	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	17	FE17	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	18	FE18	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	19	FE19	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	20	FE20	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	21	FE21	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	22	FE22	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	23	FE23	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	24	FE24	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	25	GE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	26	GE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled

Copy Settings...

Edit...

Show Diagnostics

Reapply

Reset All Unknown Smartports

صاخال ويدرال رز قوف رقنا، ةني عم ةهجالو Auto Smartport نيوك ريرحتل 4 ةوطخال
اهريرحت ديرت يتل ةهجالو اب

ةهجاو لا ريرحت دادع| ةذفان رهطت .ريرحت قوف رقنا 5. ةوطخلا

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Port FE12 <input type="radio"/> LAG 1
Smartport Type:	Default
Smartport Application:	IP Phone
Smartport Application Method:	Auto Smartport
Persistent Status:	<input type="checkbox"/> Enabled
Macro Parameters	
Parameter 1 Name:	\$max_hosts
Parameter 1 Value:	10
Parameter 1 Description:	The maximum number of allowed devices on the port
Parameter 2 Name:	\$native_vlan
Parameter 2 Value:	1
Parameter 2 Description:	The untag VLAN which will be configured on the port
Parameter 3 Name:	\$voice_vlan
Parameter 3 Value:	1
Parameter 3 Description:	The voice VLAN ID
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Reset"/>	

نم LAG قوف رقنا ، (LAG) طباور عيمجت ةعومجم ةهجاو ريرحت يف بغرت تنك اذا :ةطخالم
يتلا "تاطابترالا عيمجت ةعومجم" رتخأ ، "تاطابترالا عيمجت ةعومجم" ةلدسنملا ةمئاقلا
يف ةيدرفلا تاهجاو لا (LAG) تاطابترالا عيمجت ةعومجم عمجتو .اه ريرحت يف بغرت
ةينامث يلا لصي امل اعجم اضيرع اي ددرت اقاطن رفوي امم ، دحاو يقطنم طابترا
ةيدام تاطابترا

ةراتخملا ةهجاو لا يلع هن يوكت مت يذلا يلا لاجلا Smartport عون Smartport عون ل قح ضرعي

ةمئاقلا نم ةراتخملا ةهجاو لا يلع هق يبطت ديرت يذلا قي بطتلا رتخأ 6. ةوطخلا
Smartport قي بطتلا ةلدسنملا

ههجاوإلإىلع ةقبطمإلإةللإلإةقيرطإل SmartPort قيبطتبولسألقحضرعي
Auto قيبطتبولسأمادختسابيضارتفالكشب تاهجاوإلإنييعت متي .ةراتخإلإ
رايتخاب Auto SmartPort موقيسف ،6 ةوطخإلإ نم قيبطت يأ رايتخإ متي مل إذا Smartport
(Cisco فاشتكالوكوتورب) CDP لوكوتورب يف ةدراولإ تامولعملإىلإ ادانتسا قيبطت
عمجت تالوكوتورب دعت يتلإ (طابترااللةقبط فاشتكالوكوتورب) LLDP لوكوتورب وأو
لوحملإىلع ةلصتملإةزهجاللإوح ةيرورصلإ تامولعملإعيمج

ةرمتسملإةللإلإنيكمتل نيكمت رايتخإلإةناخدح ،ةتباثلاللإةللإلإلقح يف 7. ةوطخإلإ
6 ةوطخإلإ يف يئاقللإل Smartport رايتخإ مت إذا طقف رايتخإلإ اذرفوتي .ةهجاوإلإىلع
يف انكمم Auto Smartport يقبب ،ةرمتسملإةللإلإنيكمت عم . Smartport قيبطت
لوحملإديهمت ةداعإتمت وأ ةهجاوإلإتفوت إذا يتح ةهجاوإلإ

تاملعم ثالثىلإ لصيامل ةيلال تامولعملإوركاملإ تاملعم لقحضرعي 8. ةوطخإلإ
يف هرايتخإ مت يتلإ Smartport قيبطت عم كذلإق فو تاملعملإهذه فللتخت .وركاملل
ةيلال تاملعملإضرع متي 5. ةوطخإلإ

· يلإلإوركاملإ يف ةملعملإمساضرعي — ةملعملإمسا

· ةصاخلال ةميقلل ةبسنلاب .وركاملل ةللإلإةملعملإةميقضرعي — ةملعملإةميق
يتلإةزهجاللإةفيمضملإتائيباللدعل ىصقألالدجال ةميقلالهذه لثمت ،1 ةملعملإلاب
فرعم ةميقلالهذه لثمت ،2 ةملعملإلاب ةصاخلال ةميقلل ةبسنلاب .ذفنملاهب حمسي
ال نكلو ،2 و 1 ةملعملإميق نم لك ريرحت كنكمي .ذفنملاهنبيعت مت يتلإ VLAN
اهلديعت كنكمي ال و ةتباث 3 ةملعملإةميق .3 ةملعملإةميق ريرحت كنكمي

· ةملعمللالازجوم افصوضرعي — ةملعملإافصو

ميقلالىلع ةللإلإةهجاوإلإنييعتل طبض ةداعإقوف رقنا (يراييتخإ) .8 ةوطخإلإ
ةيضارتفالإ

· كب صاخلال نيوكتلإظفل قيبطت قوف رقنا 9. ةوطخإلإ

ةددعتم تاهجاوإلإ SmartPort ةهجاوإلإنيوكت قيبطت

> Smartport رتخاوبولإ نيوكتل ةدعاسملا ةألالىلإ لوخدلاليجستب مق 1. ةوطخإلإ
ةهجاوإلإتاداعإةحفص رهظت .ةهجاوإلإتاداعإ

Interface Settings

Reapply Smartport Macro: All Switches, Routers and Wireless Access Points
 All Switches
 All Routers
 All Wireless Access Points

Apply

Cancel

The operational [Auto Smartport](#) status is enabled.

Interface Settings Table

Showing 1-26 of 26 per page

Filter: *Interface Type* equals to

Smartport Type equals to

	Entry No.	Interface	Interface Status	Smartport Type	Smartport Application Method	Persistent Status
<input type="radio"/>	1	FE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	2	FE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	3	FE3	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	4	FE4	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	5	FE5	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	6	FE6	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	7	FE7	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	8	FE8	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	9	FE9	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	10	FE10	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	11	FE11	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input checked="" type="radio"/>	12	FE12	Up	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	13	FE13	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	14	FE14	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	15	FE15	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	16	FE16	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	17	FE17	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	18	FE18	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	19	FE19	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	20	FE20	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	21	FE21	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	22	FE22	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	23	FE23	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	24	FE24	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	25	GE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	26	GE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled

Copy Settings...

Edit...

Show Diagnostics

Reapply

Reset All Unknown Smartports

دعم تاهجاولع هقېببط دېرت ېذلا نراقلاب صاخلا رايختخال رز قوف رونا 2 ةوطخلا

خسننلا تادادع| ةذفان رهظي .تادادع|إل خسن رقنا 3 ةوطخل

Copy configuration from entry 12 (FE12)

to: (Example: 1,3,5-10 or: FE1,FE3-FE5)

مت يتلا ةهجاوول نيوكت قيبطت ديرت يتلا تاهجاوول لخدأ ،"ىل" ل قح يف 4 ةوطخل
مادختس| كنعم ي .تاهجاوول نم قاطن وأ ةدحاو ةهجاوول لخدأ كنعم ي 2 ةوطخل يف اهرايتخ|
ىلع) ةلصافب ةلوصفم ةهجاوول ك لخدأ كنعم ي .لخدأ تاهجاوول مسا وأ ةهجاوول ماقراً
ىلع) تاهجاوول نم قاطن لخدأ كنعم ي وأ (GE1 أو GE3 أو GE5) أو 5 أو 3 أو 1 :لاثملا لىبس
GE1-GE5) أو 1-5 :لاثملا لىبس

كب صاخلا نيوكتلا ظفحل قيبطت قوف رقنا 5 ةوطخل

نيوكتلا دعب اهؤارج مت يتلا تاريغيغتلا هاندأ ةروصل الحضوت

Interface Settings

Reapply Smartport Macro: All Switches, Routers and Wireless Access Points
 All Switches
 All Routers
 All Wireless Access Points

Apply

Cancel

The operational [Auto Smartport](#) status is enabled.

Interface Settings Table

Showing 1-26 of 26 All per page

Filter: *Interface Type* equals to Port

Smartport Type equals to Unknown Go

	Entry No.	Interface	Interface Status	Smartport Type	Smartport Application Method	Persistent Status
<input type="radio"/>	1	FE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	2	FE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	3	FE3	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	4	FE4	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	5	FE5	Down	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	6	FE6	Down	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	7	FE7	Down	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	8	FE8	Down	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	9	FE9	Down	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	10	FE10	Down	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	11	FE11	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	12	FE12	Up	IP Phone	Static	Disabled
<input type="radio"/>	13	FE13	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	14	FE14	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	15	FE15	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	16	FE16	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	17	FE17	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	18	FE18	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	19	FE19	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	20	FE20	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	21	FE21	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	22	FE22	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	23	FE23	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	24	FE24	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	25	GE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	26	GE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled

Copy Settings...

Edit...

Show Diagnostics

Reapply

Reset All Unknown Smartports

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا