

# لوڤوتورب رورم ةكرح تايئاصحإ ضرع ىلع 802.1x (EAP) عسوتمل ةقداصل 200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا

## فدهلا

تاكبشلال ربع EAP ب اضيأ فورعملال 802.1x (EAP) عسوتمل ةقداصلال لوڤوتورب رفوي نيكمت دنع . ةكبشلاب هلاصلال دنع ةقداصلال زاهجلل لمع راطا (EAPOL) ةيلوحملا كلذىلع طقف EAPOL رورم ةكرحب حامسلا متي ، ذفنملا ىلى ةدنتسملا ةقداصلال ليمعلا ةقداصل ممت ىتحت رخآ عيش لك طاقسإ متيو ، ذفنملا

بيجتسيو ، ةقداصلال ادبل EAPOL ادب راطا ةكبشلاب لصتي يذلا ليمعلا لسري راطا كلذدع ليمعلا لسري . دامتعال تانايب بلطل EAP فرعم/بلطل راطا عم لوحملا ريرمتب لوحملا موقى . لوحملا ىلى دامتعا تانايب ىلع يوتحي يذلا EAP Response/ID ليمعلا ىلى EAP بلطل راطا كلذدع لسري يذلا ةقداصلال مداخ ىلى هذه دامتعال تانايب EAP . ةباجتسإ راطا مادختساب ليمعلا بيجتسي . ةقداصلال نيعم EAP بولسأ بلطل مداخ لسري ىتحت اباي او اباهد EAP ةباجتسإ تاراطا او EAP بلطل تاراطا ريرمت متي ليمعلا ةقداصل ممت ، ةطقنلا هذه دنع . لوحملا ىلى EAP-Success ةلاسر ةقداصلال ليجست راطا لاسرا متي ، ليمعلا جورخ ليجست دنع . ةيداعلا رورملا ةكرحب حامسلا متيو . هيلع قدصم ريغ ذفنملا حبصيو لوحملا ىلى EAPOL جورخ

نم ةرادملا تالوحملا ىلع نيعم ذفنم ىلع EAP 802.1x تايئاصحإ ضرع كنكمي لاقملا اذه حرشي . يلاحلا ةقداصلال طاشن نم ققحتلل 200/300 ةلسلسلا ىلع نيعم ذفنم EAP 802.1x طاشن لوح ةمدقملا ةيئاصحإلا تامولعملال ليصفتلاب 200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا

## قبيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

## جماربال رادصا

•1.3.0.62

EAPOL رورم ةكرح تايئاصحإ ضرع



ةمئاقلا نم هيلع EAP 802.1x تايئاصح| ضرع ديرت يذلا ذفنملا رتخأ 2. ةوطخل  
ةهاولا لققح يف "ذفنم" ةلدسنملا

EAP 802.1x تايئاصح| تامولعم شيذحتل ةحاتملا ءاقتنالا رارزأ دحأ قوف رقنا 3. ةوطخل  
يه ةحاتملا تارايلخل. شيذحتلا لدعم لققح يف

· EAP 802.1x ةحفص شيذحت مدعل رايخل اذه رتخأ — شيذحتلا مدع

· ةيناث 15 لك EAP 802.1x ةحفص شيذحتل رايخل اذه رتخأ — ةيناث 15

· ةيناث 30 لك EAP 802.1x ةحفص شيذحتل رايخل اذه رتخأ — ةيناث 30

· ةيناث 60 لك EAP 802.1x ةحفص شيذحتل رايخل اذه رتخأ — ةيناث 60

ذفنملا يلع ةيلاتلا EAP 802.1x رورم ةكرح تامولعم EAP 802.1x ةحفص ضرعت  
راتخمل

· اهيقلت مت يتلا EAPOL تاراط| ددع — اهيقلت مت يتلا EAPOL تاراط|

· اهلاسرا مت يتلا EAPOL تاراط| ددع — اهلاسرا مت يتلا EAPOL تاراط|

· متي. اهيقلت مت يتلا EAPOL ءدب تاراط| ددع — اهيقلت مت يتلا EAPOL ءدب تاراط|  
ةقداصملا ءدب لواحي يذلا ليمعلا ءدب تاراط| لاسرا

· نم جورخل ليجست تاراط| ددع - اهيقلت مت يتلا EAPOL نم جورخل ليجست تاراط|  
دنع ليمعلا ءدب تاراط| لاسرا متي. اهيقلت مت يتلا EAPOL  
اهيلع قءصم ريغ يل لوجملا ذفنملا ءلاح عاجرا لجأ نم، جورخل ليجست

· تاراط| ددع — EAP ربع اهيقلت مت يتلا فرعملا/ءباجتسالا تاراط| ددع  
EAP فرعم/ءباجتسالا تاراط| لاسرا متي. EAP ربع اهيقلت مت يتلا فرعملا/ءباجتسالا  
فرعم/ببلط راطال ءباجتسالا دامتعا تانايب يلع تاراط| لاسرا متي، ليمعلا ءدب تاراط|  
لوجملا ءدب تاراط| لاسرا متي يذلا EAP

· ضيوفتلاو ءدب تاراط| لاسرا متي. اهيقلت مت يتلا ءباجتسالا تاراط| ددع - (EAP) ءباجتسالا  
مداخ اهلاسرا متي يذلا EAP ببلط تاراط| ءباجتسالا ليمعلا ءدب تاراط| لاسرا متي  
اقءصم ذفنملا حبصي يتح ءدب تاراط| لاسرا متي

· مت يتلا EAP فرعم/ببلط تاراط| ددع - اهلاسرا متي يذلا EAP فرعم/ببلط تاراط| لاسرا متي.  
ءباجتسالا وأ، لوجملا ءدب تاراط| لاسرا متي يذلا EAP فرعم/ببلط تاراط| لاسرا متي. اهلاسرا

دامت عال تاناي ب بلطل هيلع قدصم ريغ ليمع ىل، EAPOL ءدب راطل

متي .اهلاسرا مت يتل EAP بلط تاراطل ددع — اهلاسرا مت يتل EAP بلط تاراطل .  
تامولعم بلطل ليمع ال ىل ءقداصم الم داخ ءطساوب EAP بلط تاراطل لاسرا  
ءقداصم لل

ءفورعم ل ريغ EAPOL تاراطل ددع — ءحل اص ريغ EAPOL تاراطل يقلت مت .

ريغ ءمزح صن لوط تاذ EAPOL تاراطل ددع — اه يقلت مت يتل EAP لوط ءاطخ تاراطل .  
هال تسإ مت يذل سألل يف حيحص

ه يقلت مت يذل EAPOL راطل ثدحأ لوكوتورب رادصإ — ريخأل EAPOL راطل رادصإ .

مت يذل EAPOL راطل ثدحأب صاخلا ردصم ل MAC ناوع — ريخأل EAPOL راطل ردصم .  
ه يقلت

قوف رقنا ،راتخم ل ذفنم لل EAPOL رورم ءكرح تايئاصحإ حسم ل (يراي تخا) . 4 ءوطخل  
ءهاولا تادادع حسم

رقنا ،لوحم ل ىل ذفنم لك ل EAPOL رورم ءكرح تايئاصحإ حسم ل (يراي تخا) . 5 ءوطخل  
تاهاولا تادادع عيمح حسم قوف

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مءم دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل