

ةنمآلا ةساسحلا تانايبلا صئاصخ نيوكت 200/300 Series ةرادملا تالوحملا ىلع (SSD)

فدهلا

رورملا تاملك لثم ةساسحلا تامولعملا (SSD) ةنمآلا ةساسحلا تانايبلا "يحمي
تافلما فلت عنميو، ةساسحلا تانايبلا ىلإ نيمدختسملا لوصو ضفري وأ حمسي و
ةلاحلا يف صارقألا تاكرحم مدختست. نيراضلا نيمدختسملا لبق نم نيوكتلا
رورم ةملكلا ةلثامم رورملا تارابع نوكت. تانايبلا نيماأتل رورملا تارابع (SSD) ةبلصللا
ال يتللا ةزهجالا نكمتت نل. ريفشتحاتفمك اهمادختساو لوحملا يف اهنيختمتي
رورملا ةرابع مدختست يتللا تانايبلا ريفشتحت كف نم رورملا ةرابع فرعت

صارقألا تاكرحم صئاصخ ةحفص يف ةرفوتملا تازيملا حرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا
"ةبلصللا ةلاحلا يف".

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

• SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالوحملا

جماربلا رادصا

• 1.3.0.62

SSD صئاصخ نيوكت

ةرادا > نامألا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
صئاصخلا ةحفصحت متي. صئاصخلا > ةنمآلا ةساسحلا تانايبلا

Properties

Persistent Settings

Current Local Passphrase Type: Default

Configuration File Passphrase Control: Unrestricted
 Restricted

Configuration File Integrity Control: Enable

Current Session Settings

Read Mode: Plaintext
 Encrypted

Apply

Cancel

Change Local Passphrase

زاهجلا ناك اذا ام ةيلاجل ةيلحلم رورملا ةرابع يف مكحتلا رصنع حضوي: ةطحالم
مدختسملا لبق نم ةفرعملا رورملا ةرابع وأ ةيضارتفالا رورملا ةرابع مدختسي

نيوكتلا فلم رورم ةرابع يف مكحتلا لقح يف بولطملا وي دارلا رز قوف رقنا. 2 ةوطخل

· رخألا ةزهجالل حمسي يذلاو، نيوكتلا فلم ىلا رورملا ةرابع لسري — ديقم ريغ
رورملا ةرابع ةفرعمب

· عنمي يذلاو، نيوكتلا فلم ىلا اهلاسرا متي نأ نم رورملا ةرابع ديسي — ديقم
رورملا ةرابع ةفرعم نم رخألا ةزهجال

نم ةياملال نيكمتل "نيوكتلا فلم لماكت يف مكحتلا" رايخالا ةناخ دح. 3 ةوطخل
نيوكتلا فلم يف اهيف بوغرملا ريغ تاليدعتلا

فللمل ةءارق ةي فيك طبضل ةغيص ةءارق لقح في بوعرمل رايل رز رونا 4 ةوطخل

ةيلال ةسلجل تامولعم ضرعل يداعل صلل مدختسي — يداع صن

ةسلجل تامولعم ضرعي نأ لبق فلمل ريفشتب مق — رشم

نع عجارلل رمأل اءل وأ ةيلال تاريخي لابل ظافلل قيبطت قوف رونا 5 ةوطخل
ءفصل لءاد اءارجا مل الل تاريخي لل

ةيلال رورمل ةرابع ريغت

ءراا > نامأل رءاو بيول نيوكل ةءاسملا ءالأ لىل لوءل ليجستب مق 1 ةوطخل
م تي. ةيلال رورمل ةرابع ريغت قوف رونا. صئاصلل > ءنمأل ةساسلل تانايبل
ةيلال رورمل ةرابع ريغت ءففص ءف

Change Local Passphrase

The minimum requirements for Local Passphrase are as follows:

- Should be at least 8 characters up to 16 characters.
- Should be at least one upper case character, one lower case character, one numeric number, and one special character e.g. #,\$.

Current Local Passphrase Type: Default

Local Passphrase: Default User Defined (Plaintext) (14/16 Characters Used)

Confirm Passphrase

ءمدختسمل رورمل ةرابع ةيلال رورمل ةرابع عون فصي: ءظءالم

ةيلال رورمل ةرابع لقح نم بولطمل ويءارل رز رونا 2 ةوطخل

ةيضارءفال رورمل ةرابع مدختسي — ييضارءفال ءاعل

ءمدختسمل رورمل ةرابع فيرءب مدختسمل موقوي — مدختسمل لبق نم فرعم

لقحل في ءبولطمل رورمل ةرابع لءءاف، مدختسمل فرعم قوف رونل مل اءا 3 ةوطخل
رورمل ءملك ءيكت لءح في اءسفن رورمل ةرابع لءءا مل

نع عجارلل اءل وأ اءارجا مل الل تاريخي لابل ظافلل قيبطت رءأ 4 ةوطخل

ةحفصلا هذه لىل ع اهؤارءا م ت لىل ا تاريخىل عىمء

صئاصل اةحفص لىل اةءوعلل فللءال رءءأ. 5 ةءطءال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا