ةنمآلا ةساسحلا تانايبلا صئاصخ نيوكت 200/300 Series قرادملا تالوحملا يلع (SSD)

فدهلا

،رورملا تاملك لثم ةساسحلا تامولعملا "(SSD) ةنمآلا ةساسحلا تانايبلا" يمحي تافلم فلت عنميو ،ةساسحلا تانايبلا ىلإ نيمدختسملا لوصو ضفري وأ حمسيو ةلاحلا يف صارقألا تاكرحم مدختست .نيراضلا نيمدختسملا لبق نم نيوكتلا رورم ةملكل ةلثامم رورملا تارابع نوكت .تانايبلا نيمأتل رورملا تارابع (SSD) ةبلصلا ال يتلا ةزهجألا نكمتت نل .ريفشت حاتفمك اهمادختساو لوحملا يف اهنيزخت متي .رورملا ةرابع مدختست يتلا تانايبلا ريفشت كف نم رورملا قرابع فرعت

صارقألاا تاكرحم صئاصخ ةحفص يف ةرفوتملا تازيملا حرش وه دنتسملاا اذه نم فدهلا ."ةبلصلا قلاحلا يف

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

جماربلا رادصإ

•1.3.0.62

SSD صئاصخ نيوكت

ةرادإ < نامألا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا :صئاصخلا ةحفص حتف متي .صئاصخلا < ةنمآلا ةساسحلا تانايبلا

Properties					
	Persistent Settings				
	Current Local Passphrase Type: Default				
	Configuration File Passphrase Control: Unrestricted Restricted				
	Configuration File Integrity Control: Enable				
	Current Session Settings				
	Read Mode: Plaintext Encrypted				
	Apply Cancel Change Local Passphrase				

زاهجلا ناك اذا ام ةيلاحلا قيلحملا رورملا قرابع يف مكحتلا رصنع حضوي :قظحالم .مدختسملا لبق نم قفرعملا رورملا قرابع وأ قيضارتفالا رورملا قرابع مدختسي

.نيوكتلا فلم رورم ةرابع يف مكحتلا لقح يف بولطملا ويدارلا رز قوف رقنا .2 ةوطخلا

ىرخألا ةزەجألل حمسي يذلاو ،نيوكتلا فلم ىلا رورملا ةرابع لسري — ديقم ريغ · . رورملا ةرابع ةفرعمب

 \cdot عنمي يذلاو ،نيوكتلا فلم ىل \cdot اهلاسرا متي نأ نم رورملا ةرابع ديقي — ديقم .رورملا ةرابع ةفرعم نم ىرخألا ةزهجألا

نم ةيامحلا نيكمتل "نيوكتلا فلم لماكت يف مكحتلا" رايتخالا ةناخ ددح .3 ةوطخلا .نيوكتلا فلم يف اهيف بوغرملا ريغ تاليدعتلا

- .فلملا ةءارق ةيفيك طبضل ةغيص ةءارق لقح يف بوغرملا رايخلا رز رقنا .4 ةوطخلا
 - \cdot ةيلاحل قسلجل تامول عم ضرعل يداعل صنل مدختسي يداع صن \cdot
 - \cdot ةسلجلا تامول $oldsymbol{a}$ من $oldsymbol{a}$ ألبق ف $oldsymbol{b}$ من المولى م

نع عجارتلل رمألا ءاغلا وأ ةيلاحلا تارييغتلاب ظافتحالل قيبطت قوف رقنا .5 ةوطخلا .ةحفصلا لخاد اهؤارجا مت يتلا تارييغتلا

ةيلحملا رورملا ةرابع رييغت

ةرادإ < نامألا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا متي .ةيلحملا رورملا ةرابع رييغت قوف رقنا .صئاصخلا < ةنمآلا ةساسحلا تانايبلا :ةيلحملا رورملا ةرابع رييغت ةحفص حتف

Change Local Passphrase					
The minimum requirements for Local Passphrase are as follows: • Should be at least 8 characters up to 16 characters. • Should be at least one upper case character, one lower case character, one numeric number, and one special charactere e.g. #,\$.					
Current Local Passphrase Type: Default					
Current Local Passphrase:	O Default				
	User Defined (Plaintext)	•••••	(14/16 Characters Used)		
	Confirm Passphrase	•••••			
Apply Cancel	Back				

- .ةمدختسملا رورملا ةرابع ةيلاحلا قيلحملا رورملا قرابع عون فصي :قظحالم
 - ةيلحملا رورملا ةرابع لقح نم بولطملا ويدارلا رز رقنا .2 ةوطخلا .
 - .ةيضارتفالا رورملا ةرابع مدختسي يضارتفالا دادعإلا ·
- . قمدختسملا رورمل $\,$ ا قرابع فيرعتب مدختسمل $\,$ ا موقى $\,$ مدختسملا لبق نم فرعم $\,$
- ،لقحلا يف ةبولطملا رورملا ةرابع لخدأف ،مدختسملا فرعم قوف رقنلا مت اذإ .3 ةوطخلا .رورملا ةملك ديكأت لقح يف اهسفن رورملا ةرابع لخدأ مث
 - نع عجارتلل ءاغلٍا وأ اهؤارجٍا مت يتلا تارييغتلاب ظافتحالل قيبطت رتخأ .4 ةوطخلا

.ةحفصلا ەذە ىلع اەۋارجإ مت يتلا تارىيغتلا عىمج

. صئاصخلا ةحفص ىلا قدوعلل فلخلا رتخا أ.5 ةوطخلا

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفين في المعالفين في المعالفين في المعالفين في المعالفين ال