

ةئف ةرادملا تالوحملا ىلع ىلوالا نيوكتلا

200/300

فدهلا

زاهج نم لئاسرلا يقلت يف ةكبشلا لوجم ةمهم لثمتت، ةيساسأ هتافي رعت رثكأ يف ةرداق 200/300 ةلسلسلا نم تالوحملا نوكت. لصتم رخآ زاهج ىلإ اههيجوت ةداعإو لصتم كيدل لوجملا نيوكت قرط دحأ. اديقعتو اصصخت رثكألا ماهملا نم ديدعللا ذيفنت ىلع لاقملا اذه حرشي. ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو وأ ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو مادختسا وه لوجمب صاخلا IP ناو نع نيوكتو (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوصولا ةيفيك 200/300 ةلسلسلا نم رادم.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

• SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالوحملا

جماربلا رادصا

• v1.2.7,76

(GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوصولا

لوجملا لبقوي. هليغشتل ةقاطلاب ديوزت ةدحوب لوجملا ليصوتب مق 1. ةوطخلا 100-240V. قاطن يف ةيتلوفلا

رخآلا فرطلاو كيدل رتوي بمكلا تترثي لبك يف فرط دحأ ليصوتب مق 2. ةوطخلا لوجملا ىلع رفوتم ذفنمب

اهسفن ةيعرفلا ةكبشلا يف IP ناو نع مادختساب رتوي بمكلا نيوكتب مق 3. ةوطخلا نيوتقيرطلا ىدحإ لوجملا صاخلا IP ناو نع ب ةصاخلا

- كيتاتسا نكاس IP ناو نع كب صاخلا رتوي بمكلا نيوي عتب مق — كيتاتسا نكاس حاتفملا نم ناو نع ريصقتلا. لوجملا ب ةصاخلا اهسفن ةيعرفلا ةكبشلا يف نيوبو مادختسالا دي ق سئل نوكي نأ ناو نع تترتخأ يغبني تنأ كلذل، 192.168.1.254 - 192.168.1.2

• مدخ نبي عيس . رتوي بم كل او لوح مل نم لك ب لصت مل DHCP مدخ مدختسأ — يكي ماني د
لوح مل IP نيوان عو رتوي بم كل DHCP

رشؤم نإف ،مدختسالا دي ق عنص مل اب صاخلا يضارت فال IP ناو نع نو كي ام دن ع :ةظحال م
يضارت فال IP ناو نع نكي مل اذا . رارم تساب رضألا نولل اب ضموي ماظنل اب صاخلا LED
تبات رضأ ماظنل اب صاخلا LED رشؤم لظيس ف ،مدختسالا دي ق

بوي و ضرعتسم ةذفان حت ف . 4 ةوطخال

حات فم يل ع طغضا و نيوان ع الا طيرش ي ف لوح مل اب صاخلا IP ناو نع لخدا . 5 ةوطخال
: رادمل لوح مل لوخد لي جست ةحفص حت ف متي . لخال



وه يضارت فال مدختس مل مسا . مدختس مل مسا لقح ي ف مدختس مل مسا لخدا . 6 ةوطخال
cisco.

cisco . هه ةيضارت فال رورملا ةملك . رورملا ةملك لقح ي ف رورملا ةملك لخدا . 7 ةوطخال
فرخال ةلحل ةساسح رورملا تاملك

ةغلل ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةبولطملا ةغلل رتخأ . 8 ةوطخال

زاهجلا يل لوخدلا لي جستل لوخدلا لي جست يل رقنا . 9 ةوطخال

حات فملا نم ناو نعلا تريغ

تبات لك شب TCP/IP تاداعل ني عت : 1 ةقيرطال

امك لوخدلا لجسو لوح مل (GUI) ةيموسرلا مدختس مل ةهجاو يل لوصول اب مق . 1 ةوطخال
Access the Graphical User Interface (GUI) مسقلا ي ف حضوم وه

: أدبي لصحي ةحفصل حت ف متي . أدبي لصحي ةقطق . 2 ةوطخال

Getting Started

This page provides easy steps to configure your device



Initial Setup

[Change Management Applications and Services](#)

[Change Device IP Address](#)

[Create VLAN](#)

[Configure Port Settings](#)



Device Status

[System Summary](#)

[Port Statistics](#)

[RMON Statistics](#)

[View Log](#)

Other resources: [Support](#) | [Forums](#)



Do not show this page on startup

ةحفص حتف متي .جاتفملا نم ناونعلا ريغي نا ناونع ةادا تريغ ةققوط .3 ةوطخلا
ةهجو IPv4:

IPv4 Interface

Management VLAN:

IP Address Type: Dynamic Static

✱ IP Address:

✱ Mask: Network Mask Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

ةزهألل طقف نوكيس .ةلدسنم ةمئاق VLAN ةرادإلا نم مقر VLAN ترتخأ .4 ةوطخلال ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو لىل لوصول لىل ةرداق ةرادإلا VLAN ةكبش لىل ةدوجومل لىل ةكبش VLAN ةلاقمل عجار .VLAN1 حاتفملا نم VLAN ةرادإ ريصقتلا .لوحملل (GUI) VLANs. عم ةدعاسم لل حاتفم ةرادإ 200/300 sery لىل

ناونع ايودي نيي نأ لاجم عون ناونعلا يف رز يكي تاتسإ نكاس لا تقطقط .3 ةوطخلال

لاجم ناونع ناونع يف حاتفملا نم بوغرمل ناونعلا تلخد .4 ةوطخلال

ةكبشلا عانق ديدحتل ةمدختسمل ةقيرطلا عم قفاوتي يذلا وي دارلا رز رونا .5 ةوطخلال عانقلا لقي يف ةيعرفلا

يرادإلا ددحي نأ لمعتسي بولسألا عم لثامي نأ رز يكلسال لا تقطقط .6 ةوطخلال لاجم لخدم ريصقت ةرادإلا يف لخدم ريصقت

- IP ناونع عانق لخدأ — ةكبشلا عانق
- IP ناونع ةئداب لوط لخدأ — ةئدابلا لوط
- ةيضا رتفال ةبواب صاخلا IP ناونع لخدأ — مدختسمل لبق نم فرعم
- ةيضا رتفال ةبواب ةي راي تخإ متي مل اذا .ةيضا رتفال ةبواب ةي نيوكت متي نل — none

لوحم ل ة يعرف ال IP ة كبش جراخ ة دوجوم ال ة زه ج أ ل اب ل اص ت ال ا نم لوحم ل ا ن ك م ت ي ن ل ف

ت ا د ا د ع ال ا ظ ف ح ل ق ي ب ط ت ي ل ع ر ق ن ا 7. ة و ط خ ل ا

ا ي ك ي م ا ن ي د TCP/IP ت ا د ا د ع ا ن ي ي ع ت : 2 ة ق ي ر ط ل ا

ا م ك لو خ د ل ا ل ج س و لو ح م ل ل (GUI) ة ي م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ة ه ج ا و ي ل ا ل و ص و ل ا ب م ق 1. ة و ط خ ل ا
Access the Graphical User Interface (GUI). م س ق ل ا ي ف ح ص و م و ه

: ا د ب ي ل ص ح ي ة ح ف ص ل ا ح ت ف م ت ي . ا د ب ي ل ص ح ي ة ق ط ق ط 2. ة و ط خ ل ا

Getting Started

This page provides easy steps to configure your device



Initial Setup

[Change Management Applications and Services](#)

[Change Device IP Address](#)

[Create VLAN](#)

[Configure Port Settings](#)



Device Status

[System Summary](#)

[Port Statistics](#)

[RMON Statistics](#)

[View Log](#)

Other resources: [Support](#) | [Forums](#)



Do not show this page on startup

ةحفص حتف متي .جاتفملا نم ناونعلا ريغي نا ناونع ةادا تريغ ةققوط .3 ةوطخلا
ةهجو IPv4:

IPv4 Interface

Management VLAN:

IP Address Type: Dynamic
 Static

* IP Address:

* Mask: Network Mask
 Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined
 None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

طوقف نوکيس VLAN ةكبش ةراد ةلدسنملا ةمئاقلا نم VLAN مقرر تخأ. 4 ةوطخل مدختسملا ةهجاو ىلى لوصولى لىع ةرداق ةيرادلإا VLAN ةكبش ىلىع ةدوجوملا ةزهجالل VLAN ةلاقملا عجار. VLAN1 حاتفملا نم VLAN ةرادى رىصقتلا. لوجملل (GUI) ةيموسررلا VLANs عم ةدعاسملا حاتفم ةرادى 200/300 sery لىل لىكشت

IP ناوع نييىتل IP ناوع عون لوق ي في كييمانيدلا وي دارل رز قوف رونا. 5 ةوطخل كييمانيد لكش ب

ناوع ديىتل نالآ IP ناوع ديىتل لوق ي في enable رايىتخالا ةناخ دح (يرايىتخا). 6 ةوطخل لوجملاب صاخلا IP

ةلاقملا عجار. يىئاقلا نىوكتلا ةزيم ةلا DHCP ربع يىئاقلا نىوكتلا لوق رهظي لىل (DHCP) فيضملا كييمانيدلا نىوكتلا لوكوتورب مداخل يىئاقلا نىوكتلا تامولعمل نم ديزم لىل لوصحلل 200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا تالوجملا

تادادعلا ظفحل قيىبطت لىل رونا. 7 ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل