

# ىلع ةيئوضلا ةيظمنلا ةدحولا ةلاح ضرع 200/300 Series ةرادملا تالوحملا

## فدهلا

SFP لابقس/الاسرا زاهج ليصوت ةينام 200/300 ةئف ةرادملا تالوحملا كل حيتت تالبك ليصوت له ةصاخلا ةيئوضلا تادحولا يف (ليصوتلل لباق مچحلا ريغص) ةيئوضلا فايلا لباك و لابقسالا او لاسرالا زاهج ليصوت درجمب . ةيئوضلا فايلا ةيظمنلا ةدحولا ةلاح ءحفص كل رفوت ، لوحملا ةيئوضلا ةدحولا يف ححص لكشب لاصتالا اذ ةرادا ىلع كدعاست يتلاو ، يرضبلا لاصتالا ةيلاحلا تامولعمل ةيئوضلا مادختساب اهالصل او لاصتالا اذ ءاطخأ فاشكتسا كئكمي ، لشف ثودح ةلاح يف ، اضيا ةيئوضلا ةيظمنلا ةدحولا ةلاح تامولعم

ةيئوضلا ةدحولا ةلاح نع ةمدقملا تامولعمل حرش وه ةداملا هذه نم فدهلا

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

## جماربالا رادصا

· رادصا 1.3.0.62

## ةيئوضلا ةيظمنلا ةدحولا ةلاح ضرع

حرشي و ، ةيئوضلا ةيظمنلا ةدحولا ةلاح ءحفص ىلا لوصولا ةيفيك مسقلا اذ حضوي 200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا ىلع ةمدقملا ءفلتخمل تامولعمل

Administration رتخاو بيولا نيوكتل ءدعاسملا ءادالا ىلا لوخدلا ليچستب مق 1. ءوطخلا ةدحولا ةلاح ءحفص رهظت . ةيئوضلا ةدحولا ةلاح > (تاصيخش) > Diagnostics > (ءرادا) :  
ةيئوضلا ةيظمنلا

## Optical Module Status

Optical Module Status Table								
Port	Temperature	Voltage	Current	Output Power	Input Power	Transmitter Fault	Loss of Signal	Data Ready
GE19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GE20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

هؤىءوضلا ةىطمنلا ةءءولا ةلاء لوءء ىف ةىللاءلا ءامولءملا ضرء مءى

- هب SFP لابقءسالاو لاسرالا زاء لىصوء مءى ىءلا ءفنملا مقر ضرءى — ءفنم اىلاء.
- لابقءسالاو لاسرالا زاء هب لمءى ىءلا ةىوئملا ةراءلا ةءرء ضرءى — ةراءلا ةءرء.
- لابقءسالاو لاسرالا زاء هب لمءى ىءلا ىئابرهءلا ءءلا ضرءى — ىبرهءلا ءءلا.
- SFP لبق نم كلهءسملا راءءلا راءقم ضرءى — ىلاءلا.
- ةلسرمل ةىءوضلا ةءاطلا ةىمء ضرءى — ءارءالا ةءاط.
- ةملاءسملا ةىءوضلا ةءاطلا ةىمء ضرءى — لاءءالا ةءاط.
- زاء ةءساوب هنع ءالءالا مء ىءلا ةراءالا ناءقم ضرءى — لاسرالا زاء اءء .  
ىءءا ءقم مء) ةءىءص لءءلا اءه مءى ءوءء نأ ءكمى .ءءب نء لابقءسالا/لاسرالا  
(N/S) ةراءلا ءءواء ال وءا (ءراءلا ةىءا ءقم مءى مل) ةئءاء وءا (ءاراءالا
- ىلاءملا SFP ةءساوب هنع ءالءالا مء ىءلا ةراءالا ناءقم ضرءى — ةراءالا ناءقم .  
ءقم مءى مل) ةئءاء وءا (ءاراءالا ىءءا ءقم مء) ةءىءص لءءلا اءه مءى ءوءء نأ ءكمى  
(ءراءلا ةىءا
- اءه مءى ءوءء نأ ءكمى .ال مء لىءءءلا ءىء SFP ناء اءا ام ضرءى — ءاناءىل ءزءا .  
(ءىءاىلمء رىء) ةئءاء وءا (ءىءاىلمء) ةءىءص لءءلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عدد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا