

لوكونورب ربع ةتباتال جماربال ةيقرت ةئف ةرادمال تالوومال لىل HTTP/HTTPS 200/300

فدهل

رفوت نا نكمي. هفئاظوو لوومال تالولم ع يف مكحتي يذلا جمانربال وه تباتال جمانربال
ءاظألل تالوال صا ةديج تازيمو انسحم انام اهتيقرت تمت يتل ةتباتال جماربال
ءادلل تايقرتو.

تالوومال لىل تباتال جمانربال ةيقرت ةيفيك حيصوت وه دننسمال اذه نم فدهل
(HTTP/HTTPS) بيولا ةهجاو ليومت ةادأ ماخذتس لال خ نم 300 و 200 ةئف ةرادمال

قيبطتلل ةلباقال ةزهجال

- SF/SG 200 ةلسلس عيمحتلل ةلباقال ةرادمال تالدمال
- SF/SG 300 ةلسلس ةرادمال تالدمال

جماربال ليزننل URL ناوع

- [200 Series ةرادمال تالدمال](#)
- [300 Series ةرادمال تالدمال](#)

تباتال جمانربال نم رادصا ثدحا ليزنن نم دكأت: ةظحالم

ةغلل/ةتباتال جماربال يطايتحإ خسن/ةيقرت

ةغلل فلم/تباتال جمانربال تيبتت

ةرادا > ةرادا رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسمال ةادلل لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخال
ةحفص حتف متي. ةغلل/ةتباتال جماربال يطايتحإ خسن/ةيقرت > تافلما
ةغلل/ةتباتال جماربال يطايتحال خسنل/ةيقرتلا

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS

Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

 File Name:

Browse...

Apply

Cancel

لقنللا ةقيرط ل قح يف HTTP/HTTPS لوكوتورب ربع رزلا قوف رقنا 2. ةوطخللا

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP

via HTTP/HTTPS

Save Action: Upgrade

Backup

File Type: Firmware Image

Boot Code

Language File

 File Name:

Browse...

Apply

Cancel

ءارجإلا ظفح لقح يف ويءارلا ةيقرت رز قوف رقنا 3 ةوطخلا

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS

Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

⚙ File Name:

Apply

Cancel

TFTP لوقن ةقيرط مادختسا لال خ نم طقف يطايتحال خسنلا ءارجاب حمسي :ةطحالم

في ةقيرتلل بولطملا فلملا عون عم قفاوتي يذلا يلدابتلا رزلا قوف رقنا .4 ةوطخال
فلملا عون لوقح

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS

Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

⚙ File Name:

Browse...

Apply

Cancel

يلااتلا وحنلا ىلع ةحاتملا تارايلخا ديحت متي:

- وه تباثلا جمانربلا . تباثلا جمانربلا ةيقرت متتس — تباثلا جمانربلا ةروص تباثلا جمانربلا فرعي . هئاظوولوحملا تايلمع يف مكحتي يذلا جمانربلا ةروصلاب اضيا
- حمسي يذلا سوماقلا وه ةغللا فلم . ةغللا فلم ةيقرت بجي — ةغللا فلم ةدحمل ةغللاب ذفاونلا ضرب

ةغللا/ةتباثلا جمانربلا فلم حتفاو...ضارعتسا قوف رقنا وأ فلم راسم لخدا 5. ةوطخلا

ريحت ةذفان رهظت . قيبطت قوف رقنا 6. ةوطخلا

Active Image

Active Image: Image 1
Active Image Version Number: 6.2.10.18
Active Image After Reboot: 6.2.10.18
Active Image Version Number After Reboot: 1.3.7.18

Apply

Cancel

ةداعإ دنع هم ادختسإ متيس يذلا تباثلل جمانربلا رايتخال قيبطت قوف رونا 3. ةوطخال لوجملا ديهمت

لدبملا ليغشت ةداعإ

لوجملا ديهمت ةداعإ بجي، هتيقورت تمت يذلا تباثلل جمانربلا رادصا قيبطت متي يكل طقف ةغل فلم هثيدحت مت يذلا فلملا ناك اذا لوجملا ديهمت ةداعإ مزلي ال

ةداعإ > ةرادإ رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالال لوجملا ليغشتب مق 1. ةوطخال ليغشتلا ةداعإ ءحفص رهظت. ديهمتلا

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Clear Startup Configuration File

Reboot

To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.

Reboot to Factory Defaults

نيوكت فذحل ليغشتلا ادب نيوكت فلم حسم رايتخالال ءناخ دح (يرايتخال). 2. ةوطخال لكشب لوجملا موقبي، رايتخال اذه نيكمت عم. لوجملا ديهمت ةداعإ درجمب ليغشتلا ادب تانيوكت نم لك فذح متيس هنأل ءيضارتفالال عنصملا تاداعإ طبض ةداعإب ياساسأ ديهمتلا ةداعإ دنع ليغشتلا اول ليغشتلا

تباثلل جمانربلا قيبطت متي و لوجملا ديهمت ةداعإ متت. reboot. ةوطخال 3. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل