

تالوحملا ىلع فصاوعلا يف مكحتلا نيوكت 200/300 Series ةرادملا

فدهلا

لك ىلإ هل سرى وراطلال نم ةخسن ب موقى حاتفملا ، راطا نم عون ي أ حاتفم ملتسى ام دنع مكحتلا متي مل اذا . ةفصاع رورم ةكرح يف تي ه نأ عىطتسى طاشن اذه ، بسانم ءانيم يف يظولل ءادال ام برو لوحملا لىطعت اهنكم يف ، لوحملا يف رورملا ةكرح فصاوع يف دحي يذلاو ، كيدل لوحملا يف ةفصاعلا يف مكحتلا نيوكت كمنم . ةكبش لل لمالكلا متي ، لصافلا دحلا ةميق ىلإ لوصولل متي ام دنع . لوحملا لخدت يتلا تاراطال ددع نم ذفنم لل نكمي ، كلذ دعب . دحلا لفسأ رورملا ةكرح لدعم ضفخن يىتح ذفنملا رطح . ةيداعلا هتطشنأ فانئتسا

تالوحملا ىلع فصاوعلا يف مكحتلا نيوكت ةيفيك حرش وه ةلاقملا هذه نم فدهلا 200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا

قىبطلل ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

جماربلا رادصا

•1.3.0.62

ةفصاعلا يف مكحتلا نيوكت

نم ةرادملا تالوحملا ىلع فصاوعلا يف مكحتلا نيوكت ةيفيك مسقلا اذه حرشي 200/300 ةلسلسلا

دحاو ذفنم ىلع ةفصاعلا يف مكحتلا نيوكت

دحاو ذفنم ىلع ةفصاعلا يف مكحتلا نيوكت ةيفيك يعرفلا مسقلا اذه حرشي

Security>Storm رتخاو بىولا ةئيه تل ةدعاسملا ءادال ىلإ لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخللا

ةفصاعال يف مكحتال ةحفصحتف متي Control.

Storm Control

Storm Control Table Showing 1-10 of 26 10 per page

Entry No.	Port	Storm Control	Storm Control Rate Threshold (Kbits/sec.)	Storm Control Rate Threshold (%)	Storm Control Mode	
<input type="radio"/>	1	GE1	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	3	GE3	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	5	GE5	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input checked="" type="radio"/>	6	GE6	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	7	GE7	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	8	GE8	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	9	GE9	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	10	GE10	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only

Copy Settings... Edit... [1-10] [11-20] [21-26]

ةفصاعال يف مكحتال ني كمت يف بغرت يذلا ذفنم لل رايتخال رز قوف رقنا 2. ةوطخال هيلع.

ةفصاعال مكحت رصنع ريرحت ةذفان رهظت .ريرحت قوف رقنا 3. ةوطخال

Interface: Port GE6

Storm Control: Enable

Storm Control Rate Threshold: 5000 kbits/sec. (Range: 3500 - 1000000, Default: 100000)

Storm Control Mode:

- Unknown Unicast, Multicast & Broadcast
- Multicast & Broadcast
- Broadcast Only

Apply Close

ن.ني كمت رايتخال ةناخ دح ،ةفصاعال يف مكحتال ل قح يف 4. ةوطخال

يف تاراطال ددع ل اذباب مق ،ةفصاعال يف مكحتال لددم دح ل قح يف 5. ةوطخال ذفنم ل اهجالع اي نأ ديرت يتل ةيناثل/كbits

يل ي امم دحاو قوف رقنا ،ةفصاعال يف مكحتال عضو ل قح يف 6. ةوطخال

نأ راطال عون تنأ فرعي ال نإ راخي اذه تقطقط — unicast, multicast & broadcast لوهجم . ةدراول تاراطال لك يلع ل صافال دحل راخي اذه قبطي .ملتسي انايمل

· يلج ى صقألا دحلا لوحملا قبطي كلذل رايلخلا اذه قوف رقنا — ثبل او ددعتملا ثبل ا
طقف ثبل او ددعتملا ثبل تاراطا

· ثبل تاراطا يلج ى صقألا دحلا لوحملا قبطي كلذل رايلخلا اذه قوف رقنا — طقف ثبل
طقف.

قبطت قوف رقنا 7. ةوطخلا

ةددعتم ذفانم يلج فصاعلا يف مكحتلا

ذفانم يلج فصاعلا يف مكحتلا نيوكت قبطت ةيفيكي يعرفلا مسقلا اذه حرشي
ةددعتم.

Security>Storm Control رتخاو بوللا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
فصاعلا يف مكحتلا ءحفص حتف متي. Control.

Storm Control						
Storm Control Table						
Showing 1-10 of 26 <input type="text" value="10"/> per page						
	Entry No.	Port	Storm Control	Storm Control Rate Threshold (Kbits/sec.)	Storm Control Rate Threshold (%)	Storm Control Mode
<input type="radio"/>	1	GE1	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	3	GE3	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	5	GE5	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input checked="" type="radio"/>	6	GE6	Enabled	5000	0.5	Multicast & Broadcast
<input type="radio"/>	7	GE7	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	8	GE8	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	9	GE9	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	10	GE10	Disabled	100000	10.0	Broadcast Only

[\[1-10\]](#) [\[11-20\]](#) [\[21-26\]](#)

ةددعتم ذفانم يلج هب صاخلا نيوكتلا قبطت ديرت يذلا ذفنملا قوف رقنا 2. ةوطخلا

خسنلا تاداعا ةذفان رهطي. تاداعا إل خسن يلج رقنا 3. ةوطخلا

Copy configuration from entry 6 (GE6)

to: (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

Apply

Close

بغرت يتال ذفانملا لخدأ،، إلى 6 (GE6) لخدالال نم نيوكتالال خسن لقحلالا يف 4. ةوطخال
هقوق رقنلال مت يذلال ذفنملااب صاخلال ةفصاعلالا يف مكحتلال نيوكت قيبتت يف
وأ 3 وأ 2 وأ 1: لالاملا لابس لعل) ذفنملا مسا وأ مقرب ذفنم لك لالخدإ كنكمي. اقبسم
للابس لعل) مسالا وأ مقرلا بسح ذفانملا نم قاطن لالخدإ كنكمي وأ (GE8 وأ GE2 وأ GE1
ةلصافب ذفانملا ماقراً لصف نكمي. (GE7-GE10 وأ 7-10: لالاملا

قيبتت قوف رقنالا 5. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ن م دخت سمل م عد ى وت م م دقت ل م رشب ل و
امك ة قى قد نوك ت نل ةللأل مچرت ل ضفأ نأ ة ظحال م ى چرئى . ة صاأل م هت غل ب
Cisco ىلخت . فرت م مچرت م ا م دقت ى ت ل ةل فارت حال ة مچرت ل م لاعل و ه
ىل ا مئاد عوچرلاب ى صؤت و ت امچرتل هذه ة قد ن ع اهت ىل وئى س م
Systems (رفوتم طبارل) ىل صأل ى زىل چنل ا دن تسمل