

ةرادملا تالوحملا ىلع 802.1X صئاصخ نيوكت 200/300 Series

فدهلا

تالوحملا نم نامألا مسق ي IEEE 802.1X راي عمب ةصاخلا صئاصخلا ةحفص رفوت
ةقداصم IEEE 802.1X راي عم حيتي .ةقداصم لل ةفلتخم تاراخي 200/300 Series ةرادملا
مت ةددحم ةكبش ي ف دوجوملا مدختسملا ىلع بجي .ذفانملا ىلع ةمئاقلا ني مدختسملا
كنكمي .ةكبشلا ربع تانايبلا لاسرلا ةلمكلا ةقداصملا راطتنا اهب 802.1X ني كمت
نيوكت ةيفي لاقملا اذه حرشي .ذفانملا ةقداصملا ةقيرط ءاشن او 802.1X ني كمت
200/300 .ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا ىلع 802.1X صئاصخ

قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالوحملا

جماربال رادصا

•3.1.0.62

802.1x صئاصخ ةئيهت

802.1X صئاصخ تاملعم فيرعت

> ني ماتلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
:صئاصخلا ةحفص حتف متي .صئاصخلا > 802.1X

Properties

Port-Based Authentication: Enable

Authentication Method: RADIUS, None

RADIUS

None

Guest VLAN: Enable

Guest VLAN ID:

 Guest VLAN Timeout: Immediate

User Defined sec. (Range: 30 - 180)

Apply

Cancel

VLAN Authentication Table

	VLAN ID	VLAN Name	Authentication
<input type="radio"/>	10	test	Enabled

Edit...

لقح ني كمت نم ققحت ،ذفنم الى ةدنتسم ال 802.1x ةقداصم ني كمت ل 2. ةوطخل

ذفنم الى ةدنتسم ال ةقداصم ال

ةقيرط ل قح يف ةبولطم ال ةقداصم ال ةقيرط ل فدارم ال رايل رز الى رقا 3. ةوطخل

يه ةحاتم ال تارايل ال .ةقداصم ال

· RADIUS مداخل بحتسي مل اذا .RADIUS مداخل مداخلتساب ال ةقداصم ال — نودب ،RADIUS ةقداصم نود ةلصت ال ةزهجالاب حامس ال متي

· RADIUS مداخل بحتسي مل اذا .طقف RADIUS مداخل ربع ني مدختسم ال ةقداصم — RADIUS ني مدختسم ال نم تامدخال ضفر متيس ،RADIUS

· عيمل حامس ال متي ،ني مدختسم ال ةبولطم ةقداصم دجوت ال — ايش ال . ني مدختسم ال

كب صاخل ني وكت ال ظفحل قي بطت قوف رقا 3. ةوطخل

هيلع قداصم ال ريغ VLAN ةكبش ني وكت

ففيض VLAN اذ مل ام VLAN ىل ذفنم ىقلتي ال عيطتسي هب حرصم ريغ ءانيم
تاكبش ةقداصم ةيفي ك مسقلا اذ حرشى VLANs. اذ ةقداص عيطتسي تنأ VLAN.
200/300 Series ةرادملا تالوحملا ىل ع VLAN

> نيمأتل ارتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
صئاصخلا ةحفص حتف متي .صئاصخلا > 802.1X

Properties

Port-Based Authentication: Enable

Authentication Method: RADIUS, None
 RADIUS
 None

Guest VLAN: Enable

Guest VLAN ID:

Guest VLAN Timeout: Immediate
 User Defined sec. (Range: 30 - 180)

VLAN Authentication Table

VLAN ID	VLAN Name	Authentication
<input checked="" type="radio"/> 10	test	Enabled

نأ دبرت تنأ VLAN لا نم ىكلسال رز تقطوط ، ةلواط ةقداصم VLAN لا تحت 2. ةوطخلا
ةيوه ةحص نكمي

ريرحت ةذفان رهظت .ريرحت قوف رقنا 3. ةوطخلا

VLAN ID:	10
VLAN Name:	test
Authentication:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable

ىل ع ةقداصم ل نىكمت ل نىكمت راي تخال ةناخ دح ، ةقداصم ل ل قح ي ف . 4 ةوطخال
ةراتخم ل VLAN ةكبش

كب صاخال نىوكت ل ظفحل قىب طت قوف رونا . 5 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل