

تالوحملا ىلع SmartPort صئاصخ نيوكت 200/300 Series ةرادملا

فدهلا

ةرادملا تالوحملا ىلع SmartPort صئاصخ نيوكت ةيفيك حرش وه ةلاقملا هذه نم فدهلا وركام تادحو ةكراشملة بسانم ةقيرط Smartport ةزيم دعت 200/300 ةلسلسلا نم مت يتلا رماوألل يذيفنت صن وه Smartport وركام . ةلصتملا ىرخألا ةزهجال عم نيوكتلا ىلع Smartport وركام تادحو قيبطت نكمي . نيعم دادع قيبطتلة هجاو ىلع انه نيوكت لبق ةهجاوب هطبر متيل زاهج Auto Smartport رظتني . ايئاقلت وأ تباث لكشب تاهجاو لا وركام قيبطت

قيبطتلة للاقلا ةزهجالا

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

جماربالا رادصا

•1.3.0.62

Smartport صئاصخ نيوكت

> Smartport رتخاو بيولا نيوكتلة دعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال
:صئاصخلال ةحفص حتف متي . صئاصخ

Properties

Telephony OUI is currently disabled. Auto Smartport and Telephony OUI are mutually exclusive.

Administrative Auto Smartport:	<input type="radio"/> Disable	Operational Auto Smartport:	Disabled
	<input type="radio"/> Enable		
	<input checked="" type="radio"/> Enable by Auto Voice VLAN		
Auto Smartport Device Detection Method:	<input checked="" type="checkbox"/> CDP	Operational CDP Status:	Enabled
	<input checked="" type="checkbox"/> LLDP	Operational LLDP Status:	Enabled
Auto Smartport Device Detection:	<input type="checkbox"/> Host		
	<input checked="" type="checkbox"/> IP Phone		
	<input checked="" type="checkbox"/> IP Phone + Desktop		
	<input checked="" type="checkbox"/> Switch		
	<input type="checkbox"/> Router		
	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless Access Point		

Apply

Cancel

ةحاتملا وي دارلا رارزأ دحأ قوف رقنا Administrative Auto Smartport، ل قح يف 2. ةوطخلال Smartport: نيوكتل

· ل و ح م ل ا ل ع Smartport ل ي ط ع ت — ل ي ط ع ت

· ا ي و د ي Smartport ة ز ي م ن ي ك م ت — ن ي ك م ت

· Smartport تازيم قبطنت — ةيئاقللتل ةي وتوصل ال VLAN ةكبش ةطساوب ني ك م ت .
يضا رت فالال نيوكتل وه . ةيئاقللتل ةي وتوصل ال VLAN ةكبش نيوكت ةلاح يف طقف

ةكبش نيوكت ةلاقملا ال ع ج را ، ةيئاقللتل ةي وتوصل ال VLAN ةكبش نيوكتل : ةطخال م
نم ديزم ال ع ل و ص ح ل ل 200/300 ةلسلسل نم ةرادملا تال و ح م ل ا ل ع ةي وتوصل ال VLAN
تامول عملا

ةرفوتملا راي تخالال تاناخ دح، Auto Smartport، زاهج فاشتك ةقيرط ل قح يف 3. ةوطخلال
ةكبش ال ع ل ا ه ج فاشتك ال

· نم صاخ تاناي ب طاب ترا لوكوتورب وه Cisco (CDP) فاشكتسأ لوكوتورب — CDP
ةرشابم ةلصتملا Cisco ةزهجأ ل و ح تامول عملا ةكراشمل مدختسي Cisco

· م ن ي دروملل د ي ا ح م ل و ك و ت و ر ب وه (LLDP) طاب ترالا ةقبط فاشتك لوكوتورب — LLDP
ةرواجملا ةزهجال اهتي وه نع نالعال ةكبش ال ع ل ا ه ج ل ب ق نم همادختسا

فاشتك لوكوتورب و CDP لوكوتورب ل و ح تامول عملا نم ديزم ال ع ل و ص ح ل ل : ةطخال م
Cisco فاشكتسأ لوكوتورب صئاصخ ةرادا تالاقملا ال ع ج را ، (LLDP) طاب ترالا يوتسم

ةقبط فاشتكا لوكوتورب صئاصخ نيوكتو تالوحم لل 300 ةلسلسلا ىلع (CDP) 200/300 Series ةرادملا تالوحملا ىلع طابترالا

عونب ةصاخلا رايخالا تاناخ دح، "Auto Smartport زاهج فاشتكا" ل قح يف 4. ةوطخلا ةحاتملا تاراخيلا. تاهجاولا ىلإ وركامل تادحو نييعتب Auto Smartport موق يذلا زاهجلا يه:

- ةيناكمإب زيمتي مدختسملل لومحم رتويبمك وأ رتويبمك زاهج ي — فيضملا .
LLDP لوكوتورب
 - LLDP وأ CDP ىلع رداقلا تنرتنإلا لوكوتورب فتاه — تنرتنإلا لوكوتورب فتاه .
 - فتاه وأ تنرتنإلا لوكوتورب فتاه — بتكملا حطس + تنرتنإلا لوكوتورب فتاه .
بتكملا حطس ىلع تبتملا ينيلل تنرتنإلا لوكوتورب .
 - ةنكمملا LLDP وأ CDP تالوحم — لومحلا .
 - LLDP وأ CDP نيكمت عم 3 ةقبطلا زاهج — هوملا .
 - وأ يثالا يوتسمل نم ةيكلساللا لوصولا طاقن — ةيكلساللا لوصولا ةطقن .
LLDP لوكوتورب وأ CDP لوكوتورب ةيناكمإب ةدوزملا ثلثالا يوتسمل
- كب صاخلا نيوكتلا ظفحل قيبطت قوف رقنا 5. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل