

ةلباقلا تالوحملا ىلع فيضم لاصتا رابتخا ةلسلس سيديكتلل SX500

فدهلا

فيضم ىلا لوصولنا نكمي ناك اذا ام رابتخال مدختست ةادأ نع ةرابع لاصتالا رابتخا رابتخا نوكي . رخأ زاغ ىلا لوحملا نم ةلسررمل مزحلل ةلحرلا تقو ىلامج سايقلو ديغب ىددرتلا قاطنلا ضرع وأ ةكبشلا لاصتا ءاطخأ فاشكتسا دنع اديفم لاصتالا SX500 Series لوحملا ىلع لاصتا رابتخا ءارجا ةيفيكة ةلاقملا هذه حضوت . اءحالصاو Stackable Switch.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- سيديكتلل ةلباقلا SX500 تالدم ةلسلس

جماربالا رادصا

- 1.3.0.62

SX500 Series رادم لوحم ىلع لاصتالا رابتخا

رابتخا > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال لاصتالا رابتخا ةحفصحتف متي . لاصتالا :

Ping

Host Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address	<input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6	<input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Link Local	<input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	FE2	
Host IP Address/Name:	<input type="text"/>	
Ping Interval:	<input checked="" type="radio"/> Use Default	<input type="radio"/> User Defined <input type="text"/> mS (Range: 0 - 65535, Default: 2000)
Number of Pings:	<input checked="" type="radio"/> Use Default	<input type="radio"/> User Defined <input type="text"/> (Range: 1 - 65535, Default: 4)
Status:		

ةطساوب فيضملا زاغلا ديحت ام قوف رقنا ، فيضملا فيرعت لقح في 2. ةوطخلال 6. ةوطخلال ىلا ىطختلاب مقف ، مسالا قوف رقنلا مت اذا . مسالاب وأ IP ناوع

- رابتخالل فيضم مس ديحت ديتر تنك اذا اذه وي دارل رز رقنا — مسالاب
- لاصتالا رابتخا ىلا IP ناوع نييعت ديتر تنك اذا اذه وي دارل رز رقنا — IP ناوع بسح

ىلا ادانتسا 6 رادصالا وي دارر ز وأ 4 رادصالا وي دارر ز ام رقنا ، IP رادصا لقح في 3. ةوطخلال

في 4 رادصإل قوف رقنلا مت اذا 7 ةوطخلال ي طخت (IPv4 أو IPv6) فيضم لل IP ناوع عون لقل اذه.

Ping

Host Definition: By IP address By name

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface: FE2

Host IP Address/Name: fe80::1234:1234:5678

Ping Interval: Use Default User Defined 500 ms (Range: 0 - 65535, Default: 2000)

Number of Pings: Use Default User Defined 10 (Range: 1 - 65535, Default: 4)

Status:

Activate Ping Cancel

ةوطخلال في IPv6 راي تخإ مت اذا IP رادصإ لقل نم بولطم لل IP رادصإ قوف رقنا 4. ةوطخلال 3، IPv6 نيوانع ءاقتنا رارزا عاونأ دحأ قوف رقنا ف،

- دعي ال دحاو ةكبش طابترإ يل عة فيضم لل تائي ب لل IPv6 ناوع ددحي — يلحمل طابترال ةكبش لل يل ع طقف لاصتال هم ادختسإ نكم يو هي جوت لل الباق يلحمل طابترال ناوع ةي ل حمل.
- نم هي ل لوصول نكم يو يئرم يدأ ال ثبل لل يملع IPv6 عون وه IPv6 ناوع — ي مومع يرخأ ل تاكبش لل.

اهل ابقتسا متي يتل ةه جاول رتخأ ف، IPv6 ناوع عون ل Link Local راي تخإ مت اذا 5. ةوطخلال ةحاتم ل تاه جاول لك نم تائدب يرت دق Link Local Interface ةلدسنم ل ةمئاق ل نم اهي ف هي جوت لل ةلباق ريغ ةي لحم ةه جاي هو، FE80، هي ةي ضارت فال ةئدابل. ةمئاق ل في

نإ تب حس نو كي نأ ةادأل نم ناوع ال، لاجم مسإ/ناوع فيضم لل في تلخد 6. ةوطخلال 2. ةوطخ في مسإ ب تر تخإ نإ ةادأل نم مسإ فيضم لل وأ 2 ةوطخ في ناوع ب تر تخأ

هرظتني يذل تقولا لوط رتخأ، ينمزل ل ل صافال لاصتال رابتخإ لقل في 7. ةوطخلال ةمي قل راي تخال ي ضارت فال ا مادختسإ قوف رقنا. لاصتال رابتخإ مزح نيب ماظن ل لخدأو مدختس م ل لبق نم فرعم قوف رقنا، ال أو. ةي ناث ي لل م 2000 هو، ةي ضارت فال ةي ناث ي لل م 65535 ل 0 نوضغ في هرصح بجي يذلاو، بولطم ل لوطلا

ةي لمع ءارج اهي ف متيس يتل تارم ل ددع رتخأ، لاصتال تارابتخإ ددع لقل في 8. ةوطخلال 4. هو، ةي ضارت فال ةمي قل راي تخال ي ضارت فال ا مادختسإ قوف رقنا. لاصتال رابتخإ في هرصح بجي يذلاو، بولطم ل مقررل لخدأو مدختس م ل لبق نم فرعم قوف رقنا، ال أو 65535 ل 0 نم نوضغ

فيضم لل لاصتال رابتخال "لاصتال رابتخإ طي شنت قوف رقنا 9. ةوطخلال

Ping Counters and Status

Number of Sent Packets:	10
Number of Received Packets:	10
Packet Lost:	0 %
Minimum Round Trip Time:	0 ms
Maximum Round Trip Time:	0 ms
Average Round Trip Time:	0 ms
Status:	Success

ةلأل ةقطنم و لاصتال رابتخا تاداع يف ءئاتنللا ضرع متي

- وأ فيضم ال ال اهلاسا را مت يتل مزحلل يللمجال ددع ال ال ريشي — ةلسرمل مزحلل ددع لاصتال تارابتخا ددع
- فيضم ال ةطساوب ةملمتسم ال مزحلل يللمجال ددع ال ال ريشي — ةملمتسم ال مزحلل ددع
- ةملمتسم ال مزحلل ةبسنن وأ مزحلل دقفل ةيويئم ال ةبسنن ال ال ريشي — ةدوقفم ال مزحلل ال ةلسرمل مزحلل ال
- دحاو راطا هقرغتسي يذلا لقألل تقولا ال ريشي - ةدوعلاو باهذلا تقولا ينذال دحلل اباي او اباهذ ةلحلل
- هقرغتسي يذلا تقولل لصقألل دحلل ال ريشي — ةدوعلاو باهذلا تقولا لصقألل دحلل (اباي او اباهذ) اباي او باهذلا ةلحلل دحاو راطا
- تاراطال اعيمج هقرغتست يذلا تقولا طسوتم ال ريشي - ةدوعلاو باهذلا نمز طسوتم اباي او باهذلا ةلحلل يف
- ةمزح يتح فيضم ال ملمتسي مل اذا. ال م لاصتال رابتخا ءن اذا ام ال — ةلأل ريشت الشف كلذ ربتعي، ةدحاو

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا