

ةلباقلا تالوحملا ىلع SmartPort نيوكت ةلسلس SX500 سىدكتلل

فدهلا

مت اهيلع (مدختسملا لبق نم فرعم وأ) نمضم وركام قيبطت نكمي ةهجاو وه Smartport تابلطتم معدل ةعرسب لوحملا نيوكتل ةلئسو ريفوتل وركاملا تادحو هذه ميمصت لوصولا تابلطتم فلتخت. ةكبشلا ةزهجا نم ةفلتخم عاونأ تازيم مادختساو لاصتالا وأ تنرتنإلا لوكوتورب فتاهب ةلصتم ةهجاو لتناك اذا ةمدخلا ةدوجو ةكبشلا ىلإ (AP) لوصو ةطقن وأ/و هجوم وأ ةعباط.

نم عيمجتلل ةلباقلا تالوحملا ىلع Smartport نيوكت ةيفيك ةلاقملا حضوت SX500 ةلسلسلا.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- سىدكتلل ةلباقلا SX500 تالدبم ةلسلس •

جماربال رادصا

- 1.3.0.62

Smartport نيوكت ءارجا

> Smartport رتخاو، بئولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا صئاصخلا ءحفص حتف متي. صئاصخ

:تاملعمل هذه نيوكت 2. ةوطخلا

- Auto Smartport نيكمتل ىكلسال رز قوف رونا — Administrative Auto Smartport

تارايخال هذه رفوتت .ماع لكشب هليطعت

- disable — تزعج Smartport في حاتفملاي

- ايودي Smartport ةزيم نيكمت — نيكمت

- Enable by Auto Voice VLAN — نيوكت ةلاح في Smartport تازيم ليغشت متي — يضا رتفال نيوكتال وه .ةيئاقلتل ةيتوصل ال VLAN ةكبش

• دراوال LLDP و CDP ناك اذا ام راي تخ ةناخ ددح — يئاقلتل ال SmartPort زاه فاشتكا بولسا (ةزهال) زاهل ال Smartport عون فاشتكال همدختسا متي مزحل نم نيءونل الك و SmartPort لجا نم ةزهال ديحتل لقالا يلع دحاو ذفنم نم ققحتل بجي .ققفرملا يئاقلتل

- CDP — ن صاخ تانايب طابترال لوكوتورب وه Cisco (CDP) فاشكتسا لوكوتورب — Cisco ةرشابم ةلصتمل ال Cisco ةزهال لوح تامولعمل ةكراشمل مدختسي

- LLDP — درومل ديحم لوكوتورب وه (LLDP) طابترال ةقبط فاشتكا لوكوتورب — ةروامل ةزهال اهتيوه نع نالعلل ةكبش ال ةزهال لبق نم همدختسا متي

- لن كمي يتلأزه ألام عون لك لراي تخالال ةناخ ددح — يئاق لالتل SmartPort زاخ فاشتكال موقني نل، هديحت ءاغلإ ةلاخ ي ف. تاه اولال يلع Smartport ءاونأ نييعت Auto Smartport ةهءاوي ألال اذه Smartport عون نييعت ب Auto Smartport.

- LLDP لوكوتورب ةينك مإب دوزم لومحم رتوي بمك وأ رتوي بمك زاخ يأ — فيضملا -

- CDP لوكوتورب يلع رداق لال تنرتنإلال لوكوتورب فتاه — تنرتنإلال لوكوتورب فتاه - LLDP لوكوتورب وأ

- فتاه وأ تنرتنإلال لوكوتورب فتاه — بتكمال حطس + تنرتنإلال لوكوتورب فتاه - بتكمال حطس يلع بتبثمالي نيللال تنرتنإلال لوكوتورب

- اه يلع LLDP وأ CDP نيكم مت ميتل - تالو حمال -

- LLDP وأ CDP ةزيم نيكم مت عم 3 ةقبطلال زاخ -

- لوكوتورب ةينك مإب ةدوزم ثلاثلال وأ يئانثلال يوتسملال نم ةيكلسال لوصو ةطقن - LLDP لوكوتورب وأ CDP

- CDP لىغشت ةلاح ضرعى .يضا رتفا لكشب كلذ نىكمت متي — ةيلىغشت ال CDP ةلاح ، ةلاقم لىل عجرا ، CDP صئاصخ لوح دىزم لة فرعمل
- SX500 Series Stackable تالوحم لىل ع (CDP) فاشك تأسأ لوكوت و رب صئاصخ تاداع | Switches.
- ةلاح لىل ضرعى وهو .يضا رتفا لكشب كلذ نىكمت متي — ةيلىغشت ال LLDP ةلاح ، ةلاقم لىل عجرا ، LLDP صئاصخ لوح دىزم لة فرعمل . LLDP لوكوت و رب لة يلغشت ال

ةلسلس لىل نم تالوحم لىل ع (LLDP) طاب ترالال ةقبط فاشك لوكوت و رب صئاصخ نىوك ت SX500 Series Stackable.

تام لىل عم نىي عت لىل ع اذ لمعى . تارىيغ تال ظفحل قىبطت قوف رونا 3. ةوطخال لىل ع لىل ع ةيمومع ال Smartport .

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةرشة لل و
امك ةقء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءء. ةصا لل مء تل ب
Cisco ةللخت. فرتم مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل و
ىل إأمءاد ءوچرلاب ةصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل لءنل دن تسمل