

ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تاداعل نيوكت ةلسلسلا نم تالوحملا لىل (PoE) تنرثي سيدكتلل ةلباقلا SX500

فدهلا

ةقاطلا عيزوت ةرادب موقت ةزيم يه (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت نود ةيساحنلا تالبالك ربع ةقاطلاب لمعت يتلا ةلصتلم ةزهجالا لىل ةيئابرهكلا ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تاداعل ةحفص كل حيتت. ةكبشلا رورم ةكرح عم لخادتلا حيتي امك. ددحم ذفنم لىل (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا نيكمت تنرثي/ةقاطلا ةيولوا يوتسم ذفانملا حنم لوحملا اذه كل

عوجرلا يجري، تامولعمل نم ديزم. نيوكتلا اذه لامك لىل PoE صئاصخ نيوكت بجي زارط تالوحملا لىل (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ، ةلاقملا لىل SX500 Series Stackable Switches.

(PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تاداعل نيوكت ةيفي ك لاقملا اذه حرشي عيجمكتلل ةلباقلا SX500 ةلسلسلا نم تالوحملا لىل تانايبلا ضرعو.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 Series PoE سيدكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربال رادصا

رادصا 1.2.7.76

تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تاداعل

رتخاو، لوحملا ي ف بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا تاداعل ةحفص رهظت. تاداعل > PoE > ذفنملا ةرادا

Entry No.	Port	PoE Administrative Status	Power Priority Level	Administrative Power Allocation (mW)	Max Power Allocation (mW)	Power Consumption (mW)
1	FE1	Enabled	Critical	30000	31500	0
2	FE2	Enabled	Low	30000	31500	0
3	FE3	Enabled	Low	30000	31500	0
4	FE4	Enabled	Low	30000	31500	0
5	FE5	Enabled	Low	30000	31500	0

ي ةهجالا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم اهنوكت ديرت يتلا ةهجالا عون رتخا 2. ةوطخلا ةيفصتلا لقل.

40	FE40	Enabled	Low	30000	31500	0
41	FE41	Enabled	Low	30000	31500	0
42	FE42	Enabled	Low	30000	31500	0
43	FE43	Enabled	Low	30000	31500	0
44	FE44	Enabled	Low	30000	31500	0
45	FE45	Enabled	Low	30000	31500	0
46	FE46	Enabled	Low	30000	31500	0
47	FE47	Enabled	Low	30000	31500	0
48	FE48	Enabled	Low	30000	31500	0

Copy Settings... Edit...

ررحي ة ققط طول دعي نأ ديرت تنأ ءانيمال نم رز راixel تققط 3. ة وطلال

Interface: Unit/Slot 3/2 Port FE48

PoE Administrative Status: Enable

Power Priority Level: Critical High Low

Administrative Power Allocation: 30000 mW (Range: 0 - 30000, Default: 30000)

Max Power Allocation: 31500 mW

Power Consumption: 0 mW

Overload Counter: 0

Short Counter: 0

Denied Counter: 0

Absent Counter: 0

Invalid Signature Counter: 0

Apply Close

يذلا ذفنمال رتخأ ذفنمال او ةحتفال/ةدحول ةلدسنمال مئاولال نم (يرايخا). ة وطلال
هنيوكت ديرت

·"ةحتفال/ةدحول" ةلدسنمال ةمئاولال نم عيمجال وضع ةحتفال رتخأ — ةحتفال/ةدحول.

·اذه رثؤي. هنيوكت ديرت يذلا ذفنمال رتخأ "ذفنمال" ةلدسنمال ةمئاولال نم — ذفنمال.
هرايخا مت يذلا دحاول ذفنمال لىل طقف

Interface:	Unit/Slot	3/2	Port	FE48
PoE Administrative Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable			
Power Priority Level:	<input type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input checked="" type="radio"/> Low			
Administrative Power Allocation:	30000		mW (Range: 0 - 30000, Default: 30000)	
Max Power Allocation:	31500 mW			
Power Consumption:	0 mW			
Overload Counter:	0			
Short Counter:	0			
Denied Counter:	0			
Absent Counter:	0			
Invalid Signature Counter:	0			

Apply Close

"تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةرادا ةلاح" ل قح ي ف ني كمت نم ق قحت 5. ةوطخال ددحمال ذفنملل تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ني كمتل

Interface:	Unit/Slot	3/2	Port	FE48
PoE Administrative Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable			
Power Priority Level:	<input type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input checked="" type="radio"/> Low			
Administrative Power Allocation:	30000		mW (Range: 0 - 30000, Default: 30000)	
Max Power Allocation:	31500 mW			
Power Consumption:	0 mW			
Overload Counter:	0			
Short Counter:	0			
Denied Counter:	0			
Absent Counter:	0			
Invalid Signature Counter:	0			

Apply Close

ةيولوا يوتسم ل قح ي ف بوغرمل ةيولوالا يوتسم ل رايتخال رز قوف رقنا 6. ةوطخال يوتسم ي ذفنم ربع لقا ةيولوا يوتسم ب ذفنم ليغشت ضف رم تي دق. ةقاطلاب ةدودحمال ةقاطلاب تناك اذا يلعا ةيولوا

Interface:	Unit/Slot	3/2	Port	FE48
PoE Administrative Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable			
Power Priority Level:	<input type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input checked="" type="radio"/> Low			
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0 - 30000, Default: 30000)			
Max Power Allocation:	31500 mW			
Power Consumption:	0 mW			
Overload Counter:	0			
Short Counter:	0			
Denied Counter:	0			
Absent Counter:	0			
Invalid Signature Counter:	0			

Apply Close

ةقاطالاب ديوزتال صئاصخ ةحفص ىلع "ذفنملا دح" ةقاطالاب عضو رايتخا مت اذا 7. ةوطخلا لققح يف تاو ىللملاب ةصصخملا ةقاطالاب ةمقق لخداف (PoE) تنرتي ةكبش ربع "يرادالاب ةقاطالاب عيزوت".

Interface:	Unit/Slot	3/2	Port	FE48
PoE Administrative Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable			
Power Priority Level:	<input type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input checked="" type="radio"/> Low			
Class:	4			
Max Power Allocation:	31500 mW			
Power Consumption:	0 mW			
Overload Counter:	0			
Short Counter:	0			
Denied Counter:	0			
Absent Counter:	0			
Invalid Signature Counter:	0			

Apply Close

ةقاطالاب ديوزتال صئاصخ ةحفص ىف "ةئفال دح" ةقاطالاب عضو رايتخا مت اذا 8. ةوطخلا ىوتسم ةئفال دحت. "ةئفال" لققح يف ةئفال مقروضع متي، تنرتي ةكبش ربع ةقاطالاب.

- ذفنملا ةطساوب هليصوت متي ةقاطالاب صقألا دحل نم تاو 0 — 15.4 ةئفال.
- ذفنملا ةطساوب هليصوت متي ةقاطالاب صقألا دحل نم تاو 1 — 4.0 ةئفال.
- ذفنملا ةطساوب هليصوت متي ةقاطالاب صقألا دحل نم تاو 2 — 7.0 ةئفال.

ذفنملا ةطساوب هليصوت متي ةقاطلل يصقألا دحل نم تاو 15.4 — 3 ةئفلا.

ذفنملا ةطساوب هليصوت متي ةقاطلل يصقألا دحل نم تاو 30 — 4 ةئفلا.

ذفنملا تايئاصح لوقحلا هذه ضرعت

هب حومسملا (تاو يلملاب) ةقاطلل يصقألا دحلا — ةقاطلا صيختل يصقألا دحلا.
ددحملا ذفنملا

لصتملا زاهجلا اهمدختسي يتلا (تاو يلملاب) ةقاطلا رادقم - ةقاطلا كالهتسا.
ددحملا ذفنملا

ذفنملا يلع دئازة قاط ليحمت اهيف شح يتلا تارملا ددع — دئازلا ليحمتلا دادع.

ذفنملا يف ةقاطلا يف صقن اهيف شح يتلا تارملا ددع — ريصق دادع.

لصتملا زاهجلا ةقاط ضفر اهيف مت يتلا تارملا ددع — ضوفرم دادع.

زاهجلا يلع ةقاطلا ليغشت فاقيا اهيف مت يتلا تارملا ددع — دوجوم ريغ دادع.
زاهجلا نع فشكلا متي مل هنأل لصتملا

زاهجلا نم حل اص ريغ عيقوت يقلت اهيف مت يتلا تارملا ددع — حل اص ريغ عيقوت دادع.
لصتملا

قبطي ةقطقط 9. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل