

# تالوحملا ىلع 802.1x ل ينمزل قاطنلا نيوكت SG500X Series Stackable Switches

## فدهلا

تاكبش ربع (EAP) عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب نيوضت 802.1x رايعم مدختسي اهي ف نوكتي يتلا ةينمزل ةرتفل ينمزل قاطنلا ددحي. (EAPOL) ةيلحملا ةقطنملا جراخ ةطشن ريغ ذفانملا هذه نوكت 802.1x نيكمت مت يتلا ذفانملا ىلع اطشن 802.1x ددحملا تقولا قاطن.

ىلع 802.1x ذفانم ىلع ينمزل قاطنلا نيوكت ةيفيك حرش وه ةلاقملا هذه نم فدهلا SG500X ةلسلسلا نم عيمجتلل ةلباقلا تالوحملا.

ينمزل قاطنلا نيوكت لامكلا:

1. قاطنلا ةلاقملا نيوكت يف الصفم نوكتي يذلاو، رركتملا قاطنلا نيوكت ب مق. *SG500X Series Switches* تالوحم ىلع 802.1x ل رركتملا.

2. تادادع| نيوكت ب، ةلاقملا يف اهلصفت متي يتلاو، ذفانملا تادادع| نيوكت ب مق. *SX500 Series Stackable* اذهل تالوحم ىلع ذفانملا.

ةعاس نييعت بجي، بولطملا تقولا يف ينمزل قاطنلا تالادع| نايرس نامضل: **ةظحام** دق (SNTP) طيسبلا ةكبشلا تقو لوكوتورب ةطساوب وأ مدختسملا ةطساوب جمانربلا ينمزل قاطنلا ةقد مدع ىل ةقيرطال هذبه جمانربلا ةعاس نييعت يف لشفلا يذوي.

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

SG500X Series سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا:

## جماربال رادصا

•1.3.0.62

## 802.1x ل ينمزل قاطنلا نيوكت

> نيوماتلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحست ب مق. 1. ةوطخلا ينمزل قاطنلا ةحفص حتف متي. تقولا قاطن > 802.1x

### Time Range

Time Range Table			
<input type="checkbox"/>	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
0 results found.			
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Edit..."/>	<input type="button" value="Delete"/>	
<input type="button" value="Recurring Range"/>			

ينمزل قاطن ةفاض| ةحفص رهظت (Add) ةفاض| قوف رقنا. 2. ةوطخلا

### Time Range

Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
0 results found.		
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Edit..."/>	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="button" value="Recurring Range"/>		

(0/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2010 Jan 01 Time 00:00 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00:00 HH:MM

ي.نمزل قاطنل مس ل قح ي في ينمزل قاطنل مس ل خدأ 3. ةوطخل

(17/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2010 Jan 01 Time 00:00 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00:00 HH:MM

Binding time range to port can be done via the Port Authentication page.

ي.لي امك يه تاراخيال. ق.لطمل ادبل تقو ل قح ي في ق.لطمل ادبل تقو ل خدأ 4. ةوطخل

(17/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2012 Sep 01 Time 02:02 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00:00 HH:MM

Binding time range to port can be done via the Port Authentication page.

ه.ئاشن | تقو نم ادب ي ينمزل قاطنل لعجت ل اذه رايتخال رز قوف رقنا — يروف.

نم ني ق.لطمل ادبل تقو و خيرات رايتخال اذه رايتخال رز قوف رقنا — تقو او خيرات ل. ة.لدسنم مئوقل.

امك يه تاراخيال. ق.لطمل اءتنال تقو ل قح ي في ق.لطمل اءتنال تقو ل خدأ 5. ةوطخل

يلى:

Time Range Name: Time\_Range\_Name\_1 (17/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2012 Sep 01 Time 02 02 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2013 May 06 Time 06 09 HH:MM

Binding time range to port can be done via the Port Authentication page.

Apply Close

يهتني ال يذلا ينمزل قاطنلا لىل ع لوصحلل اذه رايتخال رز قوف رقنا — دودم ريغ ادباً.

نيق لطم ال اءتت ال تقووخي رات رايتخال اذه رايتخال رز قوف رقنا — تقولا وخيرات لة. دلدسنم ال ةمئاق ل نم.

تمت يذلا تقولا قاطن ضرع متي . تاريخي غتلا ظفحل قي بطت قوف رقنا 6 ةوطخال تقولا قاطن لودج ي ف اثيدج هت فاضا.

### Time Range

Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
<input type="checkbox"/> Time_Range_Name_1	2012-Sep-01 02:02:00	2013-May-06 06:09:00

Add... Edit... Delete

يذلا ينمزل قاطنلاب ةصاخلا رايتخال ةناخ دح ، ينمز قاطن ريرحتل (يرايخال). 7 ةوطخال ريرحت قوف رقناو ، هريرحت ديرت.

ديرت يذلا ينمزل قاطنلل رايتخال ةناخ دح ، ينمز قاطن فذحل (يرايخال). 8 ةوطخال فذح رقناو ، هفذح.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتلل نم ةومجم مادختساب دنن سملل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انء عيمچ يف نيمدخت سملل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل متهتل بلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتلل ةيفارتحال ةمچرتلل عم لالحل وه  
ىللى امئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتلل هذه ةقدنع اهتيلوئى سمل Systems  
(رفوتم طبارلل) يلصلأل يزلچنللى دنن سملل