

ةدوجل يساسألا عضولا ةهجاو تاداعإ نيوكت SX500 Series Stackable Switches

فدهلا

لاجمك ةكبشلا يف نيعم لاجم نيوكت نكمي، ةمدخلا ةدوجل يساسألا عضولا يف و/أو 802.1p ةيولواب لاجملا اذه لخاد ةدوجوملا مزحلا لىل ةمالع عضو متي. هب قوثوم لىل مزحلا نيعت متي. اهليلع اهقيبطت بجي يتلا ةمدخلا عون لىل ةراشلال DSCP. مهل ةاطعمل ةيولوال لىل اذانتسا ةنيعم تاجرخم راطتنا مئوق.

ةدوجل يساسألا عضولا يف ةمدخلا ةدوج ةهجاو تاداعإ نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي SX500 Series Stackable Switches تالوجملا لىل ةمدخلا.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوجملا.

جماربالا رادصا

رادصا 1.2.7.76

ةهجاو تاداعإ

ةيلاتلا تابلطتملا ةيبلت بجي، يساسألا عضولا نيوكتل: **ةظحالم**

لىل عوجرلا يجري. ةمدخلا ةدوج صئاصخ ةحفص لىل يساسألا عضولا نيوكتل بجي. SX500 Series Stackable Switches تالوجملا لىل ةمدخلا ةدوج صئاصخ نيوكتل، ةلاقملا نيوكتل اذهل.

ل قوثوملا عضولا لوجملا معدي. "ماعلا دادعإلا" ةحفص يف ةقثلا عضو نيوكتل ةيولوا هب قوثوملا CoS/802.1p عضو مدختسي. DSCP ل قوثوملا عضولا و/أو CoS/802.1p يف DSCP ةمقيق DSCP ل قوثوملا عضولا مدختسي. VLAN ةكبش ةمالع يف 802.1p ةمدخلا ةدوجل يساسألا عضولا لىل ةمدخلا تاداعإلا ةلاقملا لىل عوجرلا يجري. IP سار نيوكتل اذهل سيديكتلل ةلباقلا SX500 ةئف تالوجملا لىل (QoS).

QoS عضو > ةمدخلا ةدوج رتخاو، بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا مدختسأ. 1. ةوطخلا ةهجاو تاداعإ ةحفص رهطت. ةهجاو تاداعإ > يساسألا

Interface Settings

QoS Interface Setting Table

Filter: *Interface Type* equals to **Port of Unit 1/2** **Go**

	Entry No.	Port	QoS State
<input type="radio"/>	1	FE1	Enabled
<input type="radio"/>	2	FE2	Enabled
<input type="radio"/>	3	FE3	Enabled
<input type="radio"/>	4	FE4	Enabled
<input type="radio"/>	5	FE5	Enabled
<input type="radio"/>	6	FE6	Enabled

عيميحت ةعومجم وأ ةدحولل اذفنم رتخأ ةهجاوولا عون ةلدسننملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخل
 عيميحت تاعومجم وأ ذفانملا ب ةمئاق ضرعل لاقتنا قوف رقناو (LAG) تاطابترا
 (LAG) تاطابترا لا.

<input type="radio"/>	42	FE42	Enabled
<input type="radio"/>	43	FE43	Enabled
<input type="radio"/>	44	FE44	Enabled
<input type="radio"/>	45	FE45	Enabled
<input type="radio"/>	46	FE46	Enabled
<input type="radio"/>	47	FE47	Enabled
<input checked="" type="radio"/>	48	FE48	Disabled
<input type="radio"/>	49	GE1	Enabled
<input type="radio"/>	50	GE2	Enabled

Copy Settings... **Edit...**

ديرت يذلا (LAG) تاطابترا لا عيميحت ةعومجم وأ ذفانملا ةمئاق رز قوف رقنا 3. ةوطخل
 ريرحت قوف رقناو هليدعت.

ذفانم يلى ددحمل اذفانملا تاداعل خسن نكمي، خسنلا تاداعل قوف رقنلا مت اذا: **ةطحالم**
 رخأ.

Interface: Unit/Slot 1/2 Port FE48 LAG 1

QoS State: Enable

Apply Close

ةهجاوولا لقح يف بوغرملا نراقلا لثامي يذلا ةمئاقلا رز رقنا 4. ةوطخل

رتخأ ذفانملا او "ةحتفل/ةدحولا" ةلدسننملا ةمئاقلا نم — ذفانملا او ةحتفل/ةدحولا:
 هرايتخا مت يذلا دحاولا ذفانملا يلع طوق رثوي اذه. نيوكتلل ذفانملا

عيميحت ةعومجم" رتخأ "تاطابترا لا عيميحت ةعومجم" ةلدسننملا ةمئاقلا نم — LAG:
 يلع كلذ رثوي. اهنوكت بولطملا "تاطابترا لا عيميحت ةعومجم" و؛ "LAG) تاطابترا لا
 (LAG) تاطابترا لا عيميحت ةعومجم نيوكت يف ددحمل اذفانملا ةعومجم

Interface: Unit/Slot 1/2 Port FE48 LAG 1

QoS State: Enable

Apply Close

نېكمت ةلاح يف . ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل ةدوج ةلاح لقح يف نېكمت ددح . 5 ةوطخل
 لىل هب قوئوم لىل ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل ةدوج نېكمتل
 ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل ةدوج نېكمتل ةمدخل
 راطتنا ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل
 ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل

م يذلا ذفنم لىل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل
 ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل ةمدخل

<input type="radio"/>	41	FE41	Enabled
<input type="radio"/>	42	FE42	Enabled
<input type="radio"/>	43	FE43	Enabled
<input type="radio"/>	44	FE44	Enabled
<input type="radio"/>	45	FE45	Enabled
<input type="radio"/>	46	FE46	Enabled
<input type="radio"/>	47	FE47	Enabled
<input checked="" type="radio"/>	48	FE48	Enabled
<input type="radio"/>	49	GE1	Enabled
<input type="radio"/>	50	GE2	Enabled

Copy Settings... Edit...

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا