

# SX500 Series Stackable Switches

## ذفنملا نامأ نيوكت

### فدهلا

نأ ناووع كام يكي تاتاسا نكاسو فقثم ايكرح عم تلمعتسا تنك عي طتسي نمأ انايم  
ةكرح لسري نا تحمس نوكي يا ناووع mac ل دحي وه نال، انايم نم رورم ةكرح لخدملا دحي  
لسري ال انايم نمأ يا ل تنيع نوكي {upper}mac address نمؤي ام دنع . انايملا ل رورم  
لثامم نوكي ال نا {upper}mac address ردصم يقلتني نا كلتل رورم ةكرح لخدم انايملا  
تنيع نوكي يا ناووعلا ل.

Sx500 Series Switches تالوحم يلع ذفنملا نامأ نيوكت حرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا.

### قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

### جماربال رادصلا


رادصلا 1.2.7.76

### ذفنملا نامأ نيوكت

نامأ > نامال ارتخا و بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالال ل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا  
ذفنملا نامأ ةحفص رهظت.

Port Security								
Port Security Table								
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/2 <input type="button" value="Go"/>								
	Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Address Allowed	Action on Violation	Trap	Trap Frequency (sec.)
<input type="radio"/>	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	2	GE2	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	4	GE4	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	5	GE5	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	6	GE6	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	7	GE7	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	8	GE8	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	9	GE9	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10
<input type="radio"/>	10	GE10	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	10

يتلا ةهجالا عون رتخا، ةهجالا عون: ةيفصتلا لماع ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخلا  
اهيلع ةمزلال نوكت نا عقوتي.



تاهجاولا ةلاح ضرعي يذلاو، لاقثنا قوف رقنا 3. ةوطخل

ةهجاو تادادع! ريرحت ةذفان رهظي. ررحي ةقطقو تلدع نوكي نأ نراقلا تطقط 4. ةوطخل  
ذفنملا نامأ

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Address Allowed	Action on Violation	Trap	Trap Frequency (sec.)
<input checked="" type="radio"/>	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	2	GE2	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	4	GE4	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	5	GE5	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	6	GE6	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	7	GE7	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	8	GE8	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	9	GE9	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	10	GE10	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10

Copy Settings... Edit..

ويدارلا رز قوف رقنا، اهنويوكتب موقت يتلا ةهجاولا ريغيغتلا (يرايغتلا) 5. ةوطخل  
ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةبولطملا ةهجاولا رتخاو ةهجاولا لقح يف بولطملا

Interface:  Unit/Slot 1/1 Port GE1  LAG 1

Interface Status:  Lock

Learning Mode:  Classic Lock  Limited Dynamic Lock  Secure Permanent  Secure Delete on Reset

Max No. of Address Allowed: 10 (Range: 0 - 256, Default: 1)

Action on Violation:  Discard  Forward  Shutdown

Trap:  Enable

Trap Frequency: 15 sec. (Range: 1 - 1000000, Default: 10)

Apply Close

ةحتفل/ةدحول رتخا "تاحتفل/ةدحول" ةلدسنملا مئاقلا نم — ةحتفل/ةدحول  
ةحتفل ددحي. سدكملا يف اوضع وا اطشن لوحملا ناك اذا ام ةدحول ددحت. ةبسانملا  
ةيارد يلع نكت مل اذا. (SG500 يه 2 ةحتفل او SF500 يه 1 ةحتفل) هب لصتملا لوحملا  
تاحتفل/ةدحول [Cisco Business: درس م](#) ةعجارم كنكم يف، ةمدختسملا تاحتفل/ةدحول  
ةديدجلا.

· نويوكتلل بسانملا ذفنملا رتخا، "ذفنملا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم — ذفنملا



ددت ل قح ي ف تامئالملا نيب رمي يذلا ،ين اوثللاب ،تقولل ىندألا دحلا لخدأ . 11 ةوطخل  
ةمئالملا

دادعإ ةي لمعلا قبطي نأ قبطي ةق قوط . 12 ةوطخل

## تاداعإلا خسن

ةذفان رهطي .دادعإ ةي لمع ةخسن ةق قوطو تل دنع نوكي نأ نراقلا تق قوط . 1 ةوطخل  
خسنلا تاداعإ

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Address Allowed	Action on Violation	Trap	Trap Frequency (sec.)
<input checked="" type="radio"/>	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	2	GE2	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	4	GE4	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	5	GE5	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	6	GE6	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	7	GE7	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	8	GE8	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	9	GE9	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10
<input type="radio"/>	10	GE10	Unlocked	Classic Lock	1	Disabled	10

نيوكتلا خسن مزلي يتلا تاهاولا (تاقاطن) قاطن وأ (تاهاولا) ةهاولا لخدأ . 2 ةوطخل  
رفوتملا لقحلا ي ف اهإ

Copy configuration from entry 1 (GE1)

to:  (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

يراجلا نيوكتلا فلم ثي دحتو ذفنملا نامأ لي دعتل قي بطت قوف رقنا . 3 ةوطخل  
هل غشت

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا