

تالوحملا ىلع راطت نالا ةمئاق تايئاصحإ SX500 ةلسلس عيمجتلل ةلباقلا

فدهلا

(QoS) ةمدخللا ةدوخل ةيئيبلا ةكبشلا ةيئيب ي ف راطت نالا ةمئاق ةرادا مادختسا متي تالوحملا و تاهجوملا لثم ةكبشلا ةزهجا ي ف مدختست ةيئيب تيه راطت نالا مئاق ةجلالعمل دعب . ةجلالعمل راطت نالا مئاق ي ف مزحلل اظافتحالا متي . ماحدزالا ةجلالعمل يتللا مزحللا ددع لوح تامولعمل راطت نالا ةمئاق تايئاصحإ ي طعت . ةهجو لا ىلا اهلاسرلا متي راطت نالا مئاق و ةيئيبلا ةاداللا اق فو تطقس يتللا مزحللا ددعو اههيجوت ةداعإ تمت طاقسالا ةيئيبساو .

ةهجاو راطت نالا ةمئاق تايئاصحإ ةفاضلا ةيئيبلا ىلا كداشرا وه ةلاقملا هذه نم فدهلا Sx500 Series Stackable Switches تالوحملا ىلع ةنيعم .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا .

جماربالا رادصإ

•1.3.0.62

راظت نالا مئاق تايئاصحإ ةفاضلا

> ةمدخللا ةدوخل رتخاو بيولا ةئييهتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخللا مئاق تايئاصحإ ةحفص حتف متي . راطت نالا مئاق تايئاصحإ > ةمدخللا ةدوخل تايئاصحإ راطت نالا :

Queues Statistics						
Refresh Rate: <input checked="" type="radio"/> No Refresh						
<input type="radio"/> 15 sec.						
<input type="radio"/> 30 sec.						
<input type="radio"/> 60 sec.						
Queue Statistics Table						
<input type="checkbox"/>	Counter Set	Interface	Queue	Drop Precedence	Total Packets	Tail Drop Packets
<input type="checkbox"/>	1	GE1/1/1	1	All	18765	0
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Clear Counters"/>						

ةيئيبلا تامولعمل راطت نالا ةمئاق تايئاصحإ ةحفص ضرعت :

ةنيعم تادادع ةومجمل راطت نالا مئاق تايئاصحإ — تادادعلا ةومجمل :

ةنيعم ةهجاو راطت نالا ةمئاق تايئاصحإ — ةهجاو :

هذه راطت نال ةمئاق نم اهطاقسإ وأ مزحلل هيجوت ةداعإ متت — راطت نال ةمئاق.

ةني عم طاقسإ ةيقيبسأ ةميقل راطت نال ةمئاق تايئاصحإ — طاقسإ ةيقيبسأ
متي يتل مزحلل ةيلاع ةيلامتحإ ينعت طاقسإ ةيقيبسأ ةميقل نأ وه دي زمل
مأح ذلال ءانثأ اهطاقسإ.

اهطاقسإ وأ اههيجوت ةداعإ تمت يتل مزحلل ددع يللمأ — مزحلل يللمأ.

اهطاقسإ متي يتل مزحلل ةيؤئمل ةبسنل — لفسأ نم ةطقسمل مزحلل.

رتخأ، يرو لكش ب راطت نال ةمئاق تايئاصحإ شي دحت ديرت تنك اذا (ي راي تخإ). 2. ةوطخلل
ديرت ال تنك اذا وي دارل شي دحت مدع رز دح. بسانملا راي تخال رز دح مئ شي دحت لتقو
راظت نال ةمئاق تايئاصحإ شي دحت.

راظت نال مئاق تايئاصحإ ةفاضإ ةذفان رهظي. (Add) ةفاضإ قوف رقنا 3. ةوطخلل

Counter Set: Set 1
 Set 2

Interface: Unit/Slot 1/1 Port GE1 All ports

Queue: 1
 2
 3
 4
 All

Drop Precedence: Low
 High
 All

Apply Close

دادعل ةعومجم دي دحت ةلدسنملا ةمئاقلل نم ةددحمل دادعل ةعومجم ةميقل رتخأ 4. ةوطخلل

ةيقيبسأ تاذ راطت نال مئاقو و تاهجاولا عي مج يل ع ةعومجملا هذه يوتحت — 1 ني يعت.
ةيلاعل طاقسإ

ةيقيبسأ تاذ راطت نال مئاقو و تاهجاولا عي مج يل ع ةعومجملا هذه يوتحت — 2 ني يعت.
ةضفخنملا طاقسإ

تارايخلل. هل راطت نال مئاق تايئاصحإ ةفاضإ ديرت يذلا ةهجال ذفنم رتخأ 5. ةوطخلل
يه ةنك ممل:

ددح هئ. ةني عم ةميقل رتخأ "تحتفل/ةدحول" ةلدسنملا ةمئاقلل نم — ةدحول مقرن.
سدكمل يف ةدحول

ةمئاق تايئاصحإ ةفاضإ ديرت اذفنم رتخأ "ذفانملا" ةلدسنملا ةمئاقلل نم — ذفنم.
هلجأ نم راطت نال

تايئاصحإ ةفاضإ ديرت تنك اذا **ذفانملا عي مج** راي تخال رز قوف رقنا — ذفانملا عي مج.
ذفانملا عي مج يل ع راطت نال ةمئاق

ةفاضإ ديرت يتل راطت نال ةمئاق ل قح نم ةني عم راطت نال ةمئاق رتخأ 6. ةوطخلل
تنك اذا وي دارل لك رز رقنا. قباطملا راي تخال رز قوف رقنا وه ةصاخلل تايئاصحإ
1 - 4 وه راطت نال ةمئاق ميقل قاطن. راطت نال مئاق لك يل ع تايئاصحإ ةفاضإ ديرت

رزرقن او طاقس إلة قسأ لقح نم ةنعم طاقس إة قسأ ةمق رتخأ .7 ةوطخل
اهنم صلخل بجي يتل مزحل دقحت لعل طاقس إة قسأ دعاست .قباطملا ويدرل
ةمق تاذ مزحل لبق لعل طاقس إة قسأ تاذ مزحل طاقس إمتي .مأذال ءانثأ
ةضفخنم طاقس إة قسأ

قوف رقنا .ةبولطملا راطتنال ةمئاق تائئاصح إفاضا ممت .قبطي ةقطق .8 ةوطخل
راطتنال ةمئاق تائئاصح إحفص لعل ةدوعلل قالغ

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل