

ةلباقلا تالوحملا ىلع SmartPort عون تادادعإ SX500 ةلسلسلا نم سيدكتلل

فدهلا

مدختسملا لبق نم ةفرعملا وركامل تادحو قيبطت اهلالخ نم نكمي ةهجاو وه Smartport لاصتالا تابلطتم معدل ةعرسب لوحملا نيوكت يف وركامل تادحو دعاست .ةنمضملا وأ ةكبشلا ىل لوصول تابلطتم دمعت .ةكبشلا ةزهجال ةفلتخمل تازيمل مادختساو وأ تنرتنالا لوكتورب فتاه) هب ةهجاو لا لىصوت متي يذلا زاهجلا ىلع ةمدخلا ةدوجو ظفح ةينكمإ SmartPort ةزيم كل حيتت .(لوصول ةطقن وأ هجوملا وأ ةعباطلا CLI رماوال يذيفنت صن وه وركامل .اهتكراشمو ةعئاشلا تانيوكتلا

ىلع وركامل ردصم ضرعو SmartPort عون تادادعإ ريح ةيفي كلاقملا اذه حرشي SX500 Series Stackable تالوحملا

ةصاخلا (CLI) رماوال رطس ةهجاو مادختساب وركامل تادحو فيرعت نكمي :ةظحالم لوجملاب

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

Sx500 ةلسلس سيدكتلل ةلباقلا تالوحملا

جماربال رادصا

•1.3.0.62

Smartport عون تادادعإ

Smartport > رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخلا Smartport عون تادادعإ ةحفص رهظت .

Smartport Type Settings									
Smartport Type Setting Table									
	Smartport Type	Macro		Parameter 1		Parameter 2		Parameter 3	
		Name	Type	Name	Value	Name	Value	Name	Value
<input type="radio"/>	Printer	printer	Built-in	\$native_vlan	1				
<input type="radio"/>	Desktop	desktop	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/>	Guest	guest	Built-in	\$native_vlan	1				
<input type="radio"/>	Server	server	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/>	Host	host	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/>	IP Camera	ip_camera	Built-in	\$native_vlan	1				
<input type="radio"/>	IP Phone	ip_phone	Built-in	\$max_hosts	1	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1
<input checked="" type="radio"/>	IP Phone + Desktop	ip_phone_desktop	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1
<input type="radio"/>	Switch	switch	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		
<input type="radio"/>	Router	router	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		
<input type="radio"/>	Wireless Access Point	ap	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		

Edit... View Macro Source...

رز قوف رقنا ،نيعم Smartport عون نم Smartport وركام ضرعل (يرايخا). 2. ةوطخلا

وركامل ردصم ضرع قوف رقنا م Smartport عون لقح راوجب دوجومل رايتخال.

رز قوف رقنا، مدختسمل لبق نم فرع م وركام نييغت وأ وركام تاملعم ريحلتل. 3 ةوطخلال عون تاداع/ ريحلت ةذفان رهظي. ريحلت قوف رقنا م Smartport عون راوجب رايتخالال Smartport.

The screenshot shows a configuration window for a Smartport macro. The 'Port Type' is set to 'IP Phone + Desktop' and the 'Macro Name' is 'ip_phone_desktop'. Under 'Macro Type', 'Built-in Macro' is selected. The 'User Defined Macro' dropdown is empty. The 'Macro Parameters' section lists three parameters: 'Parameter 1 Name: \$max_hosts' with a value of '10', 'Parameter 2 Name: \$native_vlan' with a value of '2', and 'Parameter 3 Name: \$voice_vlan' with a value of '1'. Each parameter has a description. At the bottom, there are buttons for 'Apply', 'Restore Defaults', and 'Close'.

نيوكت ريحلتل ذفنملا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم ذفنم عون رتخأ (ريايخا). 4 ةوطخلال بولطملا ذفنملا عون.

Smartport عونل هنيوكت مت يذلا وركامل مسا وركامل مسا لقح ضرعي: **ةظحالم**.

بولطملا Smartport وركام عون ب صاخلا رايتخالال رز قوف رقنا. 5 ةوطخلال.

وركامل في جدمم يضا رتفا — جدمم وركام.

ةهجاو نم مدختسمل ةطساوب هؤاشن مت وركام — مدختسمل لبق نم فرع م وركام. رماوأل رطس.

ةمئاقلا نم وركامل مسا رتخأ، مدختسمل لبق نم فرع م وركامل رايتخا مت اذا. 6 ةوطخلال "مدختسمل لبق نم فرع م وركام" ةلدسنملا.

تاملعم نم رثكألا لىل نييغت وركام، وركامل تاملعم لقح في. 7 ةوطخلال ةرفوتملا تاملعملا. ةيضا رتفال ةيوتوصلال VLAN ةكبشلا ةثلاثلا ةملعملا. وركاملال هي:

ةملعملا مسا ضرعي — ةملعملا مسا.

ةمئاقلا لخدأ، ةمئاقلا هذه ريحلتل. ةملعملل مئاقلا ةومجم ضرعي — ةملعملل مئاق. ةملعملل مئاق لقح في ةملعملل هذهل ةديجلال.

ةملعملل هذه فصو ضرعي — ةملعملل فصو.

قبطي ةقطق. 8 ةوطخلال.

Smartport Type Settings

Smartport Type Setting Table									
	Smartport Type	Macro		Parameter 1		Parameter 2		Parameter 3	
		Name	Type	Name	Value	Name	Value	Name	Value
<input type="radio"/>	Printer	printer	Built-in	\$native_vlan	1				
<input type="radio"/>	Desktop	desktop	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/>	Guest	guest	Built-in	\$native_vlan	1				
<input type="radio"/>	Server	server	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/>	Host	host	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1		
<input type="radio"/>	IP Camera	ip_camera	Built-in	\$native_vlan	1				
<input type="radio"/>	IP Phone	ip_phone	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1
<input checked="" type="radio"/>	IP Phone + Desktop	ip_phone_desktop	Built-in	\$max_hosts	10	\$native_vlan	2	\$voice_vlan	1
<input type="radio"/>	Switch	switch	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		
<input type="radio"/>	Router	router	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		
<input type="radio"/>	Wireless Access Point	ap	Built-in	\$native_vlan	1	\$voice_vlan	1		

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا