

SX500 تالوحملا ىلع SmartPort ةهجاو تادادع Stackable Switches

فدهلا

ةنمضم وأ مدختسملا لبق نم ةفرعم وركام تادحو قيبطت نكمي ةهجاوي Smartport لاصتالا تابلطتم معدل ةعرب ل وحملا نيوكت يف وركاملا تادحو دعاست. اهيلع ةكبشلا ىل لوصول تابلطتم دمتمت. ةكبشلا ةزهجال ةفلتخملا تازيملا مادختساو (IP) تنرتنالا لوكوتورب فتاه) هب ةهجاولا ليصوت متي يذلا زاهجال ىلع ةمدخلا ةدوجو تانيوكتلا ظفح ةينام SmartPort ةزيم حيتت. (لوصول ةطقنو، هجوملاو، ةعباطلاو اهتكراشمو ةعئاشلا

وركاملا ردصم ضرعو Smartport عون تادادع ريحتم ةيفيك لاقملا اذو حرشي

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلا ةلباقلا تالوحملا

ةهجاولا تادادع

Smartport > رتخاو ل وحملا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
ةهجاولا تادادع: ةحفص رهظت. ةهجاولا تادادع

Interface Settings Table						
Filter: <i>Interface Type</i> equals to <input type="text" value="Port of Unit 2/1"/>						
<input type="checkbox"/> <i>Smartport Type</i> equals to <input type="text" value="Unknown"/> <input type="button" value="Go"/>						
	Entry No.	Interface	Interface Status	Smartport Type	Smartport Application Method	Persistent Status
<input type="radio"/>	1	GE1	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	2	GE2	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	3	GE3	Up	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	4	GE4	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	5	GE5	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	6	GE6	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	7	GE7	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	8	GE8	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	9	GE9	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	10	GE10	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	11	GE11	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	12	GE12	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	13	GE13	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	14	GE14	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	15	GE15	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input checked="" type="radio"/>	16	GE16	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	17	GE17	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	18	GE18	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	19	GE19	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	20	GE20	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	21	GE21	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	22	GE22	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	23	GE23	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	24	GE24	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	25	GE27	Down	Default	Auto Smartport	Disabled
<input type="radio"/>	26	GE28	Down	IP Phone + Desktop	Static	Disabled

قوف رقنا ةهجاو لى Smartport عون نييعت و اى اقل ل Smartport طيشن تل 2 ةوطلخا
 :ةهجاو ل تاداع ريرت ةذفان رهظي . ريرت قوف رقنا م ةهجاو ل راوچب دوچوم ل و يدار ل رز

Smartport Type:	IP Phone + Desktop
Smartport Application:	IP Phone + Desktop
Smartport Application Method:	Static
Persistent Status:	<input type="checkbox"/> Enabled

Macro Parameters

Parameter 1 Name:	\$max_hosts
Parameter 1 Value:	10
Parameter 1 Description:	The maximum number of allowed devices on the port
Parameter 2 Name:	\$native_vlan
Parameter 2 Value:	1
Parameter 2 Description:	The untag VLAN which will be configured on the port
Parameter 3 Name:	\$voice_vlan
Parameter 3 Value:	1
Parameter 3 Description:	The voice VLAN ID

Apply Close Reset

تاطابترالال عيمجتة وومجم/ذفنم لابل ايلاح نرتقم لال Smartport عون ضرع م تي. 3 ةوطخلال اعون رتخا SmartPort قيبطتل ةلدسنم لال ةمئاق لال نم. Smartport عون ل قح يف (LAG) قيبطت قيبطتة قيرط Smartport قيبطتة قيرط ل قح ضرعي. اني عم Smartport م اذا، لال م ل لبس لعل. (LAG) تاطابترالال عيمجتة وومجم/ذفنم لال لعل Smartport عون ني عت م تي سف، SmartPort قيبطتة ةلدسنم لال ةمئاق لال نم Auto Smartport راي تخا ةلصت م لال ةزهجالا نم هلابقتسا م تي يذال LLDP و CDP نالعل لال اذانتسا SmartPort.

ةهجالول Smartport عون يقبي نأ ديرت تنك اذا ةلصاوت م ةلح راي تخالال ةناخ ددح. 4 ةوطخلال ني عت دنع ال راي خال اذه قبطنني ال. لوم لال دي همت ةداع دنع واه ةهجالول ل طعت دنع Auto Smartport لعل Smartport قيبطت.

اذه و لوالا ةم ل عملال يه \$max_hosts. تام ل عمل ثالث لعل وركام لال تام ل عمل يوتحت. 5 ةوطخلال ةم ل عملال هذه ريرحتل. ذفنم لال لعل اه ب حوم س م لال ةزهجالا ددعل لصلالال دحل لعل يوتحي 1. ةم ل عملال ةمي ق ل قح يف ةبول ط م لال ةمي ق لال لخدأ.

يه VLAN. VLAN فرعم لعل يوتحي اذهو ةي نالال ةم ل عملال يه \$native_vlan. 6 ةوطخلال امك لصلت لال ال اه نكل و لعل اه قافرا م تي ال يتلل ةفي ض م لال تائي ب لال نم ة وومجم ل قح يف ةبول ط م لال ةمي ق لال لخدأ ةم ل عملال هذه ريرحتل. هس فن ثبل لال لاجم يف تناك ول 2. ةم ل عملال ةمي ق.

ذفانم لال ةي واصل ال VLAN ةكبش ةزي م حي تت. ةللالال ةم ل عملال يه \$voice_vlan. 7 ةوطخلال اه ريرحت نكمي الو ةتبات ةمي ق لال هذه. IP فاته نم IP توص رورم ةك رل م لال واصل.

ني وكتال ظفحل قيبطت قوف رقنا. 8 ةوطخلال.

ةهجالول تاداعل ةحفص لال ةدوع لال قبالغل لعل رقنا. 9 ةوطخلال.

رز رقنا نراق رجا ريثك لال دادعل ةي ل م مع نراق لال خسنني نأ تنأ ديرني نال (يراي تخا). 10 ةوطخلال دادعل ةي ل م مع خسنن تقط ق لال ذدع ب و صاخ نراق لال راجب كي لسلال.

Copy configuration from entry 21 (GE21)

to: (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

خسنللا نيوكت لقح يف ةبولطملا ةهجالولا ميقل خدانآلا. 11 ةوطخل

تادادعإلا ظحل قيبطت ىلع رقنا. 12 ةوطخل

ةهجالولا تادادعإ ةحفص ىلا ةدوعلل قبالغإ ىلع رقنا. 13 ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا