

# تالوحملا ىلع EtherLike تايئاصحإ ضرع SX500 Series Stackable Switches

## فادهال

ةطبترم تامولعم يه تايئاصحإل هذه EtherLike تايئاصحإ ىل لوصول تالوحملا رفوت نأ نكمي. ةزهجالاب ةقلعتملا ءاطخال لثم ةيلعل ءالاب ءاطخال ي ءاطخالاب تالابك لثم يساسال ءكبشلا نوكم ي لشف تالاح ببسب ءاطخال هذه ثدحت لاصتال ي ءلكشم دوجو ءلاح ي (NICs) ءكبشلا ءهجو تاقاطبو ، تاهاولا ، ساحنلا لاقملا اذهرشي . ءلكشملا ببسب ديدحت ي ءديفم تايئاصحإل هذه نوكت نأ نكمي SX500 Series ءلسلسلا نم تالوحملا ىلع EtherLike ءحفص ىلع ءوجوملا تامولعمل Stackable Switches.

## قبطتلل ءلباقلا ءزهجال

Sx500 ءلسلس سيديكتلل ءلباقلا تالوحملا

## جماربال رادصإ

•1.3.0.62

## EtherLike تايئاصحإ ضرع

ءلحال رتخاو بيولا نيوكتل ءءاسملا ءالال ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ءوطخل EtherLike ءحفص حتفت . EtherLike > تايئاصحإل او

### Etherlike

Interface:  Port FE1  LAG 1

Refresh Rate:  No Refresh  
 15 sec.  
 30 sec.  
 60 sec.

---

Frame Check Sequence (FCS) Errors: 0  
Single Collision Frames: 0  
Late Collisions: 0  
Excessive Collisions: 0  
Oversize Packets: 0  
Internal MAC Receive Errors: 0  
Pause Frames Received: 0  
Pause Frames Transmitted: 0

عاوناً. لاجم نراق لل يف نراق نم رفوتي عونلا نم دحاو نم يكلسال رز تقطقط 2. ةوطخلل  
يه ةحاتملا تاهجاولا

ضرع يف بغرت يذلا "يلعفلل ذفنملا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — ذفنم.  
هنم EtherLike تايئاصح|

"تاطابترالا عيمجت ةعومجم" ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — تاطابترالا عيمجت ةعومجم.  
هنم EtherLike تايئاصح| ضرع يف بغرت يذلا تاطابترالا عيمجت ةعومجم ذفنم (LAG)  
ذفانم تانام| نيب عمجي يقطنم ذفنم وه (LAG) تاطابترالا عيمجت ةعومجم ذفنم  
ربكأ يددرت قاطن ريوفوتل ةددعتم ةيلعف

لقح يف EtherLike تايئاصح| تامولعم شيذحتل ةحاتملا ةاقتنالا رارزاً دحاً رقنا 3. ةوطخلل  
يه ةحاتملا تاراخيلا. شيذحتل لدعم

· EtherLike ةحفص شيذحت متي ال — شيذحت ال

· ةيناث 15 لك EtherLike ةحفص شحدي — ةيناث 15

· ةيناث 30 لك EtherLike ةحفص شحدي — ةيناث 30

· ةيناث 60 لك EtherLike ةحفص شحدي — ةيناث 60

ةراتخملا ةهجاوولا يلع ةيلالات EtherLike تايئاصح| EtherLike ةحفص ضرعت

يتلا ةمלטسملا تاراطإل ضرعي — (FCS) تاراطإل نم ققحتل لسلسل ءاطخأ  
لصو دق راطإل ناك اذا ام CRC فشكتي. (CRC) راركتل نم يرودلا ققحتل يف تلشف  
إل لوصول دنع هرابتخإ متي CRC مقر راطإ لك لمحدي. جحيصلل بپتترتللاب ةهجولا يل  
ال، ءاطخأ يلع يوتحت ال ةمزحل إنف، تاراطإل نيب CRC ماقراً تقبائط اذا. ةهجولا  
تطقس وه كلذ دعبو دسفي طبزل كلذ دعب

مت نكلو، دحاو مادطصا يف ةقلعتم تناك يتلا تاراطإل ددع — ةدحاو مادطصا تاراطإ  
فاطملا ةياهن يف حاجنب اهلاسرا

· نم تب 512 لوأ دعب اهنع فشكل مت يتلا تامداصلتلا ددع — ةرخأتتملا تامداصلتلا  
تانايبل

· ةدئازلا تامداصلتلا ببسب اهضفر مت يتلا لاسرالا تايلمع ددع - ةدئازلا تامداصلتلا

· ةينامث 2000 نم ربكأ تناك يتلا ةمלטسملا مزحل ددع — دئازلا مزحل تاذ مزحل

· يف ءاطخأ ببسب ةضوفرمل تاراطإل ددع — ةيلخادلل MAC لابقستس| ءاطخأ  
لببقستس

· فاقيا (إل) Pause تاراطإ ددع — اهيقلت مت يتلا (تقؤملا فاقيا) Pause تاراطإ  
اهيقلت مت يتلا قفدتل يف مكحتلل (تقؤملا)

· اهلاسرا مت يتلا (قفدتل يف مكحتل فاقيا) Flow Control Pause تاراطإ ددع — ةلسررمل (تقؤملا فاقيا) Pause تاراطإ فاقيا  
اهلاسرا مت يتلا (قفدتل يف مكحتل فاقيا)

يلع EtherLike تايئاصح| تادادع حسمل ةهجاوولا تادادع حسم قوف رقنا (يرايخا). 4. ةوطخلل  
ةراتخملا ةهجاوولا

تادادع حسم ديرت تنك اذا ةهجاوولا تادادع عيمج حسم قوف رقنا (يرايخا). 5. ةوطخلل  
تاهجاوولا عيمج يلع EtherLike تايئاصح|

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م يچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco ي لخت. فرتحم مچرت م اهم دقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل