

ةلباقلا تالوحملا ىلع ىلوالا نيوكتلا SX500 ةلسلس سيديكتلل

فدهلا

نكمي 2. ةقبطلا نم لاصتالا تاجايتحا ةقبطلا فئاطو Cisco تالوحم رفوت نيوكتلا مدقتملا مدختسملل نكمي امك، ىلوالا نيوكتلا مادختساب لوحملا نيوكت ةدعاسملا ةادالا مادختساب لوحملا يف ةبولطملا ةحفصلا ىللا لاقتنالا لالخ نم تالوحملا هذهل ىلوالا دادعلا حرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا. بيولا نيوكتلا

قبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا

جماربالا رادصا

•1.3.0.62

ىلوالا تيبتلا

لوحملا لبقوي. طشن ةقاطك لس ليصوت دنع ايئاقلت لوحملا ليغشت متي 1. ةوطخلا تلوفا 240 ىللا تلوفا 100 نم حوارتت يتلا ةيتلوفا


مق. لوحملا يف ةرفوتملا ذفانملا دحأب (Ethernet) RJ-45 لباك ليصوتب مق 2. ةوطخلا هلالخ نم لوحملا ىللا لوصولا متي رخأ زاهج يأب وأ رتوي بمكلاب رخألا فرطلا ليصوتب

(GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىللا لوصولا

ناونعلا نأ امب subnet هسفن لا يف يكيئاتاسا نكاس ناونع عم ك pc تلاكش 1. ةوطخلا 192.168.1.254 نوكي يأ، حاتفملا نم يضارتفالا

ضموي، 192.168.1.254 عنصملا ليضارتفالا IP ناونع لوحملا مدختسي ام دنع: **مظالم** LED رشؤم نإف، الؤ. رارمتساب رضخالا نوللاب هب صاخلا ماظنلاب صاخلا LED رشؤم ةئيبلل اقيدص لظي ماظنلاب صاخلا

طغضا م، نيوانعلا طيرش يف لوحملا IP ناونع لخدأو بيو ضرعتسم حتفا 2. ةوطخلا **لوخدلا** ليحست ةحفص حتف متي. حيتافملا ةحول نم **Enter** ىلع




ةم لك و username ري صقتل. لوقح لاي فورم لةم لك و مدختسم لاسا لخدأ 3. ةوطخلال cisco و cisco.

ةغل لةلدسنم لةمئاق لانم ةبولطم لةغل لارثأ (يراي رتخ). 4. ةوطخلال

زاه لال لال لوخدال ليجستل لوخدال ليجستل عل رونا 5. ةوطخلال

حاتفم لانم ناو نعلل تريغ

تبات لكش ب TCP/IP تاداعل نييغت 1: ةقيرطال



حتفم تي. زاه لال IP ناو نعلل رييغت قوف رونا، "يلوالا دادع لال" ةقطنم يي 1. ةوطخلال IPv4: ةهجاو ةحفص

IPv4 Interface

Management VLAN:	<input type="text" value="1"/>
IP Address Type:	<input type="radio"/> Dynamic <input checked="" type="radio"/> Static
✱ IP Address:	<input type="text" value="192.168.1.254"/>
✱ Mask:	<input checked="" type="radio"/> Network Mask <input type="text" value="255.255.255.0"/> <input type="radio"/> Prefix Length <input type="text" value=""/> (Range: 8 - 30)
Administrative Default Gateway:	<input type="radio"/> User Defined <input type="text" value=""/> <input checked="" type="radio"/> None
Operational Default Gateway:	
Renew IP Address Now:	<input type="checkbox"/> Enable
Auto Configuration via DHCP:	Enabled
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

اضيف VLAN ةرادإلا. VLAN ةكبش ةرادإ ةلدسنملا ةمئاقلا نم VLAN مقرر تخأ. 2 ةوطخل ا ةدحمل (VLAN) ةيره اظلا ةيلحمل ةكبشلا هنا. يعي بط يلهأ VLAN لا نا امب فرعي يتل ةلاقملا مادختسا نكمي. ةرادإلا ضارغل Sx500 تالوحم يلا لوصول رفوت يتل VLAN ةكبش ءاشنإل عجرمك ةرادملا Cisco تالوحم يلع VLAN تالكبش ءاشنإ ناوئعب

ناوئع ايودي نيغي نا لاجم عون ناوئعلا يف رز يكي تاتاسا نكاسلا تقطقط. 3 ةوطخل

يضارتفالا IP ناوئع IPv4 ناوئع لقح يف لوحمل لولطملا IP ناوئع لخدأ. 4 ةوطخل 192.168.1.254 وه زاوجل

عانقلا لقح يف بوغرملا راي تخالا رز تخأ. 5 ةوطخل

ةكبشلا عانق. 4 ةوطخل يف IPv4 ناوئع ب صاخلا ةكبشلا عانق لخدأ — ةكبشلا عانق. 255.255.255.0 وه يضارتفالا ةيعرفلا

نم يه ةمدختسملا ميقل. 4 ةوطخل يف IPv4 ناوئع ل ةئابل لوط لخدأ — ةئابل لوط. 30 يلا 8

ةباوبلاب صاخلا IP ناوئع لخدإل فرعملا مدختسملا قوف رقنا (يرايتخا). 6 ةوطخل ا ةداع ةيضارتفالا ةرابعل نوكت. ةيرادإلا ةيضارتفالا ةرابعل لقح يف ةيضارتفالا نيوكت متي. يخال تالكبشلا يلا لوصول قح هل 3 ةقبتلا نم لوحم وأ هجوم نع ةرابعل يلا لوصول ةباوبلا SX500 لوحم بلصتملا فيضملا ريفوتل ةيضارتفالا ةباوبلا يخال تالكبشلا

نادادعإلا ظفحل قيبتت يلع رقنا. 7 ةوطخل

ايكي مانيد TCP/IP نادادعإ نيغت: 2 ةقيرطلا

This page provides easy steps to configure your device

Initial Setup

[Change Management Applications and Services](#)

[Change Device IP Address](#)

[Create VLAN](#)

[Configure Port Settings](#)

Device Status

[System Summary](#)

[Port Statistics](#)

[RMON Statistics](#)

[View Log](#)

Other resources: [Support](#) | [Forums](#)

Do not show this page on startup

حتف م تي .زاهجلل IP ناو نع ريغت قوف رقنا ،"يلاوال دادعال" ةقطنم في 1. ةوطخل IPv4: ةهجاو ةحفص

IPv4 Interface

Management VLAN:

1

IP Address Type:

Dynamic

Static

* IP Address:

* Mask:

Network Mask

Prefix Length

(Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway:

User Defined

None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now:

Enable

Auto Configuration via DHCP:

Enabled

Apply

Cancel

اضيا VLAN ةرادال . VLAN ةكبش ةرادا ةلدسنملا ةمئاقلا نم VLAN مقررتخأ 2. ةوطخل ةددحملا (VLAN) ةيرهاطلا ةيلحملا ةكبشلا هنإ . يعيبط يلهأ VLAN ل نا امب فرعي يتلا ةلاقملا مادختسا نكمي . ةرادال صارغأل Sx500 تالوحم ىلا لوصولا رفوت يتلا VLAN ةكبش ءاشنإل عجرمك ةرادملا Cisco تالوحم ىلع VLAN تالكبش ءاشنإ ناو نع ب

IP ناو نع نييحتل ناو نعلا عون لقح في فيكيما ني دل ويدرل رز قوف رقنا 3. ةوطخل فيكيما ني دل لكش ب

في enable رايتخالال ةناخ دح ، ايكيما ني دل ني عملا IP ناو نع ديدحتل (يرايتخا) 4. ةوطخل

نآل IP ناونع ديدجت لقح

رفوي .يضارتفا لكشب DHCP لقح ربع يئاقللتللا نيوكتللا نيكمتم تي :**عظالم**
نم ديزم يلعل لوصحلل .لصتمللا فيضمللل IP ناونع DHCP ل يئاقللتللا نيوكتللا
DHCP ل يئاقللتللا نيوكتللا دادعإ يلإ عجرا ، DHCP ل يئاقللتللا نيوكتللا لوح تامولعمللا
SX500 Series Stackable Switches زارطتالوحملا يلعل ةلاقملا

عيمج نيبيعتب ايئاقلت لوحملا موقبي .تادادعإلا ظفحل قيبطت يلعل رقنا 5 ةوطخلا
م تيئلا ةيضارتفاللا ةبوابلاو ةيعرفلا ةكبشلا عانقو IP ناونع لثم TCP/IP تادادعإ
DHCP مداخ نم اهدادرتسإ

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل