

# SPA300 فتاوه ىلع توصول ل لاخدا ةدايز نيوكت و SPA500 Series IP Phones

## فدهل

امي ف هميخضت اءاغل و توصول مبيخضت ب توصول لخد باستك نيوكت كل حمسي SPA300 و SPA500 Series IP فتاوه ىلع ةيظمنل تادحولاب قلعتي.

نم IP فتاوه ىلع توصول تادادع طبض ةيفيكي حوضوت وه دنتسمل اذه نم فدهل SPA300 و SPA500 ةلسلسل.

تاراشال لاسرا لوكوتورب نيبيعتب مق ، توصول ل لاخدا باستك تاملعم ريغت: **ءظحال** م لاسرا لوكوتورب ناك اذا IP فتاه ىلع تاملكملا ي ف مكحتل تادادع تحت SIP ك توصول ل لاخدا باستك تاملعم ضرع طقف كنكمي ف ، SCCP وه تاراشال.

## قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

SPA500 ةلسلسل

## توصول ل لخد باستك نيوكت تاوطخ

> توصول رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادال ال لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل فتاهل.

Voice	Wi-Fi	Bluetooth	Personal Address Book	Call History	Speed Dials	Firmware Upgrade						
Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	User	Att Console
<a href="#">Attendant Console Status</a> <a href="#">User Login</a> <a href="#">basic</a>   <a href="#">advanced</a>												
<b>General</b>												
Station Name:						Station Display Name:						
Voice Mail Number:												
<b>BluePhone</b>												
Bluetooth Mode:	Phone				Line:	5						
Short Name:						User Friendly ID:						
PIN Code:	*****											
<b>Line Key 1</b>												
Extension:	1				Short Name:	\$USER						
Share Call Appearance:	private											
Extended Function:												
<b>Line Key 2</b>												
Extension:	1				Short Name:	\$USER						
Share Call Appearance:	private											
Extended Function:												
<b>Line Key 3</b>												
Extension:	1				Short Name:	\$USER						
Share Call Appearance:	private											

Audio Input Gain (dB)			
Handset Input Gain:	0	Headset Input Gain:	0
Speakerphone Input Gain:	0	Bluetooth Input Gain:	0

ديرت يتيلا (dB) يتوصل ل لاخدإلا ةدايز ةقطنم نمض دوجوملا رصنعل ارتخأ. 2. ةوطخل اهنوكت.

Audio Input Gain (dB)			
Handset Input Gain:	0	Headset Input Gain:	0
Speakerphone Input Gain:	-6	Bluetooth Input Gain:	0
Extension Mobility	0		

رايخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم مكحتلا تادحو ي ف +6 لىإ -6 ني ب ةميقي ارتخأ. 3. ةوطخل لىإ ةبلاسلا ةميقيلا يدؤت امنيب مچحللا ةدايز لىإ ةبجوملا ةميقيلا يدؤت. "ني عم (dB) توصل ل لخد ةدايز ةقطنم نمض تاراخي ةعبرأ كانه. توصل لىوتسم ضافخنا

فتاهل ةعامس مچح ريغيغتلا اهمادختسإ نكمي — فتاهل ةعامس لخد ةدايز.

سأرلا ةعامس توصل لىوتسم ريغيغتلا اهمادختسإ نكمي — سأرلا ةعامس لخد ةدايز.

فتاه توصل لىوتسم ريغيغتلا اهمادختسإ نكمي — لاقنل فتاهل ربع لاخدإلا بسك. توصل ل ربكم.

Bluetooth ةنقت مچح ريغيغتلا اهمادختسإ نكمي — Bluetooth ةنقت لخد ةدايز.

Releasing Key List:	endcall 2;
Hold Key List:	resume 1;endcall 2;newcall 3;redial;dir;cfwd;dnd;
Ringing Key List:	answer 1;ignore 2;
Shared Active Key List:	newcall 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
Shared Held Key List:	resume 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
PSK 1:	
PSK 2:	
PSK 3:	
PSK 4:	
PSK 5:	
PSK 6:	

Undo All Changes Submit All Changes

كتاداعل ظفحل تاريغيغتلا لك لاسر لىلع رقنا. 4. ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا