

فتاه ىلج Linksys حاتفم ماظن نيوكت SPA300/SPA500 Series تنرتنإل لوكوتورب

فدهل

عاشنإل مدختسمل تاراشإل لاسرا لوكوتورب وه (SIP) لمعلل ةسلج عدب لوكوتورب تاملكملا ةرادإل ةلأ وه SIP. IP. ىل دنست ةكبش يف اهئاهنإو اهترادإو لمعلل تاسلج عيمجل نكمي شىحب تازيملا ضوافت رفويو مدختسملل عقوم عاشنإب حمسي امك، مهنيب اميف اهمعد متيس يتل تازيملا ىلج قافاتال ام ةسلج يف نيكراشملا مدقتل اناثا ام ةسلج تازيم ريغت ىلج ةردقلا نكميو.

Linksys حاتفم ماظن ةملعم نيوكت ةيفيك حيضوت وه دنستسملل اذه نم فدهل.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

(IP) تنرتنإل لوكوتورب فتاه نم SPA300 ةلسلس.

SPA500 ةلسلسل نم تنرتنإل لوكوتورب فتاه.

Linksys حاتفم نيوكت

ىلجفلا (IP) تنرتنإل لوكوتورب فتاه ةومجم تاراشإل لاسرا لوكوتورب يف: **ةطحالم** ىل لاقتنال ل لقتل حيتافم مدختسأ، **SIP ةئيه** ىلج SPA300 و SPA500 Series نم SIP. > تاراشإل لاسرا لوكوتورب > تاملكملا يف مكحتل تاداع | > زاهل ةرادا

> لوؤسملا لوخد ليجست رايختخال بيولا ةئيه تل دعاسملا ةأال مدختسأ. 1. ةوطخال SIP: > حفض حتف متي. SIP > توصلال > مدقتم



IP Phone SPA525G2

Cisco Systems, Inc.

Voice Wi-Fi Bluetooth Personal Address Book Call History Speed Dials Firmware Upgrade

Info System **SIP** Provisioning Regional Phone Ext 1 Ext 2 Ext 3 Ext 4 Ext 5 User Att Console

[Attendant Console Status](#) [User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)

SIP Parameters

Max Forward:	<input type="text" value="70"/>	Max Redirection:	<input type="text" value="5"/>
Max Auth:	<input type="text" value="2"/>	SIP User Agent Name:	<input type="text" value="\$VERSION"/>
SIP Server Name:	<input type="text" value="\$VERSION"/>	SIP Reg User Agent Name:	<input type="text"/>
SIP Accept Language:	<input type="text"/>	DTMF Relay MIME Type:	<input type="text" value="application/dtmf-relay"/>
Hook Flash MIME Type:	<input type="text" value="application/hook-flash"/>	Remove Last Reg:	<input type="text" value="no"/>
Use Compact Header:	<input type="text" value="no"/>	Escape Display Name:	<input type="text" value="no"/>
SIP-B Enable:	<input type="text" value="no"/>	Talk Package:	<input type="text" value="no"/>
Hold Package:	<input type="text" value="no"/>	Conference Package:	<input type="text" value="no"/>
Notify Conference:	<input type="text" value="no"/>	RFC 2543 Call Hold:	<input type="text" value="yes"/>
Random REG CID On Reboot:	<input type="text" value="no"/>	Mark All AVT Packets:	<input type="text" value="yes"/>
SIP TCP Port Min:	<input type="text" value="5060"/>	SIP TCP Port Max:	<input type="text" value="5080"/>
CTI Enable:	<input type="text" value="no"/>	Caller ID Header:	<input type="text" value="PAID-RPID-FROM"/>
SRTP Method:	<input type="text" value="x-sipura"/>	Hold Target Before REFER:	<input type="text" value="no"/>
Dialog SDP Enable:	<input type="text" value="no"/>	Keep Referee When REFER Failed:	<input type="text" value="no"/>
Display Diversion Info:	<input type="text" value="no"/>		

SIP Timer Values (sec)

SIP T1:	<input type="text" value=".5"/>	SIP T2:	<input type="text" value="4"/>
SIP T4:	<input type="text" value="5"/>	SIP Timer B:	<input type="text" value="16"/>
SIP Timer F:	<input type="text" value="16"/>	SIP Timer H:	<input type="text" value="16"/>

RTP Port Min:	16384	RTP Port Max:	16482
RTP Packet Size:	0.030	Max RTP ICMP Err:	0
RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no
Symmetric RTP:	no	Stats In BYE:	no
SDP Payload Types			
AVT Dynamic Payload:	101	INFOREQ Dynamic Payload:	
G726r32 Dynamic Payload:	2	G729b Dynamic Payload:	99
EncapRTP Dynamic Payload:	112	RTP-Start-Loopback Dynamic Payload:	113
RTP-Start-Loopback Codec:	G711u	AVT Codec Name:	telephone-event
G711u Codec Name:	PCMU	G711a Codec Name:	PCMA
G726r32 Codec Name:	G726-32	G729a Codec Name:	G729a
G729b Codec Name:	G729ab	G722 Codec Name:	G722
EncapRTP Codec Name:	encaprtsp		
NAT Support Parameters			
Handle VIA received:	no	Handle VIA rport:	no
Insert VIA received:	no	Insert VIA rport:	no
Substitute VIA Addr:	no	Send Resp To Src Port:	no
STUN Enable:	no	STUN Test Enable:	no
STUN Server:		EXT IP:	
EXT RTP Port Min:		NAT Keep Alive Intvl:	15
Linksys Key System Parameters			
Linksys Key System:	no	Multicast Address:	224.168.168.168:6061
Key System Auto Discovery:	yes	Key System IP Address:	
Force LAN Codec:	none		

ماظن نيكمتل Linksys حيتافم ماظن ةلدسنملم ةمئاقلم نم ال وأ م عن رتخأ 2. ةوطخل ماظن نم عزجك كفتاه نيوكت متيسف ،"معن" تترتخأ اذا .هلطعت وأ Linksys حيتافم م عن يه ةيضارتفال ميقلل Linksys حيتافم .

حيتافملم ماظنل يئاقلمل فاشتكال ةلدسنملم ةمئاقلم نم ال وأ م عن رتخأ 3. ةوطخل ليطعت مت .هلطعت وأ تاملكملم يف مكحتل مداخل يئاقلمل فاشتكال نيكمتمل ددعتلم ثبل اهيف لمعت ال رخأ تاهويرانيس وأ دعب نع نيلماعلل ةزيملم هذه .

زيمرت صرف ةلدسنملم ةمئاقلم نم بولطملم يرابجلال LAN زيمرت رتخأ 4. ةوطخل LAN ةكبش .

تاداعل (SDP) ةسلجلال فصو لوكتورب يف مدختسمل G.711u — G.711u زيمرت مسا . (PCMU) ضببنل زمر ليدعت نوناقلم ةيضارتفال .

تاداعل (SDP) ةسلجلال فصو لوكتورب يف مدختسي — G.711a زيمرت مسا . (PCMA) ضببنل دوك ليدعتل ةيضارتفال .

ال ب تايضارتفال — ال ب .

هم ادختسا متي .ددعتلمل ثبل ناونع لققح يف ددعتلمل ثبل ناونع لخدأ 5. ةوطخل وه ييضارتفال Cisco SPA نم (IP) تنرتنل لوكتورب فتاوهب لاصتال 224.168.168.168:6061 .

ماظنل IP ناونع لققح يف تاملكملم يف مكحتل مداخل صاخل IP ناونع لخدأ 6. ةوطخل اهيف لمعي ال يئاقلمل رخأ تاهويرانيسل وأ دعب نع نيلماعلل IP ناونع وه .يساسل ددعتلمل ثبل .

تادادعإلا ظفحل تاريخيغتلا لك لاسرا ىلع رقنا 7 ةوطخلا

