

# فتاوه ىلع LED طخال حات فم طمن نيوكت SPA300/SPA500 Series IP

## فدهل

عاشنإل مدختسملا تاراشإلا لاسرا لوكوتورب وه (SIP) لمعلال ةسلج عدب لوكوتورب تاملكملا ةرادإل ةلأ وه SIP. IP. لىل دن تست ةكبش يف اهئاهنإو اهترادإو لمعلال تاسلج عيمجل نكمي شيحب تازيملا ضوافت رفويو مدختسملا عقوم عاشنإب حمسي امك، مهنيب اميف اهمعد متيس يتلا تازيملا ىلع قافاتال ام ةسلج يف نيكراشملا مدقتال انثأ ام ةسلج تازيم ريغت ىلع ةردقلا نكميو.

فتاوه ىلع طخال حات فم LED طمن نيوكت ةيفيكي حيضوت وه دن تستملا اذه نم فدهل SPA300 و SPA500 Series IP.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

· (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم SPA300 ةلسلس.

· SPA500 ةلسلسلا نم تنرتنإلا لوكوتورب فتاه.

## طخال حات فم LED طمن نيوكت

بجي، SPA500 Series و SPA300 ةلسلسلا نم تنرتنإلا لوكوتورب فتاه ىلع: **ةطخال م** حياتافم مدختسأ، كلذب مايقلل. SIP. هنا ىلع تاراشإلا لاسرا لوكوتورب نييعت لاسرا لوكوتورب > تاملكملا يف مكحتل تاداع | > ةزهجال ةرادىل للاقنتال لققنتال SIP. > تاراشإلا

> لوؤسملا لوخد ليحست رايتخال بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا مدختسأ. 1. ةوطخال  
فتاهل | ةحفص حتف متي. فتاهل > توصلال > مدقتم

## General

Station Name:  Station Display Name:

Voice Mail Number:

## BluePhone

Bluetooth Mode: Phone  Line: 5

Short Name:  User Friendly ID:

PIN Code:

## Line Key 1

Extension: 1  Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

## Line Key 2

Extension: 1  Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

## Line Key 3

Extension: 1  Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

## Line Key 4

Extension: 1  Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

نم ي أ لخدأ LED رشؤمب طخال حاتفم ةقطنم إلى لفسأل ريرمتلاب مق 2 ةوطخال  
IP فتاه إلى طخال حياتافل LED طمن نيوكتل بولطمال لقلحالي في ةللاتال لئاسرلا

**Line Key 3**

Extension: 1 Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

**Line Key 4**

Extension: 1 Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

**Line Key 5**

Extension: 1 Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

**Miscellaneous Line Key Settings**

Line ID Mapping: Horizontal First SCA Barge-In Enable: no

SCA Sticky Auto Line Seize: no Call Appearance Per Line: 2

**Line Key LED Pattern**

Idle LED:		Remote Undefined LED:	
Local Seized LED:		Remote Seized LED:	
Local Progressing LED:		Remote Progressing LED:	
Local Ringing LED:		Remote Ringing LED:	
Local Active LED:		Remote Active LED:	
Local Held LED:		Remote Held LED:	
Register Failed LED:		Disabled LED:	
Registering LED:		Call Back Active LED:	
Trunk No Service LED:		Trunk Reserved LED:	

م تي . طخ ل حات فم ج ذوم نو نول LED طخ حات فم ل شم ي . IP فتاه ة لاج طخ ل حات فم ضرعي  
IP فتاه يلع طخ ل حات فم LED طمن نيوك تل ة يلات ل لئاسر ل مادخ تس ل

LED رشؤم ي ف ضر مولا طمن ي ل ريشي — p

LED رشؤم نول دادع ي ل ريشي — ج

رمحأ نولب LED رشؤم ي ل ريشي — r

نولل رضخأ LED رشؤم ي ل ريشي — g

ة شاش ل يلع رهظي ي ذل طوطخ ل حات فم ل ددع تمل طمن ل فصول هاندأ درو دقو

IP فتاه نأو مدختسم ريغ ةملاك م لا رهظم نأ ي ل ة راش ل ل مدختسي — لم اخ LED رشؤم  
LED حات فم ل ي ضارت فال نولل نأ غراف ل ل قح ل ل شم ي . ة دي دج ل ةملاك م ل رفوت م  
رمحأ ل وه ة لم اخ ل

تامول عم رظت ني IP فتاه نأ ي ل ة راش ل ل مدختسي — دع ب نع فرعم ريغ LED رشؤم  
ريغ LED حات فم ل ي ضارت فال نولل نأ غراف ل ل قح ل ل شم ي . ق ي ب طت ل ل مداخ نم ة لاج ل  
ي ضارت فال طمن ل ل او رمحأ ل نولل وه دع ب نع فرعم ل

فتاه ة طساوب ةملاك م لا روضح زج ح مت هنأ ي ل ريشي - طوب ضم ي ل حم ل LED رشؤم  
نولل نأ غراف ل ل قح ل ل شم ي . ة دي دج ةملاك م ءارج ل اري ضحت تنرت ن ل ل لوك وتورب  
رمحأ ل وه ي ضارت فال

نم نكمت رخأ تنرت ن ل ل لوك وتورب فتاه نأ ي ل ريشي — دع ب نع طوب ضم LED رشؤم

رمحألا وه يضارتفالا نوللا غرافالا لقحالا لثمي .ةملاكملا رهظم ىلع عاليئسالا  
يضاارتفالا وه جذومنللاو

رهظم ىلع دعب نع هيلىع عاليئسالا مت يذلا LED رشؤم قيبطت نكمي :ةظحالم  
طقف ةكرتشملا تاملاكملا

دنع ةرداص ةملاكم ءارجا لواح IP فتاه نا ىلا ريشي — "يلحملا مدقتالا" LED رشؤم  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نا غرافالا لقحالا لثمي .ةملاكملا رهظم

<b>Line Key 3</b>			
Extension:	1	Short Name:	\$USER
Share Call Appearance:	private		
Extended Function:			
<b>Line Key 4</b>			
Extension:	1	Short Name:	\$USER
Share Call Appearance:	private		
Extended Function:			
<b>Line Key 5</b>			
Extension:	1	Short Name:	\$USER
Share Call Appearance:	private		
Extended Function:			
<b>Miscellaneous Line Key Settings</b>			
Line ID Mapping:	Horizontal First	SCA Barge-In Enable:	no
SCA Sticky Auto Line Seize:	no	Call Appearance Per Line:	2
<b>Line Key LED Pattern</b>			
Idle LED:		Remote Undefined LED:	
Local Seized LED:		Remote Seized LED:	
Local Progressing LED:		Remote Progressing LED:	
Local Ringing LED:		Remote Ringing LED:	
Local Active LED:		Remote Active LED:	
Local Held LED:		Remote Held LED:	
Register Failed LED:		Disabled LED:	
Registering LED:		Call Back Active LED:	
Trunk No Service LED:		Trunk Reserved LED:	

هؤارجا لواحت ةرداصلا تاملاكملا ىدجا نا ىلا ريشي — "دعب نع مدقتالا" LED رشؤم  
نوللا نا غرافالا لقحالا لثمي .ةكرتشملا ةملاكملا رهظم ي ف رخآ IP فتاه ةطساوب  
يضاارتفالا وه جذومنللاو رمحألا وه يضارتفالا

تاملاكملا رهظم ىلع دعب نع روطتلاب صاخلا LED رشؤم قيبطت نكمي :ةظحالم  
طقف ةكرتشملا

لثمي .نري انا ىلىع ةملاكملا رهظم نا ىلا ريشي — يلحملا نينرلاب صاخلا LED رشؤم  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نا غرافالا لقحالا

فتاهل ةكرتشملا ةملاكملا رهظم نا ىلا ريشي — دعب نع نينرلاب صاخلا LED رشؤم  
وه جذومنللاو رمحألا وه يضارتفالا نوللا نا ىلا غرافالا لقحالا ريشي .هؤدم تي رخآ IP  
يضاارتفالا

تاملاكملا رهظم ىلع دعب نع نينرلاب صاخلا LED رشؤم قيبطت نكمي :ةظحالم  
طقف ةكرتشملا

رهظم يف اهليثمت متي ةطشن ةملاكم نأ ىلإ ريشي — يلمح طشن LED رشؤم.  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي. ةملاكملا

روهظ لكشب اهليغشت متي ةطشن ةملاكم نأ ىلإ ريشي — دعب نع طشن LED رشؤم.  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي. رخآ IP فتاهل ةكرتشم ةملاكم  
يضارتفالا وه جذومنلاو.

ةكرتشملا ةملاكملا رهظم ىلع دعب نع طشنلا LED رشؤم قيبطت نكمي: **ةطحالم**  
طقف.

رهظم عفشي تنرتنإلا لوكوتورب فتاه نأ ىلإ ريشي — نوللا يلمح LED رشؤم.  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي. ةملاكملا

ةملاكملا رهظم مدختسي رخآ IP فتاه نأ ىلإ ريشي — دعب نم كسمي LED رشؤم.  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي.

ليكولا مداخللا ليچست ةيناكم مدع ىلإ ريشي — لشافلا ليچستلل LED رشؤم.  
رضألا وه يضارتفالا نوللا نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي. تالسارملا قحلم مادختساب

نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي. لطم ةملاكملا رهظم نأ ىلإ ريشي — لطم LED رشؤم.  
فاقيا ةلاح يف نوكي يضارتفالا نوللا

قحلم مادختساب ليچستلا لواحي ليكولا مداخل نأ ىلإ ريشي — LED رشؤم ليچست.  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي. تالسارملا

يف طشن لاصتالا ةداعإ راخ نأ ىلإ ريشي — لاصتالا درل طشن LED رشؤم.  
رمحألا وه يضارتفالا نوللا نأ ىلإ غرافلا لقحلا ريشي. ةملاكملا

نعي نم نولب دحمل لقحلا ريغيغتب مق، نول ياب لقح يانيوكت ديترت تنك اذا.

تاداعإلا ظفحل تاريغيغتلا لك لاسرا ىلع رقنا 3. ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا