

فتاهل ةعامس ىلع عنصملا طبض ةداعإ SPA302D

فدهل

ةعامس ىلع ةيضارتفال عنصملا تاداعإ تاداعإ ىل عوجرلا ةيفيك لاقملا اذه حرشي SPA302D لقننتلاب ةصاخلا ةنصملا فتاهل.

فتاهل ةعامس يف ةدوجوملا تانايبلا ةفاك ةلازا ىل عنصملا طبض ةداعإ ىدؤت: ريذحت ةداعتسإ متي. تاملكملا تالجسو ةعرسلال يف مكحتلا تادحوو لاصتالا تاهج لثم ةعامس ليجست لظي، كلذ عمو. ةيلصلال عنصملا جمارب ةلاح ىل فتاهل ةعامس رييغت نود ةدعاقلا عم فتاهل.

قيبطتل لباقلا زاهجلا

SPA302D فتاهل ةعامس.

جماربل رادصل

رادصلال 2.31.

عنصملا طبض ةداعإ ذي فنت



Back

تاداعإلا ةنوقي رأيتخال ديذحت رز ىلع طغضا، ةيسئيئرلا ةشاشلا ىلع 1. ةوطخلا هالعأ ةروصلال يف حضوم وه امك دوسأ يجراخ دحب ديذحتلا زاربا متيس.

12:08a



Settings

Handset Registration

Network Settings

SIP Setting

Ringtones

Tones

Backlight Settings

Date/time

Handset Settings

Update Software

Factory Reset

Back

نم لقننتلا رارزا مادختساب عنصملا طبض ةداع| رتخأ ، تادادعإلا ةمئاق يف 2. ةوطخلإ
ديحت رز طغضاو لفسأ لىلإ لىلع.

12:08a



Factory Reset

Are you sure to restore factory
default settings?

Confirm

Cancel

ةداع| ديكأتل ديكأت جمانرب لىلع طغضا ، عنصملا طبض ةداع| ةمئاق يف 3. ةوطخلإ
عنصملا طبض.

ةشاشلا لىلإ دوعي واهب صاخلا لىلصألا عنصملا جمانرب لىلإ فتاهلا ةعامس عاجرا متي
ةيسئزللا.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل