

# ئىياھم ىلغ (SAS) قىفدىمىلا توصلما مداخ تاداعى فتاھ SPA8000

## فدەلما

تووص ردىصم لىصوت ەينىكىمى مەدخىتىسىمىل (SAS) "قىفدىمىلا توصلما مداخ" ەزىمەتتە توصلما ەئەدەتسىمىل دىنە. قىفدىمىلا تووص ردىصم زاھىكى ەمادخىتسىمىل SPA8000 ىف FXS ذىفانمە دىھاب ىف ادبىي و اىقلىت ەمىلەمىل SPA8000 بىھىتسىمىل، SAS صارقا كىھىمە ەنەيوكىت مەت ىذىل دىنەتسىمىل اذە ھىشى. لىصىتمە رىغى FXS ذىفنىمە ناكەم لىللا لىصىتالما ەھى ىلە توصلما قىفدىمىل SPA8000 ىرظانەتلى فتاھلى ئىياھم ىلغ قىفدىمىلا تووص مداخ نەيوكىت ەئەفەيەكى

## قىبىپىتلىل لىباقلىل زاھىلما

• SPA8000 فتاھ ئىياھمە فتاھ

## ھىماربىلما رادىصىمىل

• 6.1.12

## SAS صارقا تاكىھىمە ەئەفەت

نەم FXS ذىفنىمە (ىقىسىمە ردىصم) ىف ىضىمىل نەبى RJ-11 ئىياھمە لىصوت 1. ەوطلخىل SPA8000.

تارايغى، رىتخا و لوؤسىمە ەدەسىمىل بىيول نەيوكىت ەادە ىلە لوخدىلما لىھىستەب مەق 2. ەوطلخىل رىطسىلما ەھىفص ھىتەمەتە. L1-L8 > توصلما > ەمەدقەتەم

Line Enable:	yes	Trunk Group:	none
<b>Streaming Audio Server (SAS)</b>			
SAS Enable:	yes	SAS DLG Refresh Intvl:	30
SAS Inbound RTP Sink:	200		
<b>NAT Settings</b>			
NAT Mapping Enable:	no	NAT Keep Alive Enable:	no
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY
<b>Network Settings</b>			
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SIP CoS Value:	3 [0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8	RTP CoS Value:	6 [0-7]
Network Jitter Level:	high	Jitter Buffer Adjustment:	up and down

Streaming Audio (SAS) مەدخىلما ىلە رىرمەتلىل مەق، رىطسىلما ەھىفص ىف 3. ەوطلخىل

مەدخىلما نەم رىطسىلما اذە نەيەكىمەتلى مەن رىتخا، SAS نەيەكىمەت ەلدەنەمەلما ەمەئاقىلما نەم 4. ەوطلخىل تامەلەمەل دىنەبىلما مەدخىتسىمىل نەكىمەتە، رايخىلما اذە نەيەكىمەتە مەت اذى. قىفدىمىلا توصلما ەرداھىلما.

ەئەفەتسىمىل ىذىلما نەم زىلما لىصاھىلما لىخدا، SAS DLG Refresh InterVL لىھىلما ىف 5. ەوطلخىل لىصىتالما ناكەم اذى امەدەھىتلىل لىمەلما ەسلىھىتەھىتە لىئاسىر قىفدىمىلا توصلما مەدخىلما 0، ناكەم اذى. ەئەنەتە 255 ىلە 0 نەم ەمەقىلما ەزە ھىوارتەت نە نەكىمەتە. اھىشەن لىزىلما لىصىتەلما

لمعالجة سجلات شذوحت لقطع متي.

مسا لخدأ SAS، إى دراوا (ىلعفلا تقولا لوكوتورب) RTP ردصم لقح ىف 6. ةوطخال  
ردصم لقح ىف RTP تاناىب ردصمب صاخلا IP ناونع وأ (FQDN) لمكلاب لهؤملا لاجملا  
SDP ىف SAS رطس لبق نم ةمىقلا هذه مادختسا متي SAS. إى دراوا RTP تاناىب  
نم ةدراو ةودع ةلاسرل 2000 ماعل هتباحتساب صاخلا (لمعلا ةسلاج ضرع لوكوتورب)  
لمىع.

تاداعلا ظفحل تاريخىغثلا لك لاسرا ىلع رقنا 7. ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا