

فتاهلا ئيهاهم ىلع عيرسلا بلطلا تاداعإ SPA8000 یرضانلا

فدهلا

نوكت. ةعیرس بلط ماقراً 8 ىلع لوصحلا ةیناكمإب SPA8000 فتاهلا تائيهام عتمتت لكشب ةنیعم ماقراً ءاعدتساب نومدختسمل موقی امذن ع ةدیفم عیرسلا بلطلا ماقراً ماقراً بلطلا طقف دحاو مقرر مادختساب مدختسملل عیرسلا بلطلا حمسی. ررکتم تاداعإ نیوكت ةیفیک لاقملا اذه حرشی. لماللا فتاهلا مقرر بلط نم الذب ةررکتملا SPA8000 ىلع عیرسلا بلطلا.

قیبطلل لباقلا زاهجلا

- SPA8000

جماربال رادصلا

- 6.1.12

عیرسلا بلطلا تاداعإ

> **مدقتم** رتخاو لوؤسمك ةدعاسملا بیولا نیوكت ةادأ ىلإ لوخدلا لیجستب مق 1. ةوطخلا رطسلا ءحفص حتف متی. L1-L8 > **توصللا**

1. ةوطخلل ریخال راسملا یف هنیوكتل بوغرمل رطسلا رایتخإ نم دکأت: **ةطخال**م زاهجلا ىلع ةرفوتم 8 ىلإ 1 نم رطسالا.

Network	Voice	
Info	System	SIP Provisioning
Regional	L1	L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4
		Trunk Status
		User Login basic advanced
Line Enable:	yes	Trunk Group: none
Streaming Audio Server (SAS)		
SAS Enable:	no	SAS DLG Refresh Intvl: 30
SAS Inbound RTP Sink:		
NAT Settings		
NAT Mapping Enable:	no	NAT Keep Alive Enable: no
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest: \$PROXY
Network Settings		
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SIP CoS Value: 3 [0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8	RTP CoS Value: 6 [0-7]
Network Jitter Level:	high	Jitter Buffer Adjustment: up and down
SIP Settings		
SIP Transport:	UDP	SIP Port: 5060
SIP 100REL Enable:	no	EXT SIP Port:
Auth Resync-Reboot:	yes	SIP Proxy-Require:
SIP Remote-Party-ID:	yes	SIP GUID: no
SIP Debug Option:	none	RTP Log Intvl: 0
Restrict Source IP:	no	Referor Bye Delay: 4
Refer Target Bye Delay:	0	Referee Bye Delay: 0
	no	Sticky 183: no
Speed Dial Settings		
Speed Dial 2:	111-111-2222	Speed Dial 3: 222-111-1111
Speed Dial 4:	122-222-1111	Speed Dial 5: 121-121-1212
Speed Dial 6:	222-111-2222	Speed Dial 7: 212-212-2121
Speed Dial 8:	111-222-1111	Speed Dial 9: 111-121-1111

نمض (9 إلى 2 نم) "ةرسلا بلط" لوقح يف ةبولطملا فتاهلا ماقراً لخدأ. 2 ةوطخللا مادختسا مدختسملل نكمي. غراف يضارتفالا دادعإلا. "ةرسلا بلطلا تادادعإ" ةقطنم ةرسلا بلط لوقح يف هلاخدإب موقت مقر يأىل ع بلطلل دحاولا مقرلا تاذ بلطلا ماقراً (9 إلى 2 نم) ةلباقملا.

URL ناوع موقوي، 2 ةوطخلل فتاهلا ماقراً نم ال دب URL ناوع لخدإ مت اذإ: **ةطحال م** ددحمل ةرسلا بلط إلى بلطلا ةومجم إلى لوصولاب.

ل ةصصخم ةركاذ تاحتف 8 كانه. ةحفصلا يف 1 ةرسلا بلط رفوتي ال: **ةطحال م** SPA8000.

نيوكتلا ظفحل تاريغيغتلا عيجم لاسرا قوف رقنا. 3 ةوطخللا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا