

# Cisco Business Wireless Startup LED ةلح زومر

## فدهل

Cisco Business ةكبش ىلع لىغشتلا ادب ءانثأ LED ةلح داوكأ لاقملا اذه فصى Wireless (CBW).

## تباثلل جمانربلا رادصا | قىببطلل ةلباقلا ةزهجال

- (ثدحألا لىزنت) | 10.6.1.0 | (تانايبلا ةقرو) CBW 140AC لوصو ةطقن
- (ثدحألا لىزنت) | 10.6.1.0 | (تانايبلا ةقرو) CBW 145AC لوصو ةطقن
- (ثدحألا لىزنت) | 10.6.1.0 | (تانايبلا ةقرو) CBW 240AC لوصو ةطقن
- (ثدحألا لىزنت) | 10.6.1.0 | (تانايب ةقرو) CBW 141ACM ةكبش عسوم
- (ثدحألا لىزنت) | 10.6.1.0 | (تانايب ةقرو) CBW 142ACM ةكبش عسوم
- (ثدحألا لىزنت) | 10.6.1.0 | (تانايب ةقرو) CBW 143ACM ةكبش عسوم

## ةمدقملا

رضخأ LED رشؤم ريشي، اهلىغشتو ةيكللساللا Cisco Business ةكبش دادعإ درجمب رضخأ LED رشؤم ريشي. ءالمعلا لابق تسال ةزهج لوصولا ةطقن نأ ىلإ ضم او موقت يذلا تقولا نع اذام نكلو. لقالا ىلع دحاو ليمع لىصوت مت هنا ىلإ بلص ؟ طاقايلاب سرب دتيشوسال ةلاكو هي؟

نا نكمي ةقيدلا تافالتخالاف. اديقعت رثكأ لىغشتلا ادب رشؤم تارفش هينعت امو هنورت دق ام اوفشتكتل ةءارقلا ىلع اومواد. ةفلتخم اروما ينعت تارفشلا.

## "ةضم او ءارضخ" ةفلتخم طامنا ةثالث

- (ةيناثلا يف 2x يلاوح) عيرس طمن
- (ةيناث فصن مٲ، ةيناث ½) ءيطب شقن
- (ف لطم) ةيناثلا يف ةرم ريصق ضيمو لثم ودبي يذلا يناثلا ءيطبلا طمنلا ةزهج لوصولا ةطقن نأ ىلإ ريشي يذلا ديحولا طمنلا وه اذه. (ةيناثلا مظمع ءالمعلا لابق تسال.

## لىغشتلا ادب ءانثأ LED لبحارم

الإجراءات	دولة تحت الصدام
إمكانية التشغيل. بدء التشغيل الأولي، نواة التمهيد. مواصلة بدء التشغيل:	أحمر صلب أخضر وامض (سريع)
تحميل البرامج. تحميل السواقات والخدمات. تم بدء تشغيل الخدمات	أخضر صلب أخضر وامض (بطيء/زوجي) ألوان ركوب الدراجات (أحمر/كهرماني/أخضر)

بنجاح، مع إيقاف  
الخدمات التي لم تعد  
مطلوبة.  
بدء عملية CAPWAP؛  
تهيئة أجهزة الراديو؛ تعيين  
عنوان IP (لاحظ أن  
تعيين عنوان IP هو آخر  
شيء يحدث في هذه  
المرحلة؛ إذا فشل، يتم  
تثبيت نقطة الوصول في  
المرحلة الحمراء  
الوامة).  
عملية CAPWAP (إدارة  
ربط نقطة الوصول)  
إنهاء بدء التشغيل، جاهز  
لاستقبال العملاء.

أحمر وامض

ألوان ركوب الدراجات (أحمر/كهرماني/أخضر)

أخضر وامض (بطيء/فلاش)

## رارقلا

عدب دنع اهارت دق يتلا ةشاشلا ةلاح زومرل لضف أمهف نآلا كيدل .عيش لك اذه  
لئغشتلا

هاندا ةيلاتلا طباورلا نم ي أ عجار ؟ CBW ةكبش لوح ديزملا ةفرعم ديرت له  
تامولعملال نم ديزم يلعل لوصحلل

مقدمة إلى شبكة أسئلة متداولة حول الشبكة جهاز فك تشفير الطراز اللاسلكي من Cisco تلميحات إعادة التشغيل  
إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية اليوم صفر: التكوين عبر التطبيق / الويب تطبيق الأجهزة المحمولة مقابل  
واجهة مستخدم ويب أفضل الممارسات لشبكة Cisco Business Wireless Mesh السماح بالقوائم تحديث البرامج  
التعرف على تطبيق CBW استكشاف الأخطاء وإصلاحها إعدادات الوقت استكشاف أخطاء LED الحمراء وإصلاحها  
أسماء مجموعات الجسر

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مءءب  
Cisco ءلءت. فرءم مچرت مءمءق ءلءل ةل فاءءءل ةمچرتل عم لءل او  
ءل ءمءءءء ءوچرلاب ءصوء وءءمچرتل هذه ةقءن ءءءل وءءل  
Systems (رفوءم طبارل) ءلصل ءل ءلءلءلءل دن تسمل