

طاقن ىلع رورملا ةم لك دي قعت نيوكت WAP321 و Cisco WAP121 لوصول

فدهلا

عيطتسي ام ةداع . نامألا قارتخأ رطخ لي لقت ىلا رورملا ةم لك دي قعت ني ف ةداي زلا يدؤت نا مهمل نم ك لذل . تاعاس عضب ي ف فرحأ 8 نم لقا اهلوط رورم ةم لك ك ف نوقرتخملا فورحلا ي ف ةدوجوملا زومرلا او ، ماقراللا ، فرحالا ني ب عمجت ةليوط رورم تاملك مدختست ةريغصل او ةري بلكلا .

WAP121 و WAP321 لوصول طاقن ىلع رورملا ةم لك دي قعت نيوكت لاقملا اذه حرشي .

قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP121
- WAP321

جماربال رادصا

• 1.0.3.4

ليكشت دي قعت ةم لك

> ماطنلا نامأ رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخلا رورملا ةم لك دي قعت ةحفص حتفت . رورملا ةم لك دي قعت

Password Complexity

Password Complexity:	<input type="checkbox"/>	Enable
Password Minimum Character Class:	<input type="text" value="3"/>	
Password Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Maximum Password Length:	<input type="text" value="64"/>	(Range: 64 - 80, Default: 64)
Minimum Password Length:	<input type="text" value="8"/>	(Range: 0 - 32, Default: 8)
<hr/>		
Password Aging Support:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Password Aging Time:	<input type="text" value="180"/>	Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

Password Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Minimum Character Class:	3
Password Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Maximum Password Length:	72 (Range: 64 - 80, Default: 64)
Minimum Password Length:	16 (Range: 0 - 32, Default: 8)
Password Aging Support:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Aging Time:	100 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

ديقعت ةم لك نك مي نأ لاجم ديقعت ةم لك ال ي ف نك مي تصح ف 2. ةوطخ ال

دحل ةلدسنم ال ةمئاق ال نم فرحال تائف ددع بسانم ال ىندال دحل رتخأ 3. ةوطخ ال فرحال او، ماقرال، ةريغصل فرحال، ةربك ال فرحال. رورم ةم لك ب فرحال ةئفل ىندال فرحال ةنك م ال ةبرال تائف ال يه ةيراي عم حياتافم ةحول ىلع ةحاتم ال ةصاخ ال

نأ تنأ بلطتي نأ لاجم ي لاجل نم فل تخم ةم لك ال ي ف نك مي تصح ف (يراي تخأ) 4. ةوطخ هسفن ل تدع اع ي طتسي تنأ، تزجعا نأ. يه تننت ي لاج ةم لك ال امدنع فل تخم ةم لك لخد ي اق باس تل م عتسا تنأ نأ ةم لك

ل وطل ىصق ال دحل ل قح ي ف رورم ال ةم لك ل فرحال ددع ىصق ال دحل ل خدأ 5. ةوطخ ال ل وطل ىصق ال دحل ل قح ي ف رورم ال ةم لك ل فرحال ددع ىصق ال دحل ل خدأ 5. ةوطخ ال

ي ف رورم ال ةم لك اه يلع يوتحت نأ نك مي ي ل فرحال ددع ىندال دحل ل خدأ 6. ةوطخ ال ي ف رورم ال ةم لك اه يلع يوتحت نأ نك مي ي ل فرحال ددع ىندال دحل ل خدأ 6. ةوطخ ال

Password Aging Support:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Aging Time:	100 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

ةم لك ال تهتنان in order to لاجم معد ةخوخيش ةم لك ال ي ف نك مي تصح ف (يراي تخأ) 7. ةوطخ ال ن يعم تقو دعب

نأ ىل موي مقرل تلخد، ق باس ةوطخ ال ي ف ةخوخيش ةم لك ل معد تنأ نك مي نأ 8. ةوطخ ال أموي 365 ىل 1 نم ما يال قاطن حوارتي و. لاجم تقو ةخوخيش ةم لك ال ي ف ةم لك يه تننت

تاداع ال ظفحل ظفح ىلع رقنا 9. ةوطخ ال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل